De 12





ABZWEIGKÄSTEN, TEMPERATURREGLER UND ZUBEHÖR FÜR BEGLEITHEIZUNGEN

- Gehäuse und Zubehör für Tauchheizung und Temperaturfühler:
- Explosionsgeschützte Thermostate und Begleitheizungen:

Siehe Katalog Nr. 11

Siehe Katalog Nr. .4

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com





Sektion 1	Übersicht	S1-S6
	CRBLES CHRUFFANTS a. gaine plomb b. couche isolante C. ill résistant a. à me asceste e. enveloppe a. Draka Draka	S1-S12
Sektion 2	Technische Einführung - Einführung in die verschiedenen Kabel, die in elektrischen Begleitheizungsanwendungen verwendet werden Konstruktionsunterschiede zwischen Produkten für häusliche Umgebungen, industrielle Umgebungen und Bereiche mit explosiver Atmosphäre - Einführung in die Sechskantverpressung von runden Heizdrähten mit Glasfaser- oder Aramideinlage oder ohne Textileinlage Einführung in Schrumpfschläuche Erstellen von Heizkabel- und Drahtanschlüssen Anschlussmethoden für Kabel und Zubehör mit Silikonfüllung, für der Einsatz vor Ort oder in der Werkstatt Montage von Y26-, Y27- und Y28-Kästen an Rohren mit Hilfe von Nylon-Kabelbindern Ausbruchskräfte von Kabelverschraubungen, Dichtungen, Kappen und Kabelendverschlüssen.	S13-S18
Sektion 3	Liste der Referenzen	S1-S4

Sektion 4: Begleitheizungs-Anschlusskästen, Anschluss an abisolierte Leiter					
		Y24	Anschlusskästen mit zwei M24-Kabelverschraubungen und Keramikklemmenblock, für Begleitheizungsanwendungen. Maximal 16A.	\$3-\$5	
		Y25	Anschlusskästen mit drei M24-Kabelverschraubungen und Keramikklemmenblock, für Begleitheizungsanwendungen. Maximal 16A.	\$6-\$9	
Sektion 4		Y26	Anschlusskästen, mit Klemmenblock für 3 Rund- oder Flachkabel mit Metallgeflecht, für Begleitheizung. 3 ausgerichtete M24-Kabelverschraubungen. Wandoder Rohrmontage. Maximal 16A.	S10-S14	
		Y27	Anschlusskästen, mit Klemmenblock für 3 Rund- oder Flachkabel mit Metallgeflecht, für Begleitheizung. 3 M24-Kabelverschraubungen bei 90°. Wand- oder Rohrmontage. Maximal 16A.	S15-S19	
		Y28	Anschlusskästen, mit Klemmenblock für 4 Rund- oder Flachkabel mit Metallgeflecht, für Begleitheizung. 4 M24-Kabelverschraubungen bei 90°. Wand- oder Rohrmontage. Maximal 16A.	S20-S24	

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Sektion 4		IP67 und IP69K Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß, mit internem 12-fach Klemmenblock, oder DIN-Schiene, für den Anschluss von Stromversorgung, zwei Heizkabeln und einem Temperatursensor. Erhältlich mit 2 Kabelverschraubungen (M24 und M12) oder mit nur einem 5-Wege-Anschluss, 16A IP67.			
Sektion 5: B			ions-Schneidklemmen für selbst-regulierende Kabel, gen in Nicht-Gefahrenzonen	S1-S16	
		Y501 Y502	Zwei-Kabel-Modelle. Anschlusskasten IP67 und IP69K, der die Verbindung von zwei selbst-regulierenden Flachkabeln untereinander oder von einem selbst-regulierenden Kabel und einem Stromkabel ermöglicht. Isolations-Schneidklemmen-Anschlusssystem. Einrast-Halterungen aus Edelstahl oder PA6 für Rohrmontage. Maximal 16A. Eine 32A-Version ist verfügbar. Siehe Katalog 4 der Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.	\$25-\$32 \$1-\$16 \$6-\$10	
Sektion 5		Y514	Vier-Kabel-Modelle. Anschlusskasten IP67 und IP69K, der den Anschluss von drei selbst-regulierenden Flachkabeln und einem Stromkabel oder einer beliebigen anderen Kombination ermöglicht. Abtrennbare Steckbrücken für unabhängige Stromkreise. Isolations-Schneidklemmen-Anschlusssystem. Einrast-Halterungen aus Edelstahl oder PA6 für Rohrmontage. Maximal 16A. Eine 32A-Version ist verfügbar. Siehe Katalog 4 der Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.		
Sektion 6:	Mechanische Thermostate in		, zur Messung der Umgebungstemperatur, oder mit fühler	S1-S16	
		49JB 4X	Fest eingestellte Frostschutz-Scheibenthermostate, zur Montage in Bohrungen oder Gewinden für M20x1,5 Kabelverschraubungen. (Dieses Modell gibt es auch in explosionsgeschützter Ausführung, siehe Katalog 4)	S1-S16	
Sektion 6		Y22	Raumthermostat, mit integriertem Frostschutzthermostat mit fester Einstellung, mit 2 Kontrollleuchten. Interner Anschlussblock. Zwei M20- Kabelverschraubungen. Maximal 16A	S4 -	
		Y261	Anschlusskasten mit integriertem Frostschutzthermostat mit fester Einstellung, mit Klemmenblock für 3 Rund- oder Flachkabel mit Metallgeflecht, für Begleitheizung. 3 in Reihe geschaltete M24-Kabelverschraubungen. Wand- oder Rohrmontage. Maximal 16A	\$4 	

9	eL
	9
-	3
100000000000000000000000000000000000000	der
:	
ì	nug ged
	i n
-	20
-	kur
9	פ
1	0
9	= = =
-	5
	ie.
:	9
3	2
	m M
	<u> </u>
	ile.
	<u>=</u>
Ċ	oungen nur zur Orientierung und Konnen onne vora
	znz
	n n
9	
i	38
	nd
-	<u> </u>
	ngen und bescr
7	ם
	5
9	na8
7	a Z
9	<u>ا</u>
	3813
į	3676
	ש
-	Ξ ນ
	5
9	i e
-	die
9	E E
	20 C D
(ser
	Sac
-	le l
4	UKL
7	od
Ċ	7
	128
7	DU.
:	Slo
]	na _S
	11

-					
			Y0D8 Y0D9	Einstellbarer Raumthermostat, IP55- Kunststoffgehäuse, Innen- oder Außeneinstellung, 1 Kontrollleuchte, Zopffühler. 1, 2 oder 3 M20- Kabelverschraubungen für Rund- oder Flachkabel. Kann zur Verteilung auf 1 oder 2 Heizkabel verwendet werden. Auch mit Kolben- und Kapillar-Fernfühler erhältlich. Maximal 16A.	S10-S11
	Sektion 6		Y1A8G Y1B8G	Raumthermostat, IP65, IK10-Aluminiumgehäuse, Inneneinstellung unter Polycarbonatfenster. 1 Kontrollleuchte, Zopffühler. 2 M20-Kabelverschraubungen. Kann zur direkten Ansteuerung eines Heizkabels verwendet werden. Auch mit Kolben- und Kapillar-Fernfühler erhältlich. Maximal 16A. Eine 25A-Version ist verfügbar. Siehe Katalog 4 der Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.	S12-S13
			YF7GNC	Raumthermostat, IP69K, IK10, rundes Kunststoffgehäuse, Einstellung unter Polycarbonat- Schraubdeckel. 2 Kontrollleuchten, Zopffühler. 2 M20-Kabelverschraubung. Kann zur direkten Ansteuerung eines Heizkabels verwendet werden. Auch mit Kolben- und Kapillar-Fernfühler erhältlich.	S14-S15
	Sektion	n 7 : <mark>Elektronik</mark> -Regler, zur M		r Umgebungstemperatur, mit integriertem oder tem Fühler	S1-S36
			2DNA	Elektronik-Regler mit Digitalanzeige, DIN-Schienen-Montage, mit Ferntemperatursensor, für Frostschutz oder Temperaturregelung von Heizkabeln und Rohren. Ein-Aus-Funktion mit einstellbarem Differential. Zur direkten Steuerung eines Heizkabels.	S3-S4
		on 7	Y1A2P Y1B2P	Elektronik-Raumthermostat, Ein-Aus-Funktion mit niedrigem Differential, IP65, IK10-Aluminiumgehäuse. Inneneinstellung des Sollwertes. 2 M20-Kabelverschraubungen für Rund- oder Flachkabel. Zum direkten Anschluss eines runden oder länglichen Heizkabels. Eine 20A-Version ist verfügbar. Siehe Katalog 4 der Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.	S5-S6
	Sektion 7		YF62NC YF92NC	Einstellbarer Elektronik-Raumthermostat mit niedrigem Differential, Ein-Aus-Funktion mit einstellbarem Differential, im IP69K IK10 Kunststoffgehäuse mit transparentem Polycarbonatfenster. 2 M20-Kabelverschraubungen für Rund- oder Flachkabel. Zum direkten Anschluss eines runden oder flachen Heizkabels. Erhältlich mit integriertem oder abgesetztem Temperatursensor.	S7-S8
			Y8WR-X Y8WR-Y	Industrieller Elektronik-Thermostat, Sollwerteinstellung mit Drehknopf, Wandmontage, zur Fernregelung von Begleitheizungen, zu verwenden in Kombination mit einem Anschlusskasten Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. Schutzart IP69K. Einstellung über Drehknopf. Ein-Aus- Funktion. Ausgang durch 3 Kabelverschraubungen oder durch 5-Wege-Anschluss. Kann rückseitig eine Edelstahl-Halterung für die Rohrmontage aufnehmen.	S9-S11

(7
	亼

	Y8WH-X Y8WH-Y	Industrieller Elektronik-Temperaturregler, Digitalanzeige, Wandmontage, zur Fernregelung von Begleitheizungen, zu verwenden in Kombination mit einem Anschlusskasten Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. Schutzart IP69K. Einstellung über Drehknopf, Ein-Aus-Funktion. Ausgang durch 3 Kabelverschraubungen oder durch 5-Wege-Anschluss. Kann rückseitig eine Edelstahl- Halterung für die Rohrmontage aufnehmen.	\$12-\$14 \$13-\$14 \$13-\$17 \$18-\$22
	Industrieller Elektronik-Temperaturregler, Doppel-Digitalanzeige, Wandmontage, zur Fernregelung von Begleitheizungen, zu verwenden in Kombination mit einem Anschlusskasten Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. Schutzart IP69K. Einstellung über Drehknopf, PID-Funktion. Ausgang durch 3 Kabelverschraubungen oder durch 5-Wege-Anschluss. Kann rückseitig eine Edelstahl-Halterung für die Rohrmontage aufnehmen.		S15-S17
Sektion 7	Y8WR-Z	Industrie-Thermostat IP69K, IK10, Einstellung unter Polycarbonatfenster, 2 Kontrollleuchten. Enthält einen Rohrmontagefuß und eine Dichtung im Fuß, die den Durchgang von 1 oder 2 selbstregulierenden Kabeln bis zu 6 × 13 mm ermöglicht, sowie eine Thermostat-Kapillare. Anschluss an die Stromversorgung über eine M25-Kabelverschraubung. Erhältlich als Raum-temperaturregler mit eingebauter Sonde oder mit Fernsonde.	S18-S22
	Y8WH-Z	Industrieller Temperaturregler mit Digitalanzeige, Ein-Aus-Funktion. IP69K, IK10-Gehäuse, Einstellung unter Polycarbonatfenster. Ausgestattet mit einem Rohrmontagefuß zur Aufnahme von 1 oder 2 selbst-regulierenden Kabeln bis zu 6 × 13 mm und einem Temperatursensorkabel. Ebenfalls ausgestattet mit einer M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. Erhältlich in Raumtemperaturregelung mit integriertem oder mit abgesetztem Temperatursensor.	
	Y8WJ-Z	Industrieller Temperaturregler mit Doppel-Digitalanzeige, PID-Funktion. IP69K, IK10-Gehäuse, Einstellung unter Polycarbonatfenster. Ausgestattet mit einem Rohrmontagefuß zur Aufnahme von 1 oder 2 selbst-regulierenden Kabeln bis 6x13mm und einem Temperatursensorkabel. Ebenfalls mit 1 M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel ausgestattet. Erhältlich in Raumtemperaturregelung mit integriertem oder mit abgesetztem Temperatursensor.	\$23-\$27 \$28-\$32
	TSR5 TNR6	Standard-Temperatursensoren Pt100 und NTC für Einsatz in Begleitheizungen.	S33-S34 -
	TSJB TNJB TPJB TJJB	Pt100-, J- und K-Thermoelemente oder NTC-Temperatursensoren, zur Montage in Bohrungen oder Gewinden für M20x1,5 Kabelverschraubungen.	S35-S36

Cat12-3-1-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com





S1-S6 Sektion 8: Verschiedene Konfektionen aus vom Kunden gelieferten Heizkabeln Festtemperatur-Thermostate, die auf das Heizkabel 49C und das Stromkabel umspritzt sind (nur bei S3-S4 Großserienfertigung auf Kundenkabeln) **Sektion 8** Umspritzen des Stromkabels und der freien Endkappe auf selbst-regulierende Heizdrähte oder andere vom 9UW S5-S6 Kunden gelieferte. S1-S50 Sektion 9: Heizkabelendverschlüsse und Kleinzubehör Silikonmuffen für den Anschluss von Heizkabeln und Stromkabeln an Thermostaten (Feld- oder Werkstattmontage). Umspritztes Kabel mit integriertem Thermostat, **6YTDKA** zur Befestigung an flachen Heizkabeln, vom S3-S9 & selbst-regulierenden Paralleltyp oder mit **6YTDKB** Konstantstrom. Anschluss durch Crimpen oder Löten. Abdichten des Anschlusses durch Silikonmuffe + RTV oder durch Schrumpfschläuche. Silikonmuffen für den Anschluss von Thermostaten an Heizkabel (Feld- oder Werkstattmontage) Montage am freien Ende des Heizkabels, bei flachen **6YTNL** Heizkabeln, beschränkt auf SerienTypn mit zwei S10-S13 nebeneinander liegenden Busdrähten. Anschluss durch Löten. Abdichten des Anschlusses durch Silikonmuffe + RTV. Silikonmuffen für den Anschluss von Heizkabeln an Stromversorgungsleitungen (Feld- oder **6YTNM** Werkstattmontage) S14-S17 Füllung mit bei Raumtemperatur vulkanisierendem Silikonharz (RTV) Sektion 9 Abschlusskappen zum Verschließen des freien Endes von Rund- und Flachheizkabeln (Werkstatt- oder Feldeinsatz). **6YTNE** S18-S19 Können trocken montiert oder mit bei Raumtemperatur vulkanisierendem Silikonharz (RTV) gefüllt werden. Selbstklemmende, wasserdichte PA66-Abschlusskappen (Enddichtungen) zum Verschließen des freien Endes von Rund- und Flachheizkabeln. IP67. Keine Silikonfüllung **6YTEW** S20-S22 oder Klebstoff erforderlich. Auch in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich. siehe Katalog 4 55 Shore schwarze Silikonkappen, zum Abschluss des freien Endes von Rund- oder Flachheizkabeln für selbst-regulierende Kabel-Typn, Konstantstrom-Typn oder SerienTypn mit 1 oder 2 Leitern nebeneinander. Enthält ein Füllsystem mit bei Raumtemperatur 6YTNJ S23-S24 vulkanisierendem Silikonharz (RTV), zur Feld- oder Werkstattmontage ohne Spezialwerkzeug. Ummantelungs- und Isoliermuffe für die Leiter des selbst-regulierenden Heizkabels nach Entfernen der **6YTNB** Heizzone. (Diese Isolierung ist obligatorisch, da die S25-S29 restliche Halbleiter-Kunststoffhülle der Busleitungen kein elektrischer Isolator ist)

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



		6ҮТР	M20- und M24-Kabelverschraubungen mit Dichtungen für runde, flache und selbst-regulierende Kabel.	\$30-\$34				
		6ҮТВА	Edelstahl-Vorrichtungen für die Montage von Temperatursensoren und Thermostatkolben auf der Rohroberfläche. Flexibel, sie bieten einen dauerhaften thermischen Kontakt mit dem Rohr.	S35				
		6ҮТВТ	Bänder zur Befestigung von elektrischen Begleitheizungskabeln an Rohren, auf Dächern oder auf dem Boden.	S36-S37				
		6YTQS	Stütze aus Edelstahl zur Montage von M20x1,5 Scheibenthermostaten und M20x1,5 Temperatursensoren an Rohrwänden.					
Sektion 9		6ҮТQТ	Edelstahl-Montagefüße für Anschlusskästen mit oder ohne Isolationsdurchschnitt, Einrastung oder Anschraubung an der Unterseite der Kästen. Befestigung an Rohren durch Nylonbinder oder Metallschellen.	\$39-\$40				
		6ҮТРР	Begleitheizungs-Rohrmontagefüße für Anschlusskästen, enthält Dichtung für flache selbst-regulierende Kabel bis zu 6 x13mm, und für Temperatursensor. Patentierte Selbstsicherung beim Anziehen der Dichtung. (1" Gewinde).	S41-S44				
		6ҮТСО	Verzinnte Kupferrohrkabelschuhe zum Verbinden von Heizdrahtleitern durch Sechskantverpressung.	S45-S48				
	Unimheat & Te	6YTMC	Flüssiges RTV-Silikon zum Befüllen, Temperaturbeständigkeit 280°C, in 45ml-Tuben, mit Spritzdüse.	S49				

Sektion 10 : Spezialwerkzeuge						
		6YTTL03	Exklusive Sechskantverpressungs-Zange für Drähte (exklusives Modell).	S 3		
Sektion 10		6YTTL04	Exklusive Abisolierzange für Begleitheizungskabel mit dedizierten Schneidmessern für alle Kabelabmessungen.	S4-S6		
		6YTTL05	Exklusives Werkzeug zum Schneiden der Heizzone zwischen den Leitern (für flache selbst-regulierende Kabel). Ermöglicht auch das Durchtrennen eines der beiden Leiter und seiner Isolierung über 5 mm, um die Sicherheitsabstände am Ende der selbst-regulierenden Heizkabel einzuhalten (exklusives Modell).	S7-S8		

.: Diese Produkte werden nicht von Ultimheat hergestellt.

Stand: 26.07.2024

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sektion 2 Historische Einführung in die elektrische flexible Heizleitung



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

zur Orientierung gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur

Historische Einführung in elektrische flexible Heizkabel, beheizte Kabel und Schnüre. Erste Anwendungen im Gartenbau und die Anfänge des Frostschutzes durch Strom


Um 1925 bemerkte ein norwegischer Ingenieur namens C. Jacobsen, dass der Schnee geschmolzen war und die Vegetation entlang der unterirdischen Stromleitungen deutlich sichtbar war. Daraus entstand die Idee, Heizdrähte zu verwenden, um die Wachstumsrate der Pflanzen zu erhöhen. Damit war dieser Bereich der Beheizung geboren, der sich aufgrund seiner zahlreichen technischen und wirtschaftlichen Vorteile rasch weiterentwickelte und bald auch deutsche, niederländische und französische Gartenbauer anzog.

Im Jahr 1928 führte ein Stromerzeuger (die Société des Forces Électriques Sundgoviennes) im Süden des Elsass ein originelles System zum Aufwärmen und Auftauen von Trinkwasserleitungen ein, das den spezifischen Widerstand von Eisenrohren nutzte. Dieser Abrufdienst, der mit einem speziell mit einem Niederspannungstransformator ausgestatteten Lieferwagen von Haus zu Haus durchgeführt wurde, ermöglichte es, eingefrorene unterirdische Rohre aufzutauen, indem man einfach Zugang zu beiden Enden der Rohre hatte.

Die beiden Sekundäranschlüsse wurden dann mit 25mm² Kabeln an die beiden Enden des aufzutauenden Rohrs angeschlossen. Je nach Länge der zu behandelnden Rohre wurden Ströme von 50 bis 150 Ampere verwendet. Der Heizwiderstand war dann das Metallrohr selbst.

(1929 BIP Informations- und Propagandabulletin Elektrizität N 10)

In einigen Ländern wurde eine ähnliche Technik für Heizschichten im Gartenbau verwendet. Das Heizelement war damals ein einfaches verzinktes Eisengitter, das in der Erde verlegt wurde, und die Stromversorgung erfolgte an jedem Ende über einen Niederspannungstransformator.




Auftausystem für Wasserleitungen, das von der Sundgovian Electric Forces Company 1928 eingeführt wurde 1: Gefrorenes Eisenrohr
2: Amperemeter 0-150 Ampere.
3: 220/20-Volt-Transformator, 50/150 Ampere.

Ab Anfang 1929 wurden an der Landwirtschaftsschule von Fontaines in Saone et Loire Versuche zur elektrischen Beheizung des Bodens für den Gemüseanbau durchgeführt. (Beschluss des Generalrats von Saone et Loire, August 1929) In Holland wurden die ersten Heizkabel für den Gartenbau versuchsweise im Winter 1929-1930 in Den Haag, Delft und Rotterdam installiert. Sie wurden von der schwedischen Firma Sievert de Sundyberg hergestellt. Sie bestanden aus einem Widerstandsdraht mit Ø 0,73 mm und einem linearen Widerstand von 1,10 Ohm pro laufenden Meter. Für die Isolierung und den mechanischen Schutz der Widerstandsdrähte sorgten zwei schraubenförmig in entgegengesetzter Richtung gewickelte Asbestspulen, dann eine Schicht aus imprägniertem Papier und schließlich ein 1,3 mm dicker Bleimantel. Der Außen-Ø dieses Heizkabels betrug 4,7 mm. Der Bleimantel mit einem linearen Widerstand von 0,13 Ohm diente auch als Rückstromleiter. Zu diesem Zweck wurde das freie Ende des Kabels mit dem Widerstandsdraht verschweißt. Jedes 50 m lange Kabel kann mit bis zu 5 A oder 22 W/m belastet werden. (1931 BIP Information und Elektrizitätspropaganda N 37) In Ländern mit rauem Klima, wie den skandinavischen Ländern und Deutschland, hielten 30 cm tief vergrabene Heizkabel die Temperatur der Gewächshausschichten aufrecht. Der Strom konnte nachts auf einen sehr niedrigen Wert eingestellt werden, und die Einsparungen bei den Heizkosten werden auf etwa 75% geschätzt. (Le Temps, 27. April 1932) 1936, um das Wachstum von Frühgemüse zu beschleunigen, setzen Gärtner auf mit Glas abgedeckte Pflanzschichten. Erfolgreiche Versuche mit elektrisch beheizten Schichten wurden in verschiedenen Regionen Frankreichs und im Ausland positiv aufgenommen. Zu diesem Zweck wurden vom 1. Februar bis zum 15. Mai 1935 in Nizza kontrollierte Versuche durchgeführt. Das Heizkabel bestand aus einem mit einem Nickelleiter verstärkten Kabel und hatte einen Durchmesser von 12/10 mm. Die Leistungsaufnahme betrug etwa 3 kW, d.h. etwa 200 Watt pro Quadratmeter Bodenfläche. [Anm.: Nickeline war eine Legierung aus Kupfer, Zink und Nickel, ähnlich dem Neusilber, und wurde von der deutschen Firma Obermaier hergestellt]. (1936 BIP Nr. 93, Ultimheat Museum*)

wegen standigen Produktverbesserunger

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur



6: Temperaturbegrenzer (1936 BIP # 93, Ultimheat Museum*)


Die Anwendung der elektrischen Schichtheizung im Gartenbau hat sich in Frankreich schnell entwickelt, und dieser Heizkabeltyp wurde schnell von zwei großen französischen Anbietern standardisiert: Câbles de Lyon und Alsthom, die einen geraden Heizdraht verwendeten. Es gab auch einen niederländischen Anbieter, die Hollandse Draad in Kabelfabriek (Draka) aus Amsterdam, die einen spiralförmigen Heizdraht um einen Asbestkern verwendete.

Heizkabel waren eine sehr spezielle Lösung für das Problem der Heizelemente und werden seither in großem Umfang in der Landwirtschaft zur Erwärmung von Pflanzen eingesetzt. Industriell können diese Kabel jedoch auch für relativ niedrige Spannungen und niedrige Temperaturn (bis zu 80°C an der Kabeloberfläche) verwendet werden, insbesondere um die Wärme möglichst gleichmäßig zu verteilen. Derzeit gibt es drei Arten von Heizkabeln, die im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind:

- A / Das Alsthom-Kabel besteht von der Mitte bis zum Rand aus einem widerstandsfähigen Nickel-Chrom-Draht mit zwei imprägnierten Wattepads, einem dreifachen Asbestgeflecht, einer Umhüllung aus imprägniertem Papier, einer Hülle aus reinem Blei und in einigen Fällen wurde eine zusätzliche Ummantelung oder ein Streifen aus gestreiftem elektrolytischem Zink hinzugefügt, um Elektrolyse durch Streuströme zu vermeiden. Der Durchmesser des blanken Bleikabels beträgt etwa 6 mm, und der spezifische Widerstand kann zwischen 0,5 und 2 Ohm pro Meter variieren (i.d.R. wird ein Wert von 1 Ohm pro Meter gewählt). Die maximale spezifische Leistung beträgt 30 W pro Meter oder etwa 33 m.
- B / Das Kabel der Câblerie de Lyon bestand aus einem widerstandsfähigen Draht, der mit Schichten aus Asbest und Teerpapier isoliert und ausgerollt wurde. Das ganze System wurde mit einem Bleimantel ummantelt und durch eine spezielle Behandlung (Schwefelung) vor chemischer Korrosion geschützt und dann mit imprägniertem Papier und Panzerblech überzogen. Die spezifische Leistung liegt i.d.R. zwischen 25 und 40 W/m.
- C / Das (in Holland hergestellte) Draka-Kabel besteht i.d.R. aus einem Nickel-Chrom-Draht, der auf einen Asbestkern (Produkt aus Asbest) gewickelt und von einem Gemisch (dessen Zusammensetzung wir nicht kennen) umgeben ist, das den elektrischen Isolator und Wärmeleiter bildet. Das ganze System ist mit einer Schicht aus reinem Blei überzogen. In einigen Fällen ist das Kabel armiert, der Bleimantel wird asphaltiert, mit imprägniertem Papier umwickelt und dann mit zwei Lagen Folie verstärkt, erneut asphaltiert und schließlich mit imprägniertem Papier umwickelt. Der Außen-Ø des nicht armierten Bleidrahtes beträgt 4,15 bis 6,5 mm. Die spezifische Leistung beträgt in der Regel 30 W/m.

Heizkabel haben vor allem drei interessante Vorteile: einfache Anwendung, Resistenz gegen bestimmte Chemikalien (Ummantelung aus reinem Blei), niedriger Preis (ein 1-kW-Kabel ist derzeit etwa halb so teuer wie ein magnesiabeschichtetes Rohr mit der gleichen Leistung).


(1938 Geschützte Elemente, Gautheret, Ultimheat Museum*)



1938, das Heizkabel gilt als das Heizgerät, das den Bedürfnissen des Gartenbaus am besten gerecht wird. Es besteht aus einem Leiter aus einer hochohmigen Legierung (Nickel, Nickel-Chrom, Nickel, Konstantan), der mit mehreren Schichten Asbest und imprägniertem Papier isoliert ist und mechanisch durch einen Bleimantel geschützt wird, der mit einem Korrosionsschutzüberzug versehen und manchmal mit einem Stahlblech doppelt überzogen ist. Der metrische Widerstand des zu verlegenden Kabels hängt von der Länge ab, die erforderlich ist, um eine gleichmäßige Verteilung der gewünschten Wärme auf einer bestimmten Fläche zu erreichen

Die Hersteller bauen KabelTypn mit unterschiedlichen Stärken, die von 0,15 bis 2,55 Ohm/m reichen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. (1938 moderne Technik,





Im Jahr 1956 waren 2,500 französische Landwirtschaftsbetriebe mit einer installierten Gesamtleistung von etwa 5000 kW und einem Jahresverbrauch (ausschließlich nachts) von 3 bis 4 Millionen kWh damit ausgestattet.

Heizung mit erdverlegten flexiblen Kabeln. 1956 Elektrisches Heizen im Gartenbau (Ultimheat Museum*)



Im Jahr 1957 beschreibt das EDF-Handbuch elektrische Heizanwendungen im Gartenbau. Die empfohlenen Werte



Elektrische Beheizung des Bodens, mit der Einführung von Heizkabeln (1957, EDF-Handbuch, Ultimheat Museum*)

0

Verschiedene Anwendungen von Heizkabeln

Mit dem Erscheinen 1929-1930 und der Entwicklung von Heizkabeln für den Gartenbau ergaben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten. Wasserdicht und mit einem mechanischen Schutzmantel aus Blei umhüllt, konnten sie problemlos allein verwendet werden. Es war nicht mehr notwendig, sie in eine Hülle zu integrieren, wie die Heizdrähte von Textilien und kleinen Haushaltsgeräten. Der Bleischirm hielt das Kabel flexibel und bot gleichzeitig eine gewisse Temperaturbeständigkeit. Die Isolatortechnologie entwickelte sich weiter, um eine höhere Temperaturbeständigkeit zu erreichen, wodurch sich der Anwendungsbereich allmählich erweiterte.

Bereits 1937 wurde in Schweden die elektrische Fußbodenheizung eines Sportplatzes realisiert.

Bereits 1938 wurden einige dieser Heizkabel in der Industrie eingesetzt, z. B. in Trockenöfen für glasierte Drähte, in beheizten Wasserleitungen zur Verhinderung des Einfrierens, in Tanks für fotografische Lösungen und in Paraffintanks. Diese Kabel wurden dann zur Beheizung von Flüssigkeiten und Luft bei niedrigen Temperaturn verwendet, z. B. in Trockenöfen, Kammeröfen, Wänden und beheizten Böden. (1938 Geschützte Elemente, Gautheret)

In den USA wurde der Michigan State Highway in der Nähe von Ferndale 1948 elektrisch beheizt.


In den kalten Ländern Europas begannen 1956 in der Schweiz, auf der Walenseestraße zwischen Zürich und Cloire, Versuche zur Beheizung von Straßen und Brücken mit elektrischen Heizkabeln. Ähnliche Versuche fanden im selben Jahr in England und im Jahr darauf in Deutschland an der Montabaurer Brücke auf der Strecke Frankfurt-Köln statt.

1963 gab es in Frankreich das erste Beispiel für eine Hausheizung: ein in den Boden eingelassenes Heizkabel. Es wurde auf der internationalen Bauausstellung von der Firma Panélac vorgestellt. Es funktionierte durch Wärmespeicherung während der "Randzeiten". (1963 Haushaltsgeräte N92, Ultimheat Museum*)

Es folgte 1966 die Beheizung der Porte de la Chapelle in Paris. (Elektrische Beheizung der Fahrbahnen, von Robert Félix, 1971, Ultimheat Museum*)



1969,Verlegung von Asphalt auf der oberen Fahrbahn einer Hammerschmidt-Kreuzung in London (Elektrische Beheizung der Fahrbahnen, von Robert Félix, 1971, Ultimheat Museum*)



1968, Installation des Heizbandes auf einer Zufahrtsrampe zu einem Busparkplatz, Flughafen Orly bei Paris (Elektrische Fußbodenheizung, von Robert Félix, 1971, Ultimheat Museum*)

Im Jahr 1966 änderte Silikon, ähnlich wie bei Heizdecken, das Design von flexiblen industriellen Heizkabeln und -geweben. Auf dem Markt wurden Heizkabel angeboten, die aus einem einfachen oder doppelten Fe-Ni-Cr- oder Nickel-Silber-Widerstandsdraht bestehen, der durch Ummantelungen oder Geflechte aus Glaswolle oder Glaswolle und Silikonkautschuk elektrisch geschützt ist.

Für industrielle Anwendungen (Trockenöfen, Flüssigkeitsheizung) und landwirtschaftliche Begleitheizungen wurden diese Heizkabel durch flexible Ummantelungen aus Blei, Stahl oder Kupfer mechanisch geschützt. Ihr Durchmesser reichte von 4 bis 9 mm, bei einem linearen Widerstand von 0,25 bis 100Ω pro Meter und einer allgemeinen Leistung von 30 bis 40 W/m. (1966 Elektrische Heizelemente, Ultimheat Museum*)

Die Entwicklung von selbst-regulierenden Polyethylen-Kohlenstoff-Kabeln in den späten 1960er Jahren eröffnete dem Markt für elektrische Begleitheizungen einen neuen Weg, nachdem ihre anfängliche Anwendung in Heizdecken für den Hausgebrauch stagnierte.

Einige Jahre später, 1975, wurden in der Region Cher Versuche zur Beheizung von Straßen mit Heizkabeln durchgeführt. (Amtsblatt vom 14. Januar 1976)

Flexible Heizkabel mit PVC-, Silikon-, PTFE- oder Polyolefin-Isolierung, die resistive oder selbst-regulierende Metallleiter verwenden, wurden zu einem wichtigen neuen Bereich der elektrischen Heizung, in dem sich mit dem Aufkommen neuer Produkte neue Möglichkeiten eröffneten. Beispiele sind Heizkabel für Kühlfenster, elektrische Begleitheizungen, Frostschutzsysteme für Rohrnetze, Straßenenteisung, Schneeräumung auf Dächern, Frostschutz für Zähler und elektrische Fußbodenheizungen.

Cat12-3-2-6 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com





Eine weitere wichtige Anwendung sind Heizkabel, die aus einer kalibrierten Asbestperle bestehen, auf die der Metallleiter gewickelt und mit Asbestgeflecht oder anderen isolierenden Stoffen ummantelt ist (oder auch nicht)". (1966 Elektrische Heizelemente, Ultimheat Museum*)



Im August 1977 führte das Bewusstsein für die Gefährlichkeit von Asbest zu einem ersten Erlass über den Schutz von Arbeitnehmern, die Asbeststaub ausgesetzt sind, gefolgt von einem vollständigen Verbot von Asbest in Frankreich im Jahr 1997. Infolgedessen verschwanden diese Arten von Heizelementen vom Markt.


Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-2-7



Technologische Entwicklung der Heizelemente - Metallheizdrähte


Als Camille Hergott seine ersten flexiblen Heizelemente entwickelte, konzentrierte sich seine Forschung auf Nickelleiter. Er entschied sich für diesen Werkstoff aufgrund seines hohen Temperaturkoeffizienten, der ihn rostfrei und selbst-regulierend macht (dank seines doppelten Widerstandes zwischen 20 und 200°C). Andere Metalle, die Ende des 19. Jahrhunderts für Heizelemente verwendet wurden, waren Platin (teuer), Eisen (oxidierbar), Neusilber (niedriger Temperaturkoeffizient) und Kupfer (sehr niedriger Widerstand).

Die kurz darauf aufkommenden Ferronickellegierungen ermöglichten es, die Länge der erforderlichen Heizdrähte zu begrenzen, da sie einen höheren Widerstand aufwiesen. Die widerstandsfähigste Legierung, die für Heizelemente verwendet wurde, bestand aus 30% Eisen und 70% Nickel. Ihr Widerstand variiert nur wenig mit der Temperatur (Temperaturkoeffizient von 0,0009°C, d. h. fünfmal weniger als reines Nickel mit 0,0054). Sie waren bei hohen Temperaturn grundsätzlich rostfrei und wurden daher hauptsächlich in Öfen, Heizkörpern und Toastern verwendet.



Veränderung des spezifischen Widerstandes: Kurve in Abhängigkeit vom Nickelgehalt in Ferronickel-Legierungen (La Nature, 1934, Nickellegierungen und ihre Anwendungen, P215)

Die Entwicklung von Nickellegierungen zwischen 1900 und 1940 führte zu Nickel-Chrom-Widerstandslegierungen und Kupfer-Nickel-Mehrfachlegierungen. Wie bei den Ferronickeln waren hohe Widerstandsfähigkeit und Temperaturbeständigkeit die wichtigsten Parameter für die Verwendung dieser Produkte. Die Legierungen mussten außerdem einen niedrigen Temperaturkoeffizienten aufweisen, wie z. B. Konstantan und "Advance" von Driver-Harris, damit ihre Eigenschaften nicht von der Temperatur beeinflusst werden. Ihre Verwendung in Heizdecken und Thermoplasten erforderte den Zusatz eines Temperaturbegrenzungssystems.



1930, Elektrokompresse mit Advance-Heizelementen (Drivers Harris, Katalog von 1930, Ultimheat Museum*)

ALLIAGES R. N. C. POUR RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Propriétés	RNC-1	RNG-2	RNG-3	
Résistivité à 15°	100 ± 4 microhms/%/%1	microhms/%/1%2	nicrohms/%1%2	
Coefficient de température de la résis- tivité, valeur moyenne entre	0,30 à 0,35 × 10-3	0,10 à 0,15 × 10-1	0,05 Å 0,08 X 10-8	
Pouvoir thermoélectrique par rapport au cuivre	+ 2 à + 2,5 microvolts par degré	o à + 0,7 microvolts par degré	+ 5 à + 6 microvolts par degre	
Densitė	8,05	8,25	8,45	
Point de fusion	1.4500	I_4500	1.4750	
Température limite d'emploi	600-7000	900-1.000*	1.100-1.1500	
Applications	Rhéostats. Chauf- fage aux tempéra- tures moyennes, Cuisine électrique, Chauffage domes- tique.	Radiateurs, Chauf- fage aux tempéra- tures élevées, Fours	aux températures très élevées, Appa- reils de laboratoires	

1933 bieten die Imphy-Stahlwerke Widerstandsdrähte in drei verschiedenen Nickel-Chrom-Legierungen an, die sie RNC 1, 2 und 3 (Resistive Nickel Chrome) nennen. RNC1 war gut für Heizdecken geeignet. Er hatte einen starken Anstieg des Widerstandes im Verhältnis zur Temperatur, was einen selbst-regulierenden Effekt bewirkte (0,0030 bis 0,0035 $\Omega/\Omega/^{\circ}$ C).

Cat12-3-2-8 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Um 1934 stellte Harris eine 28%ige Eisen- und 72%ige Nickellegierung mit einem hohen Temperaturkoeffizienten her. Sie wurde Hytemco (High Temperatur Coefficient) genannt. Diese Legierung hatte einen Temperaturkoeffizienten von 0,0048 bis 0,0053 Ω/Ω °C und kam damit dem reinen Nickel sehr nahe. Ihr spezifischer Widerstand war jedoch doppelt so hoch, wodurch die Länge der erforderlichen Drähte reduziert werden konnte. In Heizdecken eingesetzt, erfüllte es eine wichtige selbst-regulierende Funktion.

Im Laufe der Jahre hat Driver Harris eine Reihe von Legierungen mit einem hohen Temperaturkoeffizienten entwickelt, insbesondere:

- 99 Legierung (99,8% reines Nickel): 0,006 Ω/Ω /°C
- Nickel Grad A: 0,005 Ω/Ω/°C
- Nickelsorte E: 0,0045 $\Omega/\Omega/^{\circ}$ C
- Hytemco: $0,0045 \Omega/\Omega/^{\circ}C$
- Dauernickel: 0,0036 Ω/Ω/°C
- Legierung 152: 0,0035 $\Omega/\Omega/^{\circ}$ C
- Legierung 146: 0,0032 $\Omega/\Omega/^{\circ}$ C


Ähnliche Legierungen wurden von anderen Metallurgen unter den Namen Alloy 120, MWS-120, Balco, HAI-380, NIFE 5200, Kanthal 70, Alloy K70, Nifethal 70 und Pelcoloy entwickelt.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-2-9

selbst-regulierende Polymer-Heizkabel mit positivem Temperaturkoeffizienten

1962 wurde in den Douglas Aircraft Laboratories (US-Patent Nr. 3.238.355) eine wichtige Entdeckung über Polymere und insbesondere über mit Kohlenstoff-Nanopartikeln beladenes Polyethylen gemacht, das bei Raumtemperatur ein Halbleiter ist. Es wurde festgestellt, dass der Widerstand dieses Materials bei einer Temperatur von etwa 70°C stark ansteigt, da es sich um einen quasi-elektrischen Isolator handelt. ("Electrical Properties of Black Carbon Filled Polyethylene", Polymer Engineering and Science, Jun. 1978, Bd. 18, Nr. 8, S. 649-653. "Polyethylene / Carbon Black Switching Materials", Journal of Applied Polymer Science, Bd. 22, 1163-1165, 1978, Wiley & Sons, NY)

Bereits 1966 entwickelten die Ingenieure Phillip A. Sanford und William P. Somers von General Electric flexible Leiter, die diese Eigenschaft nutzten, um Widerstände für Heizdecken herzustellen. Dadurch entfiel die Notwendigkeit von Sicherheitsbegrenzern, da das Heizkissen seine Leistung automatisch anpasste, sobald die Temperatur zu hoch wurde. Die angenehmste Leistung für die Heizkabel bei Umgebungstemperatur wurde mit 3 bis 3,8 Watt pro Meter ermittelt.



1966, erste selbst-regulierende Heizkabel für Heizdecken (US Pat. Nr. 3410984, Phillip Sanford, für General Electric)

Je nach Zusammensetzung des Polymers, seinem Anteil an Kohlenstoffpartikeln und seiner Dicke konnten unterschiedliche StabilisierungsTemperaturn erzielt werden. Abgesehen von den Kosten führte jedoch die mangelnde Flexibilität dieses hochgeladenen Polymers mit 27% Kohlenstoffanteil dazu, dass die Heizkabel relativ steif waren und nicht die für Heizdecken erforderliche Flexibilität aufwiesen.

Darüber hinaus traten schnell zwei große technische Probleme auf, die eine Vermarktung verhinderten.

Das erste Problem war der hohe Übergangswiderstand zwischen den Leitern und dem Polyethylen-Halbleiter, der auf die Schwierigkeit zurückzuführen ist, die beiden zu verbinden. Das zweite Problem war die schlechte Stabilität des Heizelements, das einen geringeren Widerstand aufwies, vermutlich wegen der hohen Betriebstemperatur und der thermischen Zyklen. Es dauerte mehr als 10 Jahre, um dieses Problem zu lösen, und erst 1980 meldete der amerikanische Heizdeckenhersteller Sunbeam das Patent 4271350 für eine zuverlässige Version von Heizkabeln mit einem positiven Temperaturkoeffizienten an. Bei dieser technischen Entwicklung durchlief das Heizkabel einen thermischen Glühzyklus bei einer Temperatur von etwa 150°C. Dies lag über der Schmelztemperatur von Polyethylen, was eine Hochtemperaturumhüllung aus thermoplastischem Elastomer und besondere Vorkehrungen erforderte, damit sich die Leiter während des Glühens nicht berührten. Die verschiedenen Versionen von Sunbeams Heizdeckenanwendungen verbesserten auch die Flexibilität des Heizkabels.

Anfang 1984 kamen Sunbeam-Heizdecken mit diesem Leitertyp ohne Thermostate auf den amerikanischen Markt. Diese Technologie wird weiterhin fast ausschließlich von Sunbeam in den USA verwendet. Sie ermöglicht die Herstellung von Heizdecken mit hohem Heizwert, wobei jedoch die ursprünglichen Mängel, wie mangelnde Flexibilität und Verlust der Heizleistung aufgrund der Alterung des PTC-Polymers, weiterhin vorhanden sind.

<mark>gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.</mark> Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier



Neueste technologische Entwicklungen bei flexiblen Heizleitern


- Polymerbänder mit leitender Beschichtung: Diese Bänder sind spiralförmig um einen Glasfaserkern gewickelt. Dank ihrer extremen Flexibilität können sie zu Kabeln mit kleinem Durchmesser verarbeitet werden, die sich für die Herstellung von Textilien eignen.
- Metallische mikrometrische Bänder, die um einen Kern aus Baumwolle, synthetischen Fasern oder Glasfasern gewickelt sind. Diese Bänder ermöglichen auch die Herstellung von Kabeln mit sehr kleinem Durchmesser (bis zu 0,27 mm), die leicht in Gewebe integriert werden können (2004).
- selbst-regulierende Silikone. Diese Silikone bestehen aus einem Füllstoff aus Kohlenstoff-Nanopartikeln, ähnlich wie PE und PP (*US-Patent: 6.734.250 vom 17. August 2000 Shin Etsu chemical*).
- Polymerfasern mit plasma- oder elektrolytisch metallisierten Oberflächen.

Einige Worte zu anderen Technologien, die bei der elektrischen Begleitheizung eingesetzt werden, sowie zu starren oder nichtflexiblen Heizsystemen

Mineralisolierte abgeschirmte Heizkabel

Diese nicht sehr flexiblen Kabel, die aus einem mit gepresstem Magnesia isolierten Heizdraht bestehen und durch ein Edelstahlrohr abgeschirmt sind, bieten eine ausgezeichnete mechanische Beständigkeit. Die Anwendung dieser Technik im Bereich der Gartenbauheizung für kleine Flächen begann um 1936, als die Firma Thomson (Als-Thom) die amerikanischen Heizelemente Calrod auf den Markt brachte.


Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit dieses Systems (+ 600°C) werden diese Elemente heute für Hochtemperatur-Begleitheizungs-Anwendungen eingesetzt.



1956, Beispiel eines 1,5 m² großen Gitters, das einen Heizmantel trägt, zur Beheizung von Schichten im Gartenbau. (1956 Elektrische Heizung im Gartenbau, Ultimheat Museum*)

Elektrische Begleitheizung mit Haut-Effekt, auch Wirbelstrom genannt

Diese technische Lösung, bei der ein ferromagnetisches Rohr verwendet wird, in dem ein isolierter elektrischer Leiter verläuft, beruht auf den Wirbelströmen, die durch einen Wechselstrom in der Innenfläche der Rohrwand induziert werden. Obwohl die ersten Anwendungen aus den 1950er/1953er Jahren für Röhrenheizungen in Privathaushalten stammen (US-Patent 2.635.168 für Patko Cy), wurde erst 1965 im japanischen Patent 460.224 (in den USA: 3.293.407 von Masao Ando) ein Rohr mit Haut-Effekt in Verbindung mit einer Rohrleitung für den Transport von Kohlenwasserstoffen vorgestellt. Diese kostengünstige Lösung wird danach stark für die Wiedererwärmung in Rohren von großer Länge verwendet werden. Sie hat auch den Vorteil, dass sie keine Spannung an der Außenfläche des Metallrohrs erzeugt.



Auszug aus einem Patent von Masao Ando aus dem Jahr 1968 für das Unternehmen Chisso in Osaka, in dem die Beheizung von Rohrleitungen durch ein Wirbelstrom-Heizrohr beschrieben wird.

Orientierung und können ohne Vorankündigung gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

* : Originaldokument des Museums Ultimheat ** : Bild eines Gerätes aus der Ultimheat-Sammlung

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Technische Einführung



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Heizkabelenden

Es gibt viele Methoden zur Vorbereitung der Heizkabelenden.


Die Hersteller dieser Kabel vernachlässigen diese Arbeiten oft, auch wenn sie einen erheblichen Teil der Installationskosten ausmachen. Je nach Art der Kabel und der verwendeten Werkzeuge sind sie mehr oder weniger zeitaufwendig und mühsam. Wir führen Vergleichstests durch, um die schnellsten Lösungen zu ermitteln und die effizientesten Werkzeuge zu entwickeln.

Diese Zeittests wurden an den gängigsten Kabeln mit einem Metallschutz und einem Außenmantel durchgeführt. Die Vorbereitungszeiten für Kabel ohne diese Elemente lassen sich leicht aus den Zeitangaben der einzelnen Schritte ableiten.

Serielles Kabel mit Metallgeflecht und Außenmantel Mit traditionellen Elektrikerwerkzeugen Mit speziellen Werkzeugen 1 00:06.09 **2** 01:07.32 **2** 01:07.32 1 00:03.28 3 00:06.93 3 00:06.93 00:04.95 **4** 00:02.23 **(5)** 00:06.93 **(5)** 00 : 04.39 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Mit speziellen Werkzeugen: 6 %

selbst-regulierendes Kabel mit Metallgeflecht und Außenmantel Mit Metallgeflechtbesatz




Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich


Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com





selbst-regulierendes Kabel mit Metallgeflecht und Außenmantel Mit Aufrollung des Metallgeflechts



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Negen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.










Konstantstromkabel mit Metallgeflecht und Außenmantel



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Liste der Referenzen

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



2	\preceq

en.	Referenzen		Referenzen		Referenzen	Referenzen		Referenzen
verd	2DNAP6FA		6YTBA015503040H0	Ì	6YTDKBBPE3001062	6YTNL01N09800045		6YTPFM24S100140S
geändert werden.	2DNAP6FB	Ì	6YTBA015503040P0	İ	6YTDKBBPU2001061	6YTNL02N08620032		6YTPFM24SF35110N
inde	2DNAP6FE	Ì	6YTBT01250304B25	Ì	6YTDKBBPU2001062	6YTNL03N13006075		6YTPFM24SF35110S
geș	2DNAP6FF	İ	6YTBT01250304BE5	Ì	6YTDKBBPU2001063	6YTNL04N10005546	İ	6YTPFM24SF60095N
gun	4911EJ01006CUSV0		6YTBT01250SGCB25	Ì	6YTDKBBPU2001064	6YTNM01N08504545		6YTPFM24SF60095S
ndig	49C0TTPPP8LLLA4		6YTBT01250SGCBE5		6YTDKBBPU3001061	6YTNM02N08203032		6YTPFM24SF60130N
ohne Vorankündigung	49C0TTPPP8LLLB4		6YTBT02025304C25		6YTDKBBPU3001062	6YTNM03N11004075		6YTPFM24SF60130S
/ora	49C0TTPPP8LLLC4		6YTBT02025304CK0		6YTDKBBPU3001063	6YTNM04N13508246		6YTPFM24SF92142N
ne \	49C0TTPPP8LLLD4		6YTBT02025304D25		6YTDKBBPU3001064	6YTPEM20S040080N		6YTPFM24SF92142S
ho ر	49COTTPPP8LLLE1		6YTBT02025304DU0		6YTEW16S0F5010	6YTPEM20S040080S		6YTPFM24SSRF000N
und können	49C0TTPPP8LLLF1		6YTBT02025SGCC25	Ì	6YTEW26S0F50110	6YTPEM20S080120N		6YTPFM24SSRF000S
kö	49C0TTPPP8LLLG1		6YTBT02025SGCCK0	Ì	6YTEW36S0F50120	6YTPEM20S080120S		6YTPGM20S040080N
pun	49C0TTPPP8LLLH1		6YTBT02025SGCDU0	Ì	6YTEW46S0F60130	6YTPEM20SF60130N		6YTPGM20S040080S
nng	49C0TTPPP8LLLJ3		6YTBT02025SGD25	Ì	6YTEW56S0R60000	6YTPEM20SF60130S		6YTPGM20S080120N
Beschreibungen nur zur Orientierung	49C0TTPPP8LLLK3		6YTCORC009011006		6YTEW66S0R70000	6YTPEM20SSRF000N		6YTPGM20S080120S
rien	49C0TTPPP8LLLL2		6YTCORC019033016		6YTJEM20S080120S	6YTPEM20SSRF000S		6YTPGM20SF60130N
ır O	49C0TTPPP8LLLM2		6YTCORC023036016		6YTJEM20SF60130S	6YTPEM24S060080N		6YTPGM20SF60130S
ır zu	49C0TTPPP8LLLN2		6YTDKAAPE2001060		6YTMC2000ELH062A	6YTPEM24S060080S		6YTPGM20SSRF000N
n n	49C0TTPPP8LLLP2		6YTDKAAPE3001060		6YTNB01N120040A5	6YTPEM24S080120N		6YTPGM20SSRF000S
ınge	49C0TTPPP8LLLQ2		6YTDKAAPU2001060		6YTNB02N125055A2	6YTPEM24S080120S		6YTPGM24S060080N
eibu	49C0TTPPP8LLLR2		6YTDKAAPU3001060		6YTNB03N116046A0	6YTPEM24S100140N		6YTPGM24S060080S
chr	49JBDJ01006KFR18		6YTDKABPE2001060		6YTNB04N110040A1	6YTPEM24S100140S		6YTPGM24S080120N
Bes	49JBDJ01006KFR28		6YTDKABPE3001060		6YTNB05N130048A2	6YTPEM24SF35110N		6YTPGM24S080120S
pun	49JBDJ01006KFR38		6YTDKABPU2001060		6YTNB06N110038A2	6YTPEM24SF35110S		6YTPGM24S100140N
gen	49JBDJ01006KFRF8		6YTDKABPU3001060		6YTNE07N09800045	6YTPEM24SF60095N		6YTPGM24S100140S
unc	66JGN08075164		6YTDKBAPE2001061		6YTNE08N08620032	6YTPEM24SF60095S		6YTPGM24SF35110N
Zeichnungen	66JGN080P5185		6YTDKBAPE2001062		6YTNE09N13006075	6YTPEM24SF60130N		6YTPGM24SF35110S
en Ze	66JGN10075164		6YTDKBAPE2001063		6YTNE10N10005546	6YTPEM24SF60130S		6YTPGM24SF60095N
igte	66JGN120P5185		6YTDKBAPE2001064		6YTNE11N12004275	6YTPEM24SF92142N		6YTPGM24SF60095S
gezeigt	66JGN140P5185		6YTDKBAPE3001061		6YTNE12N14004275	6YTPEM24SF92142S		6YTPGM24SF60130N
hier 8	66JGNF6075164130		6YTDKBAPE3001062		6YTNE13N06804675	6YTPEM24SSRF000N		6YTPGM24SF60130S
lie h	66JGT08075164		6YTDKBAPE3001063		6YTNE14N09203575	6YTPEM24SSRF000S		6YTPGM24SF92142N
dienen die	66JGT080P5185		6YTDKBAPE3001064		6YTNE15N12206366	6YTPFM20S040080N		6YTPGM24SF92142S
lien	66JGT10075164		6YTDKBAPU2001061		6YTNE16N16007566	6YTPFM20S040080S		6YTPGM24SSRF000N
en (66JGT120P5185		6YTDKBAPU2001062		6YTNJ01N08504550	6YTPFM20S080120N		6YTPGM24SSRF000S
gun.	66JGT140P5185		6YTDKBAPU2001063		6YTNJ02N08203053	6YTPFM20S080120S		6YTPIM20S040080N
sser	66JGTF6075164130		6YTDKBAPU2001064		6YTNJ03N11004063	6YTPFM20SF60130N		6YTPIM20S040080S
rbe	66JPN18518265		6YTDKBAPU3001061		6YTNJ04N13508265	6YTPFM20SF60130S		6YTPIM20S080120N
Produktverbesserungen	66JPT18518265		6YTDKBAPU3001062		6YTNJ05N00200027	6YTPFM20SSRF000N		6YTPIM20S080120S
npo	66JPT22518300		6YTDKBAPU3001063		6YTNJ06N00500040	6YTPFM20SSRF000S		6YTPIM20SF60130N
n Pr	66JRN18520225		6YTDKBAPU3001064		6YTNJ07N00800050	6YTPFM24S060080N		6YTPIM20SF60130S
lige	66JRN22520245		6YTDKBBPE2001061		6YTNK1	6YTPFM24S060080S		6YTPIM20SSRF000N
ständigen	66NCM20545H25		6YTDKBBPE2001062		6YTNK2	6YTPFM24S080120N		6YTPIM20SSRF000S
en s	66NCM24560H30		6YTDKBBPE2001063		6YTNK3	6YTPFM24S080120S		6YTPIM24S060080N
Wegen	66NDM20545H25	Į	6YTDKBBPE2001064		6YTNK4	6YTPFM24S100140N		6YTPIM24S060080S

Liste der Referenzen

\bigcirc	
	•

Referenzen	
6YTPIM24S080120N	
6YTPIM24S080120S	
6YTPIM24S100140N	
6YTPIM24S100140S	
6YTPIM24SF35110N	
6YTPIM24SF35110S	
6YTPIM24SF60095N	
6YTPIM24SF60095S	
6YTPIM24SF60130N	
6YTPIM24SF60130S	
6YTPIM24SF92142N	
6YTPIM24SF92142S	
6YTPIM24SSRF000N	
6YTPIM24SSRF000S	
6YTPJM20S040080N	
6YTPJM20S040080S	
6YTPJM20S080120N	
6YTPJM20SF60130N	
6YTPJM20SSRF000N	9
6YTPJM20SSRF000S	
6YTPJM24SF35110N	9
6YTPJM24SF35110S	
6YTPJM24SF60095N	
6YTPJM24SF60095S	
6YTPJM24SF60130N	
6YTPJM24SF60130S	
6YTPJM24SF92142N	
6YTPJM24SF92142S	ç
6YTPJM24SSRF000N	(
6YTPJM24SSRF000S	
6YTPPCP9801B32	
6YTPPCP9802B32	
6YTPPCP9811B32	
6YTPPCP9812B32	
6YTPPCP9821B32	
6YTPPCP9822B32	
6YTPS2420	1
6YTPS2620	1
6YTPTE440	1
6YTPTE499	1
6YTQTW46	1
6YTTL03	1
6YTTL04	1
6YTTL04A1	1
6YTTL04A2	1

LIS
Referenzen
6YTTL04A3
6YTTL04B1
6YTTL04B10
6YTTL04B11
6YTTL04B2
6YTTL04B3
6YTTL04B4
6YTTL04B5
6YTTL04B6
6YTTL04B7
6YTTL04B8
6YTTL04B9
6YTTL05A
6YTTL05B
6YTTL05C
6YTTL05D
9UWTTPPPP8LLLA4
9UWTTPPPP8LLLB4
9UWTTPPPP8LLLC4
9UWTTPPPP8LLLD4
9UWTTPPPP8LLLE1
9UWTTPPPP8LLLF1
9UWTTPPPP8LLLG1
9UWTTPPPP8LLLH1
9UWTTPPPP8LLLJ3
9UWTTPPPP8LLLK3
9UWTTPPPP8LLLL2
9UWTTPPPP8LLLM2
9UWTTPPPP8LLLN2
9UWTTPPPP8LLLP2
9UWTTPPPP8LLLQ2
9UWTTPPPP8LLLR2
TJJBD150A03022D6
TJJBD150A10022D6
TJJBD150A20022D6
TJJBD150A30022D6
TNJBD150A03022F6
TNJBD150A10022F6
TNJBD150A20022F6
TNJBD150A30022F6
TNR60030C02001F4
TNR60030C05001F4
TNR60030C10001F4
TNR60030C20001F4
TNR60030C30001F4

e der Referen
Referenzen
TPJBD150A03022D6
TPJBD150A10022D6
TPJBD150A20022D6
TPJBD150A30022D6
TSJBD150A0302BK6
TSJBD150A1002BK6
TSJBD150A2002BK6
TSJBD150A3002BK6
TSR50030I0200BK6
TSR50030I0500BK6
TSR50030I1000BK6
TSR50030I2000BK6
TSR50030I3000BK6
Y0D8KD104040QB3J
Y0D9KD104040QB3J
Y1A2PN6F204040AJ
Y1A2PN6F235035AJ
Y1A8G4040AQ30001J
Y1B2PN6F204040AJ
Y1B2PN6F235035AJ
Y1B8G4040AQ30001J
Y22D9J01006USUS0
Y240MW
Y240RF
Y240SS
Y240XX
Y250FPP
Y250NKK
Y250SPP
Y250XKK
Y260KNN0000000S0
Y260KXX0000000S0
Y260PFF
Y260PSS0000000S0
Y261KNN610304300
Y261KXX610304300
Y261PFF610304300 Y261PSS610304300
Y261SS0610304300
Y270KNN0000000S0
Y270KXX0000000000000000000000000000000000
Y270PFF0000000S0
Y270PFF0000000000000000000000000000000000
Y280KNNN000000000
Y280KXXX000000S0

Referenzen
Y280PFFF000000S0
Y280PSSS000000S0
Y29CGYS300P6930
Y29CGYS300P6DN0
Y29CGYS316P6930
Y29CGYS316P6DN0
Y29CGYT300P6930
Y29CGYT300P6DN0
Y29CGYT316P6930
Y29CGYT316P6DN0
Y29DC6S300P6930
Y29DC6S300P6DN0
Y29DC6S316P6930
Y29DC6S316P6DN0
Y29DC6T300P6930
Y29DC6T300P6DN0
Y29DC6T316P6930
Y29DC6T316P6DN0
Y29EGYS326P6930
Y29EGYS326P6DN0
Y29EGYT326P6930
Y29EGYT326P6DN0
Y501N2N500001
Y501N7N800001
Y501S2S500001
Y501S7S800001
Y502N5N500001
Y502N8N800001
Y502S5S500001
Y502S8S800001
Y514N2N5N5N51
Y514N7N8N8N81
Y514S2S5S5S51
Y514S7S8S8S81
Y8WHQ02100000AUX
Y8WHQ02100000AUY
Y8WHQ02100100AUZ
Y8WHQ02100200AUZ
Y8WHQ02100300AUZ
Y8WJU021D0000AUX
Y8WJU021D0000AUY
Y8WJU021D0100AUZ
Y8WJU021D0200AUZ
Y8WJU021D0300AUZ

Referenzen
Y8WRC02100000AUY
Y8WRC02100100AUZ
Y8WRC02100200AUZ
Y8WRC02100300AUZ
Y8WRD02100000AUX
Y8WRD02100000AUY
Y8WRD02100100AUZ
Y8WRD02100200AUZ
Y8WRD02100300AUZ
Y8WRE02100000AUX
Y8WRE02100000AUY
Y8WRE02100100AUZ
Y8WRE02100200AUZ
Y8WRE02100300AUZ
Y8WRF02100000AUX
Y8WRF02100000AUY
Y8WRF02100100AUZ
Y8WRF02100200AUZ
Y8WRF02100300AUZ
Y8WRM02100000AUX
Y8WRM02100000AUY
Y8WRM02100100AUZ
Y8WRM02100200AUZ
Y8WRM02100300AUZ
Y8WRR02100000AUX
Y8WRR02100000AUY
Y8WRR02100100AUZ
Y8WRR02100200AUZ
Y8WRR02100300AUZ
YF62NC000100000J
YF62NC040400000J
YF62NC350350000J
YF7GNC04040023ZJ

Y8WRC02100000AUX

Wegen ständigen Produktverbesserungen dien die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sektion 4 Begleitheizungs-Anschlusskästen, Anschluss an abisolierten Leitern




Die Vorteile von Klemmen mit Anzug auf abisolierten Leitern

- Sichtbarmachung der Verbindung
- Keine Überprüfung des ohmschen Widerstands der Verbindung, um die korrekte Ausführung zu testen.
 - Verwendbar für alle Arten von Heizkabeln
 - Jede Klemme kann aufgrund der Verwendung von quadratischen Unterlegscheiben zwei Leiter aufnehmen.

2-Wege-in-Reihe-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel





Anwendungen

Dieser Kasten ermöglicht die End-zu-End-Verbindung eines Rund- oder Flachheizkabels mit einem runden Stromkabel vor Ort und mit guter Schutzart (IP66). Es ist auch möglich, zwei Rundkabel oder zwei Flachkabel miteinander zu verbinden. Der interne Anschlussklemmenblock ist aus Keramik.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 66 schwarz, Gesamtlänge 93mm. Gute UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP66

Montage:

- Wandmontage: Durch 2 seitliche Laschen für Schrauben mit Ø 4mm, 35mm Abstand.
- Auf Rohr: Mit einem Nylon-Kabelbinder. Der untere Teil ist konkav, um die Montage zu erleichtern, und die länglichen Löcher der Laschen erleichtern den Durchgang und den Halt eines Kabelbinders.

Klemmenblock:

- Hochtemperatur-Keramik mit Schraubklemmen mit unverlierbaren, Vierkant-Zahnscheiben zur Aufnahme von blanken Leitern
- 3 Leiter, von 1 bis 2,5mm²
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V

Kabelklemmen: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen

- Grenzmaße der Rundkabel: 6 bis 12,2mm
- Grenzmaße der Flachkabel: von 8,7 x 3,5 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogseite zu 6YTP Kabelverschraubungen.

Einfache Montage: Es ist möglich, den Keramikklemmenblock aus dem Körper zu schieben, um die Kabel außerhalb des Körpers anzuschließen.

Haupt-Teilnummern

Teilnummer	Dichtungen auf Seite A*	Dichtungen auf Seite B*
Y240RF	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y240MW	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y240SS	Satz Silikon-Dichtungen für Rundkabel max. Ø 8, 12 und 14mm	Satz Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm
Y240XX	Satz NBR-Dichtungen für Rundkabel max. Ø 8, 12 und 14mm	Satz NBR Dichtung für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm


Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden Wegen ständigen Produktverbesserungen

0


Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



Montageschritte der Kabel


(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

2-Wege-in-Reihe-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel







* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

3-Wege-T-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel





Anwendungen

Dieser Kasten ermöglicht es, ein rundes oder flaches Heizkabel mit gutem Schutz (IP66) Ende-zu-Ende vor Ort mit einem runden Stromkabel zu verbinden und gleichzeitig die Fortsetzung der Stromleitung zu gewährleisten. Ein Beispiel für diese Art des Anschlusses ist die Versorgung von beheizten Tränken in Ställen oder Zuchtanlagen. Der interne Anschlussklemmblock ist aus Keramik.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 66 schwarz, 98mm x 98 mm x34mm. Gute UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP66.

Montage:

- Wandmontage: durch 2 seitliche Laschen für Schrauben mit Ø 4mm, Abstand 60mm.
- Rohrmontage: Durch einen Nylonkabelbinder. Die länglichen Löcher der Laschen ermöglichen den Durchgang und das Halten eines Kabelbinders.

Klemmenblock:

- Hochtemperatur-Keramik mit Schraub- und Sattelklemmen für 0,5mm² bis 2,5mm² Leiter
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V

Kabelklemmen: mit M24-Kabelverschraubungen, mit Silikon-Dichtungen

- Max. Durchmesser des Rundkabels: 12.2mm auf B und C Ausgang
- Grenzmaße der Flachkabel am A-Ausgang: von 8,7 x 3,5 bis 14,2 x 9,2mm.

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten für Rund- und Flachkabel finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Für Kabel mit größeren Abmessungen oder zu starre Kabel, die nicht in diesem Modell montiert werden können, siehe die Anschlusskästen der Serien Y26 und Y27.


Einfache Montage: Es ist möglich, den Keramikklemmenblock aus dem Körper zu schieben, um die Kabel außerhalb des Gehäuses anzuschließen.

Haupt-Teilnummern

Teilnummern	Dichtungen auf Seite A*	Dichtungen auf Seite B*	Dichtungen auf Seite C*
Y250FPP	Silikon-Dichtung für Flachkabel	Silikon-Dichtung für Rundkabel	Silikon-Dichtung für Rundkabel
	max. 13x6mm	max. Ø 12.2mm	max. Ø 12.2mm
Y250NKK	NBR-Dichtung für Flachkabel	NBR-Dichtung für Rundkabel	NBR-Dichtung für Rundkabel
	max. 13x6mm	max. Ø 12.2mm	max. Ø 12.2mm
Y250SPP	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel	Silikon-Dichtung für Rundkabel	Silikon-Dichtung für Rundkabel
	max. 9,5x6; 11x3,5;13x6 und 14,2x9,2mm	max. Ø 12.2mm	max. Ø 12.2mm
Y250XKK	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max.	NBR-Dichtung für Rundkabel	NBR-Dichtung für Rundkabel
	9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	max. Ø 12.2mm	max. Ø 12.2mm


^{*} Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



Schritte der Kabel-Montage

(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


- 1 : Führen Sie die beiden Stromkabel durch die Kabelverschraubungsmuttern B und C, deren Dichtung und den Klemmenblockkörper. Entfernen Sie die äußere Ummantelung und abisolieren Sie die Leiter entsprechend den erforderlichen Maßen.

* 6YTTL04

- 2 : Ziehen Sie den Außenmantel des Heizkabels auf die gewünschte Länge ab.
- * Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

3-Wege-T-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel







- 3: Verdrehen Sie das Metallgeflecht so, dass ein runder Leiter entsteht.
- 4 : Ziehen Sie den Isolierschlauch um das Heizteil auf die gewünschte Länge ab.






- 5 : Schneiden Sie das Heizteil zwischen den beiden Busdrähten des Heizkabels auf die gewünschte Länge.
- 6 : Abisolieren Sie die beiden Busdrähte auf die gewünschte Länge.





- 7 : Schneiden Sie ggf. die abisolierten Busdrähte auf die Länge.
- 8 : Führen Sie den abisolierten Teil des Heizkabels in die Klemmen ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,2 N.m.
- * Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.





9 : Führen Sie den abisolierten Teil der Stromversorgungsleiter in die Klemmen ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. 2 Leiter in jeder Klemme, auf jeder Seite des Sattels. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,2 N.m. 10 : Schrauben Sie die Muttern der Kabelverschraubung auf den Körper, ohne die Kabel zu drehen. Maximales Anzugsdrehmoment 3 N.m.





3-Parallelwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne **Thermostat**











Beispiel für die Befestigung an der Rohroberfläche mit Beispiel für die Montage auf einem Rohr mit einer Nylonkabelbindern abgesetzten Edelstahl-Halterung 6YTQT





Cat12-3-4-10 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

3-Parallelwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat



Anwendungen

Dieser Kasten ermöglicht es, mit einem guten IP65-Schutz, 2 runde oder flache Heizkabel an ein rundes Stromkabel anzuschließen oder gleichzeitig die Fortsetzung der Stromleitung zu gewährleisten.

Er kann auf einer ebenen Fläche oder an einem Rohr montiert werden.

Die Klemmenpositionen sind leicht zugänglich, die Verdrahtung ist einfach, auch für geflochtene Heizkabel. Kompatibel mit allen Typen von flexiblen Heizdrähten, rund oder flach.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 66 schwarz, 90mm x 67mm x 36mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP65

Montage: 2 abnehmbare Wandmontage-Halterungen, Lochabstand 96mm. Rohrmontage mit Kabelbinder auch möglich, durch Verwendung der 2 Ringe an der Seite des Kastens.

Klemmen:

- Schraubklemmen mit unverlierbaren Vierkant-Zahnscheiben zur Aufnahme von starren oder flexiblen Leitern.
- Das mechanische Festziehen des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

Dieser patentierte Sattel gewährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5mm²
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V

Kabelabgang: mit M24 Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen (Silikon ist auf Anfrage erhältlich).

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 mm je nach den installierten Dichtungen.
- Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten für Rund- und Flachkabel finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Sicherheitsdichtung: Lieferung mit 5 roten Kunststoffbindern zur Verwendung in den Dichtungslöchern

Einfache Montage: Die Montage erfolgt mit vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die Montage an der Wand oder am Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen.

Zubehör: Edelstahl-Halterung für die Montage abseits des Rohres, siehe Zubehör Seite 6YTQT. **Optionen:** Modell für 3 Heizdrähte ohne Stromkabel und Modell für 1 Heizdraht und 2 Stromkabel.

Fragen Sie uns nach Teilnummern für vereinfachte Modelle mit nur einer Größe der Kabelverschraubungsdichtung für Rund- und Flachkabel, kundenspezifischem Etikett und spezifischem Zubehör-Satz für Rohrmontage (OEM-Versionen).

Haupt-Teilnummern

Teilnummern	Dichtungen auf Seite A*	Dichtungen auf Seite B*	Dichtungen auf Seite C*
Y260PFF	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y260KNN0000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y260PSS0000000S0	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm
Y260KXX0000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm


Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-4-11




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel

(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)




Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-4-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

3-Parallelwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne **Thermostat**






Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Kontaktiere Uns Cat12-3-4-13 www.ultimheat.com

3-Parallelwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne **Thermostat**



Montageschritte für Rundkabel





1 : Entfernen Sie die äußere Isolierung des Rundkabels wie im Bild gezeigt. Eventuell Kabelschuhe quetschen. Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie die Dichtung mit dem passenden Durchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.

2 : Führen Sie den Nullleiter, den Netzleiter und den Erdleiter in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,2 N.m.




3 : Ziehen Sie die Sattelschraube an. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m. 4 : Schieben Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung



und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Drehmoment 3 N.m.

3-Wege-T-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel





3-Wege-T-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel



Anwendungen

Dieser Kasten wird verwendet, um **ein Stromkabel mit zwei Heizkabeln** zu verbinden, oder um die Fortsetzung eines Stromkabels zwischen mehreren Kästen zu gewährleisten und ein einzelnes Heizkabel an jedem Kasten anzuschließen. Er kann auf einer ebenen Fläche oder an einem Rohr montiert werden.

Die Klemmenblöcke sind leicht zugänglich und der Anschluss ist einfach, auch für selbst-regulierende Flachkabel mit metallischem Schutzgeflecht.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 6 schwarz, 96mm x 67mm x 36mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP65.

Montage: 2 abnehmbare Wandmontage-Halterungen, Lochabstand 96mm. Rohrmontage mit Kabelbinder auch möglich, mit 2 kleinen Metalllaschen auf der Rückseite verschraubt.

<u>Hinweis:</u> Wenn Sie das Gehäuse um 90° in Bezug auf das Rohr drehen möchten, verwenden Sie das Modell Y28 mit drei Ausgängen.

Klemmen:

- Schraubklemmen mit unverlierbaren Vierkant-Zahnscheiben zur Aufnahme von mehrdrähtigen oder starren Leitern
- Die mechanische Befestigung des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

Dieser patentierte Sattel gewährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5 mm²
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V.

Kabelabgang: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen (Silikon ist auf Anfrage erhältlich).

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 mm je nach den installierten Dichtungen.
- Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten für Rund- und Flachkabel finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Dichtigkeit: Das Gehäuse kann 1 oder 2 Dichtungen aufnehmen (Lieferung mit 5 roten Dichtungen)

Dichtung: Lieferung mit 5 roten Kunststoffbändern zur Verwendung in den Dichtungslöchern

Einfache Montage: Die Montage erfolgt mit vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die Montage an der Wand oder am Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen.

Zubehör: Halterung aus Edelstahl für die Abstandsmontage an Rohren mit einer Dämmstärke von bis zu 50 mm. Kann an den beiden M4-Gewinden auf der Rückseite angeschraubt werden. Siehe 6YTQT in der Sektion Zubehör.

Optionen:

- Modell für 3 Heizdkabel ohne Stromkabel
- Modell für 1 Heizkabel und 2 Stromkabel.

Fragen Sie uns nach Teilnummern für vereinfachte Modelle mit nur einer Größe der Kabelverschraubungsdichtung für Rund- und Flachkabel, kundenspezifischem Etikett und spezifischem Zubehör-Satz für Rohrmontage (OEM-Versionen).

Haupt-Teilnummern

(Diese Modelle enthalten 2 kleine Metalllaschen für die Montage an der Rohroberfläche*)

Teilnummern	Dichtungen auf Seite A**	Dichtungen auf Seite B**	Dichtungen auf Seite C**
Y270PFF0000000S0	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y270KNN0000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y270PSS0000000S0	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm
Y270KXX0000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm


^{*} Modelle ohne die 2 kleinen Laschen, in der Teilnummer 0S0 durch 000 ersetzen.

Cat12-3-4-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

^{**} Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.


0

Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel

(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)




* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

3-Wege-T-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.




Schließen Sie alle anderen Kabel an und schließen Sie den Deckel.

Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-4-18 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Montageschritte für Rundkabel




und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung



- 1 : Entfernen Sie die äußere Isolierung des Rundkabels wie im Bild
- gezeigt. Eventuell Kabelschuhe quetschen. Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie die Dichtung mit dem passenden Durchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.
- 2 : Führen Sie Nullleiter, Netzleiter und Erdleiter in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,2 N.m.







4 : Schieben Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Drehmoment 3N.m.


Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

4-Kreuzwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



67mm

Anwendungen

Dieser Kasten wird verwendet, um ein Stromkabel mit 3 Heizkabeln zu verbinden, oder um die Fortsetzung eines Stromkabels zwischen mehreren Kästen zu gewährleisten und ein einzelnes Heizkabel an jedem Kasten anzuschließen. Er kann auf einer ebenen Fläche oder an einem Rohr montiert werden.

Die Klemmenblöcke sind leicht zugänglich und der Anschluss ist einfach, auch für selbst-regulierende Flachkabel mit metallischem Schutzgeflecht.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 6 schwarz, 96mm x 67mm x 36mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP65.

Montage: 2 abnehmbare Wandmontage-Halterungen, Lochabstand 96mm. Rohrmontage mit Kabelbinder auch möglich, mit 2 kleinen Metalllaschen auf der Rückseite verschraubt.

Klemmen:

- Schraubklemmen mit unverlierbaren Vierkant-Zahnscheiben zur Aufnahme von mehrdrähtigen oder starren Leitern.
- Die mechanische Befestigung des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

Dieser patentierte Sattel gewährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5mm².
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V.

Kabelabgang: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen (Silikon ist auf Anfrage erhältlich).

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 mm je nach den installierten Dichtungen.
- Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten für Rund- und Flachkabel finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Dichtigkeit: Das Gehäuse kann 1 oder 2 Dichtungen aufnehmen (Lieferung mit 5 roten Dichtungen).

Dichtung: Lieferung mit 5 roten Kunststoffbändern zur Verwendung in den Dichtungslöchern.

Einfache Montage: Die Montage erfolgt mit vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die

Montage an der Wand oder am Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen.

Zubehör: Halterung aus Edelstahl für die Offset-Montage an Rohren mit einer Dämmstärke von bis zu 50 mm. Kann an den beiden M4-Gewinden auf der Rückseite angeschraubt werden. Siehe Typen 6YTP in der Sektion Zubehör. Optionen:

- Version für 4 Heizkabel ohne Stromkabel.
- Version für 2 Heizkabel und 2 Stromkabel.
- Ausführung mit 3 Kabelverschraubungen, für 2 Heizkabel und 1 Stromkabel (entspricht Modell Y70, um 90° zur Rohrleitung gedreht).

Fragen Sie uns nach Teilnummern der vereinfachten Modelle mit nur einer Größe der Kabelverschraubungsdichtung für Rund- und Flachkabel, kundenspezifischem Etikett und spezifischem Zubehör-Satz für Rohrmontage (OEM-Versionen).

Haupt-Teilnummern

(Diese Modelle enthalten 2 kleine Metalllaschen für die Rohroberflächenmontage *)

Teilnummern	Dichtungen auf Seite A**	Dichtungen auf Seite B**	Dichtungen auf Seite C**	Dichtungen auf Seite D**
Y280PFFF000000S0	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	<mark>Silikon</mark> -Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y280KNNN000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm
Y280PSSS000000S0	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm
Y280KXXX000000S0	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12.2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm

Modelle ohne die 2 kleinen Laschen, in der Teilnummer 0S0 durch 000 ersetzen.


- Y280SS (Enthält 1 Satz Dichtungen für Rundkabel, 3 Sätze Dichtungen für Flachkabels und 2 kleine Metalllaschen für Rohroberflächenmontage).

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Kontaktiere Uns Cat12-3-4-21 www.ultimheat.com

^e Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

0


Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



0

Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel

(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)




* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

4-Kreuzwege-Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, ohne Thermostat, für traditionelle oder selbst-regulierende Kabel

0

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Montageschritte für Rundkabel





1 : Entfernen Sie die äußere Isolierung des Rundkabels wie im Bild gezeigt. Eventuell Kabelschuhe quetschen.

Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie die Dichtung mit dem passenden Durchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.

2: Führen Sie Nullleiter, Netzleiter und Erdleiter in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,2 N.m.






3 : Ziehen Sie die Sattelschraube an. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.

4 : Schieben Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Drehmoment 3 N.m.

Cat12-3-4-24 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß für Begleitheizungskabel, für 2 traditionelle oder selbst-regulierende Kabel, 1 Stromkabel und 1 Temperatursensorkabel



Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß für Begleitheizungskabel, für 2 traditionelle oder selbst-regulierende Kabel, 1 Stromkabel und 1 Temperatursensorkabel



Anwendungen

Dieser Kasten ermöglicht den Anschluss eines Stromkabels an 2 Heizkabel. Er ermöglicht auch den Anschluss der Leiter des Temperatursensorkabels. Die Montage auf einem zylindrischen Fuß ermöglicht eine einfache Durchdringung der Wärmedämmung der Rohrleitung und ihres Schutzmantels durch ein einfaches Loch mit Ø 50 mm. Der Fuß kann somit gleichzeitig mit dem Temperatursensor und den Heizkabeln platziert werden und bleibt während der Installation der Isolierung und des Schutzmantels in Bereitschaft. Der Anschlusskasten kann dann montiert werden, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, und die Kabel können zu diesem Zeitpunkt angeschlossen werden.

Die Klemmenblöcke sind leicht zugänglich und der Anschluss ist einfach, auch für selbst-regulierende Flachkabel mit metallischem Schutzgeflecht.

Cat12-3-4-26 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 6 schwarz, 160mm x 100mm x 60mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Exzellente UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP66, IP69K (Widersteht Heißdruck-Heißwasser-wäsche). Schlagfestigkeit: IK10 (höchste), außer Kabelverschraubungen und Stecker.

Montage: Sie erfolgt durch einen Mittelfuß aus temperaturbeständigem PPS, der mit zwei Nylonkabelbindern oder zwei Metallschlauchschellen an der Rohrleitung befestigt wird. Der Abstand zwischen dem Gehäuse und der Rohrleitung beträgt 110 bis 120mm (variiert je nach Rohr-Ø).

Klemmenblock: Alle Klemmen sind mit Schrauben und vibrationsfesten Vierkantscheiben versehen, die das Klemmen an allen Leitertypen, ob flexibel oder starr, ermöglichen. Die Verbindungsbrücken zwischen den Klemmen sind vorverdrahtet und unsichtbar.

- Zulässige Querschnitte: 1mm² bis 2,5mm² an den Anschlussklemmen der Stromkabel und der Heizkabel; 0,5mm² bis 1,5mm² an den Klemmen für den Temperatursensor.

- Maximal zulässiger Strom: 16A 250V

Eingang der Spannungsversorgung:

3 mögliche Lösungen

- 1 / Durch M24-Kabelverschraubungen, mit NBR 70 Shore Dichtung (Silikon ist auf Anfrage möglich).

Maximaler Kabel-Ø: 6, 8 oder 12,2 mm je nach installierter Dichtung. (Wird mit einem Satz von 3 Dichtungen geliefert, die die verschiedenen Durchmesserbereiche abdecken).

- 2 / Mit wasserdichtem 5-Wege-Anschluss (3 Wege für die Stromversorgungsleiter und 2 Wege für den Temperatursensor)

- 3 / Durch M25-Kabelverschraubung (auf Anfrage erhältlich).

Eingang des Temperatursensorkabels, das vom Temperaturregelsystem kommt:

2 mögliche Lösungen

- Über den 5-poligen Anschluss (siehe oben).
- Über die M12-Kabelverschraubung.

Abgang der Heizkabel: Über den Mittelfuß, mit Silikon-Dichtungen

- Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm

(Wird mit einem Satz von 3 Anschlüssen geliefert, die die verschiedenen Abmessungen abdecken).

Weitere Informationen zu verschiedenen Dichtungen finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTPP-Rohrmontagefüßen.

Ausgang des Temperatursensorleiters:

- Zwei mögliche Lösungen
- 1 / Durch den Mittelfuß, der einen Durchgang für Kabel von 2,8 bis 3mm hat, übliche Größe für NTC, PT100 und Thermo-Elemente.
- 2 / Durch eine M12-Kabelverschraubung

Dichtigkeit: Der Kasten kann ein oder zwei Siegel erhalten (Kommt mit 5 roten Siegeln)

Einfache Montage: Die Montage erfolgt bei geöffnetem Deckel, mit weitem Zugang.


Kompatibilität: Auf der Rückseite des Kastens befinden sich M4-Gewindeeinsätze für die Montage von mechanischen Thermostaten der Serien Y0D8, Y0D9, Y0A8, Y0A9, Y0D9 (siehe andere Seiten dieses Katalogs), die eine Messung der Umgebungstemperatur oder der Oberflächentemperatur des Rohrs ermöglichen.

Standardausführung: Ersatz des Anschlussblocks durch eine DIN-Schiene für kundenseitige Anschlussblöcke. **Optionen:**

- Zusätzliches M20x1,5-Gewinde für den Einbau eines Frostschutz-Scheibenthermostats oder eines UmgebungstemperaturSensoren.
- Leerkasten ohne Klemmenblock und ohne DIN-Schienen
- Kasten ohne Bohrung oder Kabelverschraubung oder Fußgewinde.

Fragen Sie uns nach Teilenummern von vereinfachten Modellen mit nur einer Abmessung der Kabelverschraubung für Runddraht und Flachdraht und kundenspezifischer Beschriftung (OEM-Versionen).

Schraubenschlüssel für die Fußmontage (separat zu bestellen)



Wegen ständigen Produktverbesserungen

Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß für Begleitheizungskabel, für 2 traditionelle oder selbst-regulierende Kabel, 1 Stromkabel und 1 Temperatursensorkabel


Hauptreferenzen (1" Fuß enthalten)

Referenzen					Bein-	Bein-
Integrierter Anschlussblock	DIN-Schiene	M24-Kabelver- schraubung	M12-Kabelver- schraubung	5-Wege- Anschluss	Dichtung mit Temperatur- sensor- Übergang*	Dichtung ohne Temperatur- sensor- Übergang*
Y29CGYS300P6930	Y29CGYS300P6DN0	1	0	0	1	0
Y29CGYS316P6930	Y29CGYS316P6DN0	1	1	0	1	0
Y29EGYS326P6930	Y29EGYS326P6DN0	1	2	0	1	0
Y29DC6S300P6930	Y29DC6S300P6DN0	0	0	1	1	0
Y29DC6S316P6930	Y29DC6S316P6DN0	0	1	1	1	0
Y29CGYT300P6930	Y29CGYT300P6DN0	1	0	0	0	1
Y29CGYT316P6930	Y29CGYT316P6DN0	1	1	0	0	1
Y29EGYT326P6930	Y29EGYT326P6DN0	1	2	0	0	1
Y29DC6T300P6930	Y29DC6T300P6DN0	0	0	1	0	1
Y29DC6T316P6930	Y29DC6T316P6DN0	0	1	1	0	1


^{*} Lieferung mit einer Satz von 3 Dichtungen, die die Hauptabmessungen von flachen Heizkabeln abdecken, und einem Kabeldurchgangsstecker, wenn Sie ein einzelnes Heizkabel verwenden.

Abisoliermaße von Heizkabeln*

(Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Technischen Einführung) *: Diese Maße können sich bei Modellen mit DIN-Schiene und kundenseitigem Anschlussblock ändern.



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel



Kontaktiere Uns

die gewünschte Länge ab und entfernen Sie sie.

5: Schneiden Sie die Heizzone zwischen den beiden Busdrähten auf


Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

6 : Ziehen Sie den Halbleiterkunststoff, der an den Enden der

Busleitung verbleibt, auf die gewünschte Länge ab.







7: Schneiden Sie die abisolierten Busdrähte und das Erdungskabel auf die gewünschte Länge zu.

8: Setzen Sie den Fuß auf die Heizkabel und auf das Temperatursensorkabel, führen Sie sie oben heraus und schieben Sie dann die Dichtung über die Kabel. Der äußere Isoliermantel muss über die Dichtung hinausragen.



9: Füllen Sie die Öffnung der Silikonmuffe mit Silikonharz (RTV).

10: Füllen Sie die Öffnung der Silikonmanschette mit Silikonharz (RTV). Schieben Sie die Manschette über die Leiter der Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.

Diese Manschetten können auch durch einen Schrumpfschlauch ersetzt werden.





11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage muss diese kleine, halbkreisförmige Feder entfernt werden).

12 : Legen Sie die Dichtung in die obere Aussparung des Fußes, dann den Kasten darüber. Richten Sie den Kasten entsprechend der gewünschten Position aus, setzen Sie dann die Zahnmutter auf und ziehen Sie sie fest, bis sie festsitzt.




13: Schließen Sie die Leiter und den Temperatursensor gemäß dem Verdrahtungsplan an. Schließen Sie das Stromkabel an. Schließen Sie den Regelkasten.

Cat12-3-4-30 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß für Begleitheizungskabel, für 2 traditionelle oder selbst-regulierende Kabel, 1 Stromkabel und 1 Temperatursensorkabel

Abisoliermaße des Stromkabels

(Diese Maße können sich bei Modellen mit DIN-Schiene und kundenseitigem Anschlussblock ändern)



Montage von Rundkabeln (Typen mit M24-Kabelverschraubung)



1 : Entfernen Sie die äußere Isolierung des Rundkabels wie im Bild gezeigt. Eventuell Kabelschuhe quetschen.

Führen Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie die Dichtung mit dem passenden Durchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.

2 : Legen Sie den Neutral- und den Leitungsdraht in die Schraubklemmen und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.



3: Führen Sie das Erdungskabel in die Erdungsklemme ein und ziehen Sie die Schraube fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m





4 : Führen Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung ein und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Drehmoment 6 N.m.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-4-31

Anschlusskasten mit Rohrmontagefuß für Begleitheizungskabel, für 2 traditionelle oder selbst-regulierende Kabel, 1 Stromkabel und 1 Temperatursensorkabel

Die 2 Arten der Verkabelung des TemperaturSensoren an das Rohr





Durch die Fußdichtung:

Das Temperatursensorkabel vom Regelsystem kommt durch die M12-Kabelverschraubung (A), und wird an den Klemmenblock angeschlossen. Anschließend wird es durch die Fußdichtung zurück in die Rohrleitung geführt. Eine Variante besteht darin, es durch die M24-Kabelverschraubung oder durch den 5-Wege-Anschluss ankommen zu lassen. Das Temperatursensorkabel kann 2-adrig sein (NTC, Pt100 2-Leiter oder Thermo-Element) und wird dann an die Klemmen 10 und 11 angeschlossen, oder 3-adrig (Pt100 3-Leiter) und wird dann an die Klemmen 10, 11 und 12 angeschlossen.

Durch unabhängige M12-Kabelverschraubung:

Das Temperatursensorkabel vom Regelsystem kommt durch die M12-Kabelverschraubung (A), und wird an den Klemmenblock angeschlossen. Anschließend wird es durch eine zweite M12-Kabelverschraubung (B) zurück in die Rohrleitung geführt. Eine Variante besteht darin, es durch die M24-Kabelverschraubung oder durch den 5-Wege-Anschluss ankommen zu lassen. Das Temperatursensorkabel kann 2-adrig sein (NTC, Pt100 2-Leiter oder Thermo-Element) und wird dann an die Klemmen 10 und 11 angeschlossen, oder 3-adrig (Pt100 3-Leiter) und wird dann an die Klemmen 10, 11 und 12 angeschlossen.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Sektion 5 Anschlusskästen für Begleitheizungskabel mit Isolations-Schneidklemmen für selbst-regulierende Kabel. Anschlüsse in industriellen Umgebungen, jedoch nicht in gefährlichen Umgebungen. Für gefährliche Umgebungen siehe **Katalog 4**



Die unübertroffenen Vorteile von Ultimheat Anschlusskästen mit Isolations-Schneidklemmen für selbst-regulierende Heizkabel

(Kompatibel zu selbst-regulierenden Kabeln mit Polypropylen- oder Silikon-Halbleiterkern, Silikonhalbleiter- oder fluorierten Adern)

Cat12-3-5-2 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Zubehör für Begleitheizung




Isolations-Schneidklemmen

4 technische Verbesserungen



1: Vibrationshemmend und resistent gegen thermische Schwankungen der Schrauben nach dem Anziehen.



2: Doppelte Meißel, die den Kontaktwiderstand mit elektrischen Leitern reduzieren und Heißstellen eliminieren.



3: Die Feder zum Öffnen der Klemmen erleichtert das Einführen und ermöglicht das Auswechseln der Heizkabel.



4: Unverlierbare Schrauben: sie fallen beim Anschließen nicht herunter

Anschluss an "kalten" Leitern 5 technische Verbesserungen









4



1: Vibrationshemmende Blockierung der Klemmenblock-Schrauben, resistent gegen thermische Schwankungen. 2: Die Klemmen können flexible, mehrdrähtige oder starre Leiter von 0,75 bis 4 mm², abisoliert oder nicht, aufnehmen und kompensieren Schwankungen in der Isolationsdicke automatisch, wenn diese schleichend auftreten.

3: Großes Einführloch mit Führungsrampen. <u>Keine verwinkelte</u> <u>Schaltung für diese</u> <u>Leiter erforderlich.</u> 4: Eindeutig gekennzeichnete Erdungsklemme mit Kerbscheibe zur Sicherung gegen Lösen. 5: Unverlierbare Schrauben: sie fallen beim Anschließen nicht herunter

wwegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-5-3

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Installation 3 technische Verbesserungen



1: Zwei integrierte Laschen für die Montage an einer ebenen Wand.



2: Zwei abnehmbare PA66-Kunststofflaschen zum Aufsetzen auf Rohre, mit einem Abstand von 10 mm zum Rohr. Ideal und wirtschaftlich für Anwendungen mit geringer Dämmstärke und RohrTemperaturn unter 100°C. Die Befestigung an Metall- oder PVC-Rohren kann mit Nylonbändern oder Metallschellen erfolgen (Diese Laschen sind im Lieferumfang enthalten).



3: Eine Halterung aus Edelstahl für die Abstandsmontage an Rohrleitungen, mit der sich der Kasten nach der Installation der Isolierung und des Schutzes arretieren lässt. Sie erlaubt eine Dämmstärke von 50 mm und kann an heißen Rohren verwendet werden. Befestigung an Metall- oder PVC-Rohrleitungen mit Nylonband oder Metallschelle (Füße sind als Zubehör erhältlich).

Abdeckungen 4 technische Verbesserungen



1: Vier <u>unverlierbare</u> Schrauben aus Edelstahl, die auf Metalleinsätzen befestigt werden. <u>Kein Eindrehen in</u> <u>den Kunststoff, keine</u> zerbrechlichen Scharniere.



2: Genietetes Kennzeichnungs-schild, eloxiertes Aluminium, Laserdruck, wetterfest und manipulationssicher.



3: Zwei diagonal angeordnete Ringe für Sicherheitsverschlüsse. Diese Ringe können auch zum Anbringen der vorgeschriebenen Etiketten verwendet werden.



4: Eingravierte Skala in cm, mit mechanischem Anschlag bei 0 cm, um die Messung der Abisolierlänge zu erleichtern.

Zubehör für Begleitheizung



Kabelverschraubungen 5 technische Verbesserungen







2: Dank zweier
Federn hält der
Verschlusssattel für
Rund- oder Flachkabel
die Erdung des
Metallgeflechts auch
bei einer Verformung
des Kabels aufrecht
(Patentiert).



3: Dieser Verschlusssattel sorgt für ein kraftvolles Anziehen des Kabels, das unabhängig vom Anzugsdrehmoment der Verschraubungsmutter ist, so dass ein Abreißen vermieden wird.



4: Unverlierbare Sattelschrauben.



5: Eine ganze Reihe von Dichtungen aus 70 shore Silikon und 70 shore NBR ermöglicht es, alle Maße von Rundoder Flachkabeln abzudecken.


Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-5-5



2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-Schneidklemmen, für selbst-regulierende Kabel, für industrielle Nicht-Gefahrenzonen





Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-5-7

Beispiel für die Abstandsmontage am Rohr mit der

Anwendungen

Dieser Kasten dient zum Anschluss eines Stromkabels an ein selbst-regulierendes Kabel oder zum Anschluss von zwei selbst-regulierenden Kabeln aneinander.

Er kann flach auf einer Oberfläche oder auf einem Rohr montiert werden, auch mit einer Isolierung von bis zu 50 mm Dicke. Er ist so konstruiert, dass er auf der Rohrhalterung einrastet.

Die Klemmenblöcke sind leicht zugänglich und der Anschluss ist sehr einfach, insbesondere bei flachen selbstregulierenden Kabeln mit metallischem Schutzgeflecht.

Hauptmerkmale

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid 66 schwarz, 100mm x 45mm x 41mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Hervorragende UV-Beständigkeit. Dieses Material ist nicht entflammbar (UL94V0) und bietet den besten Grad an Glühdraht-Temperaturbeständigkeit (GWFI 960).

Wasserdichtigkeit: IP67 und IP69K (Hochdruck-Heißwasserreinigung) Schlagfestigkeit: Die höchste, IK10 (außer Kabelverschraubung).

Montage:

- Wandmontage: 2 abnehmbare Wandmontage-Laschen ermöglichen die Montage auf einer ebenen Fläche. Abstand der Bohrungen 70 x 55mm.
- Rohrmontage mit 10mm Abstand: Zwei serienmäßig mitgelieferte einrastende Kunststofffüße ermöglichen die Befestigung an einem Rohr mit einer Nylonschlauchschelle.
- <u>- Rohrbefestigung mit 50mm Abstand:</u> eine einrastende Metallhalterung aus Edelstahl ermöglicht die Installation einer thermischen Isolierung und deren Schutz, bevor der Kasten darauf einrastet und die elektrischen Anschlüsse (als Zubehör erhältlich, siehe Katalogseite über 6YTQT-Teile) hergestellt werden.

Klemmen:

- Die für die selbst-regulierenden Heizleiter vorgesehenen Klemmen durchschneiden die Isolierschichten mit einer doppelten Meißelklinge und halten den Kontaktdruck mit Hilfe einer elastischen Klinge (patentiert).
- Diese Klemmen sind für die Aufnahme von selbst-regulierenden Heizkabeln mit einem Abstand zwischen den Busdrähten zwischen 2 mm und 10 mm ausgel
- Diese Klemmen können eventuell auch für herkömmliche Leiter von Stromkabeln verwendet werden.
- Die Klemmen für die Leiter der Stromkabel werden mit einer herkömmlichen Druckschraube geklemmt. Wir empfehlen sie für diese Art von Leitern, die oft flexibel sind und viele Drähte mit kleinem Durchmesser haben, die von den Messern der Schneidklemmen beschädigt werden können.
- Alle Klemmen sind gegen Lockerung durch Vibration oder Temperaturschock geschützt.
- Das mechanische Festziehen des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

rährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5mm²
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V.

Kabelabgang: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen.

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 mm je nach den eingebauten Dichtungen. Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten bei Rund- und Flachkabeln finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Dichtigkeit: Der Kasten kann eine oder zwei Dichtungen aufnehmen (Lieferung mit 5 roten Dichtungen).

s- <u>E</u>

Dichtung: wird mit 5 roten Kunststoffbändern zur Verwendung in den Dichtungslöchern geliefert. **Einfache Montage:** Die Montage erfolgt bei vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die Montage an der Wand oder am Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen. **Zubehör:** Halterung aus Edelstahl für die Abstandsmontage an Rohren mit einer Dämmstärke von bis zu 50 mm. Zum

Einrasten auf den Anschlusskasten ohne Schrauben. Siehe Zubehörseiten für 6YTQT-Modelle.

Optionen:

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung

Zeichnungen und Beschreibungen

gezeigten

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier

Fragen Sie uns nach Teilnummern für vereinfachte Modelle mit nur einer Größe der Kabelverschraubung für Rundund Flachkabel, kundenspezifischem Etikett und spezifischem Zubehör-Satz für die Rohrmontage (OEM-Versionen).

Hauptreferenzen*

Ein selbst-regulierendes Kabel an ein Stromkabel (Y501).


Teilnummern	Lochmaß der Dichtung der Kabelverschraubung auf Seite A	Lochmaß der Dichtung der Kabelverschraubung auf Seite B
Y501S2S500001	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12 mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel von 11 x 4 bis 13 x 6mm
Y501N2N500001	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12 mm	NBR-Dichtung für Flachkabel von 11 x 4 bis 13 x 6mm
Y501S7S800001	Satz 3 Silikon-Dichtungen für Rundkabel max. Ø 8, 12 mm	Satz 4 Silikon-Dichtungen für Flachkabel, von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm; von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm; von 11 x 4 bis 13 x 6mm; von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2mm
Y501N7N800001	Satz 3 NBR-Dichtungen für Rundkabel max. Ø 8, 12 mm	Satz 4 NBR-Dichtungen für Flachkabel, von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm; von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm; von 11 x 4 bis 13 x 6mm; von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2mm

Zwei selbst-regulierende Kabel aneinandergereiht (Y502)


Teilnummern	Lochmaß der Dichtung der Kabelverschraubung auf den Seiten A und B	
Y502S5S500001	Silikon-Dichtung für Flachkabel von 11 x 4 bis 13 x 6mm	
Y502N5N500001	NBR-Dichtung für Flachkabel von 11 x 4 bis 13 x 6mm	
Y502S8S800001	Satz 4 Silikon-Dichtungen für Flachkabel, von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm; von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm; von 11 x 4 bis 13 x 6 mm; von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm.	
Y502N8N800001	Satz 4 NBR-Dichtungen für Flachkabel, von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm; von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm; von 11 x 4 bis 13 x 6 mm; von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm.	

Enthält 2 Kunststofflaschen für die Wandmontage und 2 einrastende Kunststofffüße für eine 10 mm Abstandsmontage an der Rohroberfläche.

Abisoliermaße des geflochtenen selbst-regulierenden Kabels, und Abisoliermaße des Stromkabels (Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Technischen Einführung)



Modell mit einem Stromkabel und einem Heizkabel (Y501)



Modell mit zwei Heizkabeln (Y502)

Kontaktiere Uns


www.ultimheat.com

Cat12-3-5-9

^{*} Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

<u>a</u>

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.





- 7: Schrauben Sie den Sattel ab und entfernen Sie ihn ggf., dann führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung. Schieben Sie das Ende des selbst-regulierenden Kabels bis zum Anschlag in den Klemmenblock.
- 8: Ziehen Sie den Sattel auf dem Metallgeflecht fest. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 1,6 N.m.


Cat12-3-5-10 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

^{*} Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-Schneidklemmen, für selbst-regulierende Kabel, für industrielle Nicht-Gefahrenzonen







9: Ziehen Sie die Klemmschraube an, bis der elektrische Kontakt mit dem Leiter des Heizkabels hergestellt ist. Das Anzugsdrehmoment beträgt etwa 1,5 N.m. Dieses Anzugsdrehmoment kann je nach Dicke und Härte des Materials der thermoplastischen Halbleitermischung variieren. Ggf. ist der Durchgang mit einem Ohmmeter zu prüfen, indem der Widerstand zwischen den beiden Klemmen N und L gemessen wird.


10: Schieben Sie die Flachkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Max. Anzugsdrehmoment 3 N.m. Falls noch nicht geschehen, schließen Sie das andere Kabel an und schließen Sie den Deckel.


Montageschritte für Rundkabel





1: Entfernen Sie den Außenmantel auf 24 mm. Abisolieren Sie dann die Leiter auf 10 mm. Crimpen Sie schließlich die Kabelschuhe. Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie den passenden Durchmesser der Dichtung und schieben Sie diese ebenfalls auf das Kabel. 2: Führen Sie den Neutral- und den Leitungsdraht in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.






3: Führen Sie den Erdungsdraht unter die Vierkantscheibe der Erdungsklemme und ziehen Sie die Schraube fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.


4: Führen Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung ein und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Anzugsdrehmoment 3N.m.


und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-5-11


2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-Schneidklemmen, für selbst-regulierende Kabel, für industrielle Nicht-Gefahrenzonen







50mm Abstandsmontage für Rohre mit Wärmedämmung (optionales Zubehör 6YTQT)



Cat12-3-5-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-Schneidklemmen, für selbst-regulierende Kabel, für industrielle Nicht-Gefahrenzoner

<u>Q</u>



Anwendungen

Dieser Kasten wird zum Anschluss eines **Stromkabels an 3 selbst-regulierende Kabel** verwendet. Sie kann flach auf einer Oberfläche oder an einem Rohr montiert werden, auch mit einer Isolierung von bis zu 50 mm Dicke. Er ist so konzipiert, dass er auf der Rohrhalterung **einrastet**.

Die Klemmenblöcke sind leicht zugänglich und der Anschluss ist sehr einfach, insbesondere bei flachen selbstregulierenden Kabeln mit metallischem Schutzgeflecht.

Hauptmerkmale

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid 66 schwarz, 100mm x 95mm x 41mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Hervorragende UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP67 und IP69K (Hochdruck-Heißwasserreinigung) Schlagfestigkeit: Die höchste, IK10 (außer Kabelverschraubung). Montage:

- <u>Wandmontage</u>: 2 Wandmontage-Laschen ermöglichen die Montage auf einer ebenen Fläche. Lochabstand 80 x 110mm.
- Rohrmontage mit 10mm Abstand: Zwei serienmäßig mitgelieferte einrastende Kunststofffüße ermöglichen die Befestigung an einem Rohr mit einer Nylonschlauchschelle.
- Rohrmontage mit 50mm Abstand: eine einrastende Metallhalterung aus Edelstahl ermöglicht die Installation einer Wärmedämmung und deren Schutz, bevor der Kasten darauf einrastet und die elektrischen Anschlüsse (Erhältlich als Zubehör, siehe Katalogseite über 6YTQT-Teile) hergestellt werden.

Klemmen:

- Die für die selbst-regulierenden Heizleiter vorgesehenen Klemmen durchschneiden die Isolierschichten mit einer doppelten Meißelklinge und halten den Kontaktdruck durch eine elastische Klinge (patentiert).
- Diese Klemmen sind für die Aufnahme von selbst-regulierenden Heizkabeln mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 2mm bis 10mm ausgelegt.
- Diese Klemmen können eventuell auch für herkömmliche Leiter von Stromkabeln verwendet werden.
- Die Klemmen für die Leiter der Stromkabel werden mit herkömmlichen Druckschrauben geklemmt. Wir empfehlen sie für diese Art von Leitern, die oft flexibel sind und viele Adern mit kleinem Durchmesser haben, die von den Messern der Schneidklemmen beschädigt werden können.
- Alle Klemmen sind gegen Lockerung durch Vibration oder Temperaturschock geschützt.
- Das mechanische Festziehen des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

Dieser patentierte Sattel gewährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5mm².
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V.

Verdrahtung: Die Klemmen des Neutralleiters (N) sind intern durch eine Brücke verbunden, ebenso die Klemmen der Leitung (L).

Kabelabgang: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen.

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 oder 14 mm je nach eingebauten Dichtungen.
- Grenzmaße der Flachkabel:

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Beschreibungen

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-5-13

2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-Schneidklemmen, für selbst-regulierende Kabel, für industrielle Nicht-Gefahrenzonen

- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Verschraubungsmöglichkeiten bei Rund- und Flachkabeln finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Dichtigkeit: Das Gehäuse kann mit einer oder zwei Dichtungen versehen werden (Lieferung mit 5 roten Dichtungen)

Dichtung: Lieferung mit 5 roten Kunststoffbindern zur Verwendung in den Dichtungslöchern

Einfache Montage: Die Montage erfolgt mit vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die Montage an der Wand oder am Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen.

Zubehör: Halterung aus Edelstahl zur Abstandsmontage an Rohren mit bis zu 50mm Dämmstärke. Entwickelt, um den Anschlusskasten. Siehe die Zubehörseiten für die 6YTQT-Modelle

Optionen:

- Modelle mit 3 Ausgängen (eine Kabelverschraubung wird entfernt und durch eine Kappe ersetzt)
- Unabhängige Leitungen (interne Steckbrücken zwischen den Anschlüssen werden entfernt)

Wenden Sie sich an uns für Teilnummern von vereinfachten Modellen mit nur einer Größe der Kabelverschraubung, Dichtung für Rund- und Flachkabel, kundenspezifischem Etikett und spezifischem Zubehör-Satz für die Rohrmontage (OEM-Versionen).

Hauptreferenzen*


Modell für 3 selbst-regulierende Kabel und ein Stromkabel (Y514)

Teilnummern		Lochmaß der Dichtung der Kabelverschraubung auf Seite A	Lochmaß der Dichtung der Kabelverschraubung auf Seite B, C, D	
	Y514N2N5N5N51 NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 12mm		NBR-Dichtung für Flachkabel von 11 x 4 bis 13 x 6mm	
	Y514N7N8N8N81	Satz 3 NBR-Dichtungen für Rundkabel max. Ø 8, 12 mm	Satz 4 NBR-Dichtungen für Flachkabel, von 8 x 5 bis 9.5 x 6 mm; von 9.5 x 2.5 bis 11 x 3.5 mm; von 11 x 4 bis 13 x 6mm; von 12.5 x 8 bis 14.2 x 9.2mm	

^{*} Enthält 2 Plastiklaschen für Wandmontage und 2 einrastbare Plastikfüße für eine um 10mm versetzte Montage von der Oberfläche eines Rohrs.

Abisoliermaße des geflochtenen selbst-regulierenden Kabels, und Abisoliermaße des Stromkabels

(Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Technischen Einführung)



Modell mit 3 Heizdrähten und einem Stromkabel (Y514)

Cat12-3-5-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


0

Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel





- 1: Schneiden Sie das Kabel ab, schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter darauf. Wählen Sie die Dichtung der Kabelverschraubung mit dem passenden Lochdurchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.
- 2: Ziehen Sie den Außenmantel auf die gewünschte Länge ab.





3: Schneiden Sie das Geflecht in der gewünschten Länge ab. Flechten Sie ihn nicht auf.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

4: Abisolieren Sie die Heizzone in der gewünschten Länge.





- 5: Schneiden Sie die Heizzone zwischen den 2 Busdrähten auf die gewünschte Länge.
- 6: Stellen Sie bei Bedarf die Länge der Busdrähte ein.



- 8
- 7: Schrauben Sie den Sattel ab und entfernen Sie ihn ggf., dann führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung. Schieben Sie das Ende des selbst-regulierenden Kabels bis zum Anschlag in den Klemmenblock.
- 8: Ziehen Sie den Sattel auf dem Metallgeflecht fest. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 1,6 N.m.
- * Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

2-Wege-in-Reihe Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit Isolations-







9: Ziehen Sie die Klemmschraube an, bis der elektrische Kontakt mit dem Leiter des Heizkabels hergestellt ist. Das Anzugsdrehmoment beträgt etwa 1,5 N.m. Dieses Anzugsdrehmoment kann je nach Dicke und Härte des Materials der thermoplastischen Halbleitermischung variieren. Ggf. ist der Durchgang mit einem Ohmmeter zu prüfen, indem der Widerstand zwischen den beiden Klemmen N und L gemessen wird.

10: Schieben Sie die Flachkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Max. Anzugsdrehmoment 3 N.m. Falls noch nicht geschehen, schließen Sie das andere Kabel an und schließen Sie den Deckel.

Montageschritte für Rundkabel





1: Entfernen Sie den Außenmantel auf 24 mm. Abisolieren Sie dann die Leiter auf 10 mm. Crimpen Sie schließlich die Kabelschuhe. Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie den passenden Durchmesser der Dichtung und schieben Sie diese ebenfalls auf das Kabel.

2: Führen Sie den Neutral- und den Leitungsdraht in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.



Führen Sie den Erdungsdraht unter die Vierkantscheibe der Erdungsklemme und ziehen Sie die Schraube fest. Empfohlenes Drehmoment 1,6 N.m.



4: Führen Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung ein und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Anzugsdrehmoment 3N.m.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cat12-3-5-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Sektion 6 Mechanische Thermostate im Gehäuse, zur Messung der Umgebungstemperatur, oder mit Fernsonde

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Die Vorteile der mechanischen Thermostate

- Kostengünstig
- Einfach zu bedienen ohne speziell geschulte Benutzer
 - Einfacher Anschluss, in der Regel mit nur 2 Leitern

M20x1,5 Thermostate zur Montage in Kabelverschraubungslöchern oder Gewinden, für Kästen zur Regelung der Außenumgebungstemperatur



Gewinde	Körper-Ø	Drahtstärke	Sensoren	KörperMaterial	Тур
M20 × 1,5	Ø18,2 × 15 mm	0,5mm² (AWG24)	Scheiben- thermostat	Eloxiertes Aluminium	49JB
			1.5mm² (AWG15) Ø7mm L HEX24mm 9mm 24mm Ø18.2mm		
	Versionen der Wandmor			nrank	
76		16			

Anwendungen

In einem M20x1,5 Gewinde

(Dichtung in rot)

In einer Bohrung mit

Ø 20mm (Mutter in grün)

Cat12-3-6-3

In einer Bohrung mit

Ø 20mm

Diese fest einstellbaren Thermostate sind für die Montage in Bohrungen mit Ø 20mm (mit Gegenmutter und Dichtung) oder in M20x1,5 Gewinden (mit Dichtung), die ursprünglich für die Montage von Kabelverschraubungen an Anschlusskästen oder Regelkästen vorgesehen waren. Sie ermöglichen die einfache Installation einer Umgebungstemperatur-Regelung an diesen Kästen, die normalerweise als Frostschutzfunktion verwendet wird. Die Messung der Umgebungstemperatur erfolgt dann außen, 15 mm von der Wand entfernt, und das System ist vollständig wasserdicht.

Hauptmerkmale

Gehäuse: Schwarzes eloxiertes Aluminium mit M20x1,5 Gewinde.

Schutzart: IP66.

Anschluss: 1,5mm² zweiadriges Kabel (AWG15), 300V Isolierung.

Temperatur-Sollwert:

Öffnen: 10 ± 3 °C (Heizung aus). Schließen: 4 ± 3 °C (Heizung ein).

In einem M20x1,5 Gewinde

Andere Temperaturn auf Anfrage. Fragen Sie uns. **Elektrische Leistung:** 16A 250V, 10.000 Zyklen.

Zubehör:


M20 x1,5 Nylonmutter	4.5mm HEX 25mm	66NDM20545H25
70 Shore NBR-Dichtung	Ø18.5mm 1.8mm	66JPN18518265


Referenzen

Kabellänge (L)				
300mm 1m 2m 3m				
49JBDJ01006KFRF8	49JBDJ01006KFR18	49JBDJ01006KFR28	49JBDJ01006KFR38	

Hinweis: Einige Versionen dieser Thermostate für Anwendungen zur Regelung der Umgebungstemperatur in gefährlichen Bereichen (Staub oder Gas) sind im Katalog 4 beschrieben. Das Gewinde ist dann M22x1,5 anstelle von M20x1,5, und die Produktfamilienbezeichnung wird 4V.

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen





Anwendungen

Diese Kästen sind besonders für den automatischen Start der Frostschutzheizung von kleinen Anlagen bestimmt. Sie ermöglichen den Anschluss eines Stromkabels an ein herkömmliches oder selbst-regulierendes Heizkabel. Bei diesen Modellen ist der übergossene Bimetall-Thermostat mit fester Temperatur von der Wand, an der er montiert ist, thermisch isoliert, und seine Messfläche ist durch ein Gitter mechanisch geschützt. Er befindet sich vor dem Schrank, um in einem natürlichen Bereich für die Zirkulation der Umgebungsluft zu sein. Der Kasten muss daher an einem Ort montiert werden, der für die Umgebungstemperatur der zu schützenden Anlage repräsentativ ist. Die beiden Kontrollleuchten ermöglichen eine schnelle Überprüfung des Betriebszustandes.

Hauptmerkmale

Montage: Wand, mit seitlichen Außenlaschen. Diese Laschen können nach innen geklappt werden.

Schutzart: IP65 (IK03 am Thermostatschutz, IK10 am restlichen Gehäuse)

Material: ABS-PC, schwarz, glasfaserverstärkt

Schrauben: Edelstahl, unverlierbar

Thermostat-Kalibrierung: Kontakt öffnet sich bei 10°C (stoppt die Heizung), schließt sich bei 4°C (startet die Heizung)

Ausgang: 2 M20-Kabelverschraubungen, PA6, IP66.

Mit zwei Satz Dichtungen aus NBR 70 shore für Rundkabel von 8 bis 12mm, und ein Satz für Flachkabel bis 6x13mm

Elektrische Leistung: Einpolig, 16A 250V (10.000 Zyklen).

Kontrollleuchten: Ermöglichen die Anzeige der Stromzufuhr und der Position des Thermostatkontakts (230V Netz und Nullleiter sind für die Kontrollleuchten obligatorisch).

Kennzeichnung: Der Deckel hat eine 20x40mm große Aussparung für ein genietetes Edelstahlschild oder einen Aufkleber. **Anpassung:** Laserdruck auf Edelstahlschild oder individuellem Etikett.

Anschluss: Integrierter 4mm² Schraubklemmenblock.

Optionen:

- Andere KalibrierTemperaturn
- Modelle ohne Kontrollleuchten


Referenz

Y22D9J01006USUS0

Cat12-3-6-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

3-Parallel-Wege Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit integriertem Frostschutz-Thermostat





Kontaktiere Uns Cat12-3-6-5 www.ultimheat.com

3-Parallel-Wege Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit integriertem Frostschutz-Thermostat



Anwendungen

Dieser Kasten ermöglicht es, mit einer guten IP65 Schutzart, 2 Rund- oder Flachheizkabel an ein rundes Stromkabel anzuschließen oder gleichzeitig die Fortsetzung der Stromleitung zu gewährleisten.

Der integrierte Scheibenthermostat sorgt für die Frostschutzfunktion.

Er kann auf einer ebenen Fläche oder an einem Rohr montiert werden.

Die Klemmenpositionen sind leicht zugänglich, die Verdrahtung ist einfach, auch für geflochtene Heizkabel. Kompatibel mit allen Typen von flexiblen Heizdrähten, rund oder flach.

Hauptmerkmale

Material: Polyamid 66 schwarz, 90mm x 67mm x 36mm (Kabelverschraubungen nicht enthalten). Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Wasserdichtigkeit: IP65

Thermostat: Leistung 16A 230V, öffnet bei Temperaturanstieg bei 10°C ±3°C, schließt bei 4°C ±3°C (andere Temperaturn auf Anfrage)

Montage: 2 abnehmbare Wandmontage-Halterungen, Lochabstand 96mm. Rohrmontage mit Kabelbinder ebenfalls möglich, mit Hilfe der 2 Ringe an der Seite des Gehäuses

Klemmen:

- Schraubklemmen mit unverlierbaren Vierkant-Zahnscheiben zur Aufnahme von starren oder flexiblen Leitern.
- Das mechanische Festziehen des Kabels wird durch einen geschraubten Metallsattel gewährleistet, der für Rundoder Flachkabel geeignet ist.

Dieser patentierte Sattel gewährleistet auch die Erdung des Metallgeflechts der Heizkabel.

- Drahtstärke: 3 x 1 mm² bis 3 x 2,5mm²
- Maximal zulässige Stromstärke: 16A 250V

Kabelabgang: mit M24-Kabelverschraubungen, mit 70 shore NBR-Dichtungen (Silikon ist auf Anfrage erhältlich).

- Max. Rundkabel-Ø: 8, 12 oder 14 mm je nach eingebauten Dichtungen.
- Grenzmaße der Flachkabel:
- von 8 x 5 bis 9,5 x 6 mm
- von 9,5 x 2,5 bis 11 x 3,5 mm
- von 11 x 4 bis 13 x 6 mm
- von 12,5 x 8 bis 14,2 x 9,2 mm

Weitere Informationen zu Anzugsmöglichkeiten bei Rund- und Flachkabeln finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTP-Kabelverschraubungen.

Sicherheitsdichtung: Lieferung mit 5 roten Kunststoffbindern zur Verwendung in den Dichtungslöchern

Einfache Montage: Die Montage erfolgt mit vollem Zugang zu den Klemmen, wenn der Deckel entfernt wird. Die Montage an Wand oder Rohr kann mit abgenommenem oder montiertem Deckel erfolgen.

Zubehör: Edelstahlhalterung für die Montage abseits des Rohres, siehe Zubehör-Seite 6YTQT.

Optionen: Modell für 3 Heizdrähte ohne Stromkabel und Modell für einen Heizdraht und 2 Stromkabel.

Haupt-Teilnummern


Enthält einen Satz Dichtungen für Rundkabel, 2 Sätze Dichtungen für Flachkabel und 2

Y261SS06103004300	Metalllaschen für die Rohrmontage.			
Referenzen	Dichtungen auf Seite A*	Dichtungen auf Seite B*	Dichtungen auf Seite C*	
Y261PFF610304300	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 8mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	Silikon-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	
Y261KNN610304300	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 8mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	NBR-Dichtung für Flachkabel max. 13x6mm	
Y261PSS610304300	Silikon-Dichtung für Rundkabel max. Ø 8mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz Silikon-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	
Y261KXX610304300	NBR-Dichtung für Rundkabel max. Ø 8mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	Satz NBR-Dichtungen für Flachkabel max. 9,5x6; 11x3,5; 13x6 und 14,2x9,2mm	

^{*} Silikon-Dichtungen werden für UmgebungsTemperaturn von mehr als 80°C empfohlen.

Cat12-3-6-6 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Abisoliermaße von Rund- und Flachkabeln



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel

(Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung der Anschlüsse für verschiedene Kabeltypen finden Sie in der Technischen Einführung)



und können ohne Vorankündigung geändert werden

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung



- 1: Nachdem Sie die Dichtung der Kabelverschraubung in der empfohlenen Größe für den Kabeltyp ausgewählt haben, führen Sie das Heizkabel durch die Verschraubungsmutter und ihre Dichtung.
- 2: Ziehen Sie den Außenmantel des Heizkabels auf die gewünschte Länge ab.





- 3: Schneiden Sie das Geflecht auf die gewünschte Größe zu.
- 4: Ziehen Sie den Isolierschlauch um das Heizteil auf die gewünschte Länge ab.






- 5: Schneiden Sie das Heizteil zwischen den beiden Busdrähten auf die gewünschte Länge zu.
- 6: Abisolieren Sie die beiden Busdrähte auf die gewünschte Länge.
- Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.


Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

3-Parallel-Wege Anschlusskasten für Begleitheizungskabel, mit integriertem Frostschutz-Thermostat









- 7: Schneiden Sie ggf. die abisolierten Busdrähte auf die Länge.
- 8: Schrauben Sie den Sattel ab und entfernen Sie ihn, schrauben Sie ggf. die Klemmschrauben ab und entfernen Sie sie, dann führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.





- 9: Legen Sie den Busdraht und das Geflecht an die Stelle, an der sie festgezogen werden sollen. Ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks an den Busdrähten fest. Empfohlenes Drehmoment 1.2 N.m
- 10: Setzen Sie den Sattel wieder ein und ziehen Sie ihn auf dem Metallgeflecht fest. Empfohlenes Drehmoment 1.2 N.m.



11: Schieben Sie die Flachkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Anzugsdrehmoment 3 N.m. Schließen Sie alle anderen Kabel an und schließen Sie den Deckel.

Montageschritte für Rundkabel



- 1: Entfernen Sie die äußere Isolierung des Rundkabels wie im Bild gezeigt. Eventuell Kabelschuhe quetschen. Schieben Sie die Kabelverschraubungsmutter auf das Kabel. Wählen Sie die Dichtung mit dem passenden Durchmesser und schieben Sie sie auf das Kabel.
- 2: Führen Sie Nullleiter, Netzleiter und Erdleiter in die Schraubklemmen ein und ziehen Sie sie fest. Empfohlenes Drehmoment 1.2 N.m.

Cat12-3-6-8 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com








4: Schieben Sie die Rundkabel-Dichtung in die Kabelverschraubung und ziehen Sie die Mutter fest. Maximales Drehmoment 3 N.m.


Raumthermostat mit Zopffühler, eingebauter Kontrollleuchte und 2 M20-Kabelverschraubungen für Begleitheizungs-Anwendungen



Gehäuse	Тур	Verfahren	Kontakt	Messung	Bereich °C	Typen
IP55	Regelung	Mechanisch	SPNC	Umgebung		
Material					-+40°C	YOD8
PC-ABS			1:	74	-+4°C	& Y0D9



Y0D9: Inneneinstellung



Beispiel eines Modells zur Wandmontage, angeschlossen an Y25-Anschlusskästen zum Frostschutz von Viehgewässern

Beispiel für die Montage eines Y29-Anschlusskastens mit Rohrmontagefuß





Cat12-3-6-10 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Raumthermostat mit Zopffühler, eingebauter Kontrollleuchte und 2 M20-Kabelverschraubungen für Begleitheizungs-Anwendungen



Anwendungen

Umgebungstemperatur-Regelung in professionellen Räumlichkeiten, wo guter Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer oder Staub gefordert ist.

Ausgang mit 2 Kabelverschraubungen, die Begleitheizungskabel für Frostschutz ermöglichen.

Der Anschluss von einem Heizkabel kann direkt erfolgen. Für Anschluss von mehreren Heizkabeln ist es notwendig, durch eine Zwischenkasten der Typen Y25, Y26, Y28, Y29 zu gehen (siehe Seiten von diesen Produkten).

Hauptmerkmale

Gehäuse: Reduzierte Höhe, IP44, schwarzes glasfaserverstärktes PC-ABS, UL94V0. Hohe Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit. 2 abnehmbare Wandmontagezungen.

Kabeleingang: Zwei M20-Kabelverschraubungen. Die Montage der Kabelverschraubungen kann in 3 Positionen verändert werden. Spezielle Kabelverschraubungen für flache Begleitheizungskabel sind auf Anfrage erhältlich. Verfügbare Modelle sind auf den Seiten der 6YTP-Produkte beschrieben.

Sollwert-Einstellung: Mit bedrucktem °C-Drehknopf für Modelle mit Außeneinstellung, mit Schraubendreher und bedruckter Skala für Modelle mit Inneneinstellung. °F-Werte sind als Option erhältlich.

Fühlerelement: Flüssigkeitsgefüllte Zopffühler, seitlich am Kunststoffgehäuse montiert.

Einstellbereich: 4-40°C (40-105°F).

Elektrische Anschlüsse: Auf Schraubklemmen (Es ist möglich, 2 Drähte 1,5mm² an jeder Klemme anzuschließen). **Montage:** Wandmontage, durch zwei seitliche Laschen mit Löchern für Schrauben von Ø 4mm, 69 mm Abstand. Dieser Thermostat kann direkt auf der Rückseite von Rohrmontage-Anschlusskästen Typ Y29 montiert werden.

Kontakt: SPNC (öffnet bei Temperaturanstieg).

Kontrollleuchte: Neon, 230V, Standard in rot, Parallelschaltung an der Last

Elektrische Leistung, ohmsche Lasten: 16A 250V, 50 ~60Hz.

Min. Lagertemperatur: -35°C (-30°F) Max. Umgebungstemperatur: 60°C (140°F)

Auswahl einiger Teilnummern mit Kabelverschraubungs-Dichtungen für Rundkabel*

Temperaturbereich °C (°F)	Innen-einstellung**	Außen- einstellung**	Differential	Max. Temperatur am Kolben
4-40 (40-105)	Y0D9KD104040QB3J	Y0D8KD104040QB3J	1±0,5°C (1.8±1°F)	60°C (140°F)

^{*} Diese Produkte gibt es auch mit Kolben- und Kapillarfühler: in der Referenz YOD durch YOA ersetzen. Siehe Katalog Nr. 2 für die technischen Datenblätter aller Modelle und Temperaturbereiche.

^{** °}F-Aufdruck: das letzte Zeichen (J) durch K ersetzen.

Knopf-Aufdrucke		
°F-Aufdruck	°C-Aufdruck	
40-105°F	4-40°C	
-9 9 1	40 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	

*Modelle mit Kolben- und Kapillarfühler				
Y0A8	Y0A9			

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-6-11



Raumthermostate mit Zopffühler und Metallgehäuse für Begleitheizung


Gehäuse	Тур	Verfahren	Kontakt	Messung	Bereich °C	Typen
IP65, IK10	Regelung	Mechanisch	SPDT	Umgebung	-+40°C	V1 A 0 C
Material						Y1A8G
Aluminium			1=	74	-+4°C	Y1B8G



Y1A8G: Inneneinstellung (Ohne Kontrollleuchte)



Beispiel für die Montage an zwei Begleitheizungskabeln von einem Y1B2P, in Kombination mit einem Y29-Anschlusskasten



Beispiel für die Montage an zwei Begleitheizungskabeln, mit Y27-Anschlusskasten, für Stahlrohr-Frostschutz





Cat12-3-6-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

gezeigten Zeichnungen Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier

Raumthermostate mit Zopffühler und Metallgehäuse für Begleitheizung

Anwendungen

- Industrielle Umgebungen mit hoher Beanspruchung. Robustes und langlebiges elektromechanisches System. Unempfindlich gegen Spannungsschwankungen.
- Außen-Frostschutz-Temperaturregelung von Heizungen und Begleitheizungskabeln.
- Wandmontage zur Innen- oder Außentemperaturregelung von Kühlräumen.
- Temperaturregelung von Industrie- oder Geschäftsräumen.
- Temperaturregelung von Gewächshäusern und Viehställen.

Gehäuse: Aluminium, IP65, IK10. Montiert auf einer Wandmontageplatte aus SUS304 Edelstahl, die das

Temperaturmesselement von der Wand fernhält. Epoxidharzlackierung grau RAL7032. Unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl. Unverlierbarer Aluminium-Deckel.

Sollwert-Einstellbereich: 4-40°C (40-105°F)

Sollwert-Einstellung: mit bedrucktem °C-Knopf. Alle Typen verfügen über ein einstellbares Drehbegrenzungssystem im Inneren des Knopfes, das eine Verringerung der Einstellspanne des Sollwertes ermöglicht. Typen mit Außeneinstellung haben ein transparentes Fenster, das die Sicht auf Kontrollleuchte und Knopf ermöglicht. °F-Werte sind als Option erhältlich.

Funktion: Temperaturregelung.

Fühlelement: Flüssigkeitsgefüllter Zopffühler, seitlich am Kunststoffgehäuse montiert.

Elektrische Anschlüsse: Innen, auf Schraubklemmen-Anschlussblock.

Erdung: Interne und externe Schraubklemme.

Kontrollleuchte: Zur Anzeige der Ausgangsposition des Thermostat-Kontakts. Standard für alle Modelle ist ein transparentes Fenster. Nicht-Standard und auf besondere Anfrage nur für Modelle mit blankem Aluminiumdeckel.

Kabeleingang und -ausgang: Zwei M20-Kabelverschraubungen, schwarzes PA66.

Montage: Wandmontage, durch 4 Löcher für Schrauben Ø 4 bis 5 mm, 94 x 92 mm Abstand.

Kennzeichnung: Metallisches Typenschild, vernietet.

Kontakt: SPDT

Elektrische Leistung, ohmsche Lasten: 16A 250V, 50~60Hz: >100000 Zyklen. Elektrische Leistung, induktive Lasten:

- Kontakt-Öffnen bei Temperaturanstieg (C-1): 6A 250V, 50 ~60Hz: >100000 Zyklen
- Kontakt-Schließen bei Temperaturanstieg (C-2): 0,6A 250V 50 ~60Hz: >100000 Zyklen.

Min. Lagertemperatur: -35°C (-30°F)

Max. Umgebungstemperatur: 60°C (140°F)

Optionen: Modelle mit Kolben und Kapillare für Fernmessung

Weitere technische Informationen über den in diesem Gehäuse verwendeten Thermostat finden Sie im technischen Datenblatt des Thermostats 8G im Katalog Nr.1.

Referenz-Grundsätze

	Temperatur- Einstellbereich °C (°F)	Referenzen mit Außeneinstellung	Referenzen mit Inneneinstellung	Differential °C (°F)
)	4-40°C (40-105°F)	Y1B8G4040AQ30001J	Y1A8G4040AQ30001J	1.6±1°C (2.9±2°F)

[°]F-Aufdruck: letztes Zeichen (J) durch K ersetzen

Knopf-Aufdrucke				
°F-Aufdruck	°C-Aufdruck			
40-105°F	4-40°C			
	40 33 30 33			

Ähnliche Produkte (Weitere Informationen zu diesen Modellen finden Sie im Katalog Nr. 2, zweite Ausgabe)			
Y1R8G	Y118G		
Thermostat mit Fernfühler und Inneneinstellung	Thermostat mit Fernfühler und Einstellung unter Fenster		

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-6-13




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Raumthermostate mit Zopffühler für Begleitheizung

Gehäuse	Тур	Verfahren	Kontakt	Messung	Bereich °C	Тур
IP66 IK10	Regelung	Mechanisch	SPDT	Umgebung	-+40°C	
Material						YF7GNC
PA66 & PC			1=	14	-+4°C	TEAGNC









Beispiel für die Montage an 3 oder mehr Begleitheizungskabeln, in Kombination mit Y25 Anschlusskästen

Beispiel für die Montage an 2 Begleitheizungskabeln, mit einem Y29 Anschlusskasten, für Metallrohr-Frostschutz

Cat12-3-6-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Orientierung Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen

Raumthermostate mit Zopffühler für Begleitheizung

Anwendungen

- Geräte, die einen sehr starken Widerstand gegen das Eindringen von Wasser erfordern. Die transparente Abdeckung ermöglicht die Sicht auf den Sollwert und die 2 Kontrollleuchten. Die Mechanische Temperaturmessung ist sehr robust und unempfindlich gegen Spannungsschwankungen.
- Außen-Frostschutz-Temperaturregelung von Heizungen und Begleitheizungskabeln.
- Wandmontage zur Innen- oder Außentemperaturregelung von Kühlräumen.
- Temperaturregelung von Industrie- oder Geschäftsräumen.
- Temperaturregelung von Gewächshäusern und Viehställen.

Gehäuse: Schutzart IP 66 nach EN 60529 (wasserdicht gegen Spritzwasser unter Hochdruck und Seespritzer, absolut staubdicht). Körper aus schwarzem PA66, glasfaserverstärkt. Der transparente Polycarbonatdeckel kann von Hand abgeschraubt werden. Es ist aber auch möglich, einen Hakenschlüssel zu verwenden. Mechanische Schlagfestigkeit: IK10. Hohe UV-Beständigkeit.

Sollwert-Einstellung: Mit bedrucktem °C-Knopf. Alle Typen verfügen über ein einstellbares Drehbegrenzungssystem im Inneren des Knopfes, das eine Verringerung der Einstellspanne des Sollwertes ermöglicht. Bedruckte °F-Knöpfe sind als Option erhältlich.

Funktion: Temperaturregelung. Ein-Aus-Funktion

Fühlerelement: Flüssigkeitsgefüllter Zopffühler aus Edelstahl, montiert auf der Oberseite des Kunststoffgehäuses. **Kontrollleuchten:** Eine Kontrollleuchte zeigt die Ausgangsposition des Thermostat-Kontakts an. Die andere zeigt den Eingang der Stromversorgung an. Phase und Nullleiter sind für diese Kontrollleuchten obligatorisch.

Sollwert-Einstellbereich: 4-40°C (40-105°F)

Kabeleingang und -ausgang: Zwei M20-Kabelverschraubungen, integriertes schwarzes PA66.

Elektrische Anschlüsse: Innen, auf Schraubklemmen-Anschlussblock. Es ist möglich, 2 Drähte 1,5mm² an jeder Klemme anzuschließen.

Erdung: Interne Schraubklemme.

Montage: Wandmontage, durch 2 Beine mit Löchern für Schrauben Ø 4 bis 5mm, 114mm Abstand

Kennzeichnung: Kennzeichnungsschild auf der Rückseite.

Kontakt: SPDT

Elektrische Belastbarkeit, ohmsche Lasten: 16A 250V, 50 ~60Hz: >100000 Zyklen,

Min. Lagertemperatur: -35°C (-30°F)

Max. Umgebungstemperatur: 60°C (140°F)

Optionen: Modelle mit abgesetztem Temperatursensor

Weitere technische Informationen über den in diesem Gehäuse verwendeten Thermostat-Mechanismus finden Sie im technischen Datenblatt des Thermostats 8G im Katalog Nr.1.

Hauptreferenzen für die Begleitheizung

Temperatur-Einstellbereich °C (°F)	Referenz	Differential °C (°F)
4-40°C (40-105°F)	YF7GNC04040023ZJ	4±2°C(7.2±3.6°F)

[°]F-Aufdruck: letztes Zeichen (J) durch K ersetzen

*F-Aufdruck *C-Aufdruck 40-105°F 4-40°C

Modell mit Kolben und Kapillare für Fernmessung (Technisches Datenblatt erhältlich im Katalog Nr. 2, zweite Auflage) YF9GNC

Stand: 27.06.2025

Cat12-3-6-15

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sektion 7 Elektronik-Regler zur Messung der Umgebungstemperatur, mit integriertem oder abgesetztem Temperaturfühler




Die Vorteile der Elektronik-Temperaturregelung bei Begleitheizungsanwendungen

- Erhöhte Genauigkeit
- Verschiedene mögliche Ausgangsaktionen (bei bestimmten Modellen)
 - Einstellbares Differential
 - Größerer Abstand zwischen Sonde und Regelkasten
 - Mögliche Trennung zwischen Sonde und Regelkasten erleichtert die getrennte Installation beider.
 - Sichtbare Temperaturanzeige (bei einigen Modellen)

Elektronik-Regler mit Digitalanzeige, DIN-Schienen-Montage, EIN-AUS-Aktion, für Begleitheizung





Anwendungen

- Innenraum-Montage, in einem Kasten oder Schrank mit Din-Schiene, zur Regelung von Frostschutz- und Elektronik-Begleitheizungsanlagen (Abtauung und Schneeräumung von Dachrinnen, Dächern, beheizten Parkrampen). Dieser Elektronik-Temperaturregler mit der einfachsten und instinktiven Einstellung durch den Endbenutzer wurde für den einfachen Einbau in Schränke mit DIN-Schienen-Montage entwickelt. Er kann auch von ungeschultem Personal

Er bietet eine einfache Ein-Aus-Temperaturregelung.

Es ist möglich, die °C- oder °F-Anzeige, den Heiz- oder Kühlrelaisausgang, die Dezimalanzeige, den Sensortyp und den Temperaturbereich über interne Dip-Schalter einzustellen (ohne Zugriff durch den Endbenutzer).

Der Endbenutzer hat nur Zugriff auf die Sollwert- und Differenzeinstellung.

Die maximale Temperatur kann eingestellt werden, ohne dass die Steuerung geöffnet werden muss.

Technische Merkmale

Abmessungen: 86,9 x 58 x 52,5 mm

Anzeige: 3+1 Ziffern, LED. Die vierte Stelle dient zur Anzeige von °C oder °F, je nach Einstellung.

Sollwert-Einstellung: Bei normalem Gebrauch zeigt das Display die gemessene Temperatur an. Durch Drücken der Tasten "+" oder "-" wird der Sollwert angezeigt, der dann mit den Tasten "+" und "-" eingestellt werden kann. Wenn Sie 5 Sekunden lang nichts tun, wird der neue Sollwert gespeichert und die Anzeige kehrt zum gemessenen Wert zurück.

Einstellung des Temperaturdifferentials: Bei normalem Gebrauch zeigt das Display die gemessene Temperatur an. Durch Drücken der Taste "D" wird der Differentialwert angezeigt, der dann mit den Tasten "+" und "-" eingestellt werden kann. Durch erneutes Drücken der Taste "D" oder durch Nichtbetätigung innerhalb von 5 Sekunden wird der neue Differentialwert registriert und die Anzeige auf den gemessenen Wert zurückgestellt.

Funktion: Ein-Aus

bedient werden.

und können ohne Vorankündigung geändert werden

Beschreibungen nur zur Orientierung

Temperatursensor: Pt100 (2 oder 3 Drähte) oder NTC 10Kohms @25°C, B= 3380 (2 Drähte) Temperatursensor kann durch einen Dip-Schalter auf der Schaltung ausgewählt werden (kein Zugang für den Endbenutzer)

Genauigkeit: ±1% der Skala **Temperatur-Einstellbereich:**

-30+120°C (-20+250°F), mit 1° Anzeige

-30,0 bis +40,0°C (-20,0 + 99,9°F), mit 1/10° Anzeige

-30+400°C (-20+750°F), mit 1° Anzeige

Temperaturbereich und Dezimalstelle können über einen Dip-Schalter auf der Schaltung gewählt werden (kein Zugang für den Endbenutzer).

Stromversorgung: 90 bis 240V, 50Hz oder 60Hz.

Relais-Ausgang: SPNO bei fehlender Stromversorgung, 16A 250V Widerstand, 100.000 Zyklen. Ausgangs-LED zeigt die Relaisstellung an.

Cat12-3-7-3 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Elektronik-Regler mit Digitalanzeige, DIN-Schienen-Montage, EIN-AUS-Aktion, für Begleitheizung

Relais-Aktion: Heizen oder Kühlen, Öffnen oder Schließen bei Temperaturanstieg. Die Relaisfunktion kann über einen DIP-Schalter im Schaltkreis ausgewählt werden (kein Zugang für den Endbenutzer).

°C- oder °F-Anzeige: kann über einen Dip-Schalter im Schaltkreis gewählt werden (kein Zugang für den Endbenutzer). Maximal mögliche Sollwert-Einstellung durch den Benutzer: Taste "D" länger als 10 Sekunden drücken, auf dem Display wird die maximale Temperatur angezeigt, die vom Benutzer eingestellt werden kann. Dann kann dieser Wert mit "+" und "-" eingestellt werden. Durch erneutes Drücken der Taste "D" oder durch Nichtstun während 5 Sekunden wird der maximal mögliche Einstellwert registriert und die Steuerung kehrt zum gemessenen Wert zurück.

Umgebung: -20+60°C, 10-90% RH

Leistung: <4W

Ausfallsichere Sicherheit:

- Wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, wird der Relaisausgang Kontakt geöffnet.
- Wenn der Pt100-Sensor oder NTC defekt oder nicht richtig angeschlossen ist, öffnet sich der Relaisausgang Kontakt und das Display zeigt "EEE" an.
- Wenn die gemessene Temperatur höher ist als der eingestellte Bereich, zeigt das Display HHH an.
- Wenn die gemessene Temperatur niedriger als -30.0°C oder -20.0°F ist, zeigt das Display "LLL" an.

Elektrische Anschlüsse:

- Stromeingang: Nulleiter, Phase, Erde, mit 2,5mm² Klemmen
- Stromausgang: Nullleiter, Phase, Erde, mit 2,5mm² Klemmen für den direkten Anschluss an die Last.
- Temperatursensor: drei 2,5mm² Schraubklemmen

Eine abnehmbare Steckbrücke bietet einen potentialfreien Relaisausgang für Anwendungen, die einen separaten Stromkreis für Relais, externe Zeitgeber oder andere benötigen.

Interne Parametereinstellungen: Der Prozess wird auf Anfrage an zugelassene Distributoren weitergegeben. Dies ermöglicht es, nur ein Produkt zu speichern und die Parameter auf Anfrage des Endbenutzers einzustellen.

Optionen: Wasserdichter Wandmontagekasten

Normen: CE-Zertifikat des TÜV, sowie RoHS und REACH-Komponenten.

Hauptreferenzen für Begleitheizungen (Temperatursensor nicht enthalten*)

Referenzen	Temperaturbereich	Sensor	Anzeige
2DNAP6FE	-30,0 bis + 40,0°C	Pt100	88,8 <mark>C</mark> (°C)
2DNAP6FA	-30 + 120°C	NTC	888 <mark>C</mark> (°C)
2DNAP6FF	-20,0 + 99,9°F	Pt100	88,8 F (°F)
2DNAP6FB	-20 + 250°F	NTC	888F (°F)

Kompatible Temperatursensoren finden Sie auf den Produktseiten TSR5 und TNR6 in diesem Katalog.

Cat12-3-7-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Elektronik-Raumthermostate für Begleitheizung, Metallkasten

Gehäuse	Тур	Verfahren	Kontakt	Messung	Bereich °C	Typen
IP65, IK10	Regelung	Mechanisch	SPNC	Umgebung	-+40°C	V4 4 2 D
Material						Y1A2P
Aluminium			1:	74	-+4°C	Y1B2P






Y1A2P: Inneneinstellung (Ohne Kontrollleuchte)



Beispiel für die Montage an zwei Begleitheizungskabeln von einem Anschlusskasten Y1B2P, in Kombination mit Y29



Beispiel für die Montage an zwei Begleitheizungskabeln, mit Y26 Anschlusskasten mit Edelstahl-Hochhalterung, für Rohrfrostschutz.





Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com



Elektronik-Raumthermostate für Begleitheizung, Metallkasten

Anwendungen

- Industrielle Umgebungen mit hoher Beanspruchung
- Außen-Frostschutz-Temperaturregelung von Heizungen und Begleitheizungskabeln.
- Wandmontage für die Innen- oder Außentemperaturregelung von Kühlräumen.
- Temperaturregelung von Industrie- oder Geschäftsräumen.
- Temperaturregelung von Gewächshäusern und Viehställen.

Technische Merkmale

Gehäuse: Aluminium, IP65, IK10. Montiert auf einer Wandmontageplatte aus Edelstahl SUS304, die das

Temperaturmesselement von der Wand fernhält. Epoxidharzlackierung grau RAL7032. Unverlierbare Deckelschrauben aus Edelstahl. Unverlierbarer Aluminium-Deckel.

Verfahren: Mikroprozessorgesteuerter Elektronik-Thermostat.

Einstellbereich: -35-35°C (-30+95°F), 0-10°C (32-50°F), 4-40°C (40-105°F).

Sollwert-Einstellung: Mit bedrucktem °C-Knopf. Alle Typen verfügen über ein einstellbares Drehbegrenzungssystem im Inneren des Knopfes, das eine Verringerung der Einstellspanne des Sollwertes ermöglicht. Typen mit Außeneinstellung haben ein transparentes Fenster. Diese Vorrichtung ermöglicht die Sicht auf die Kontrollleuchte und die Stellung des Knopfes. °F-Werte sind als Option erhältlich.

Fühlerelement: NTC-Sensor, seitlich am Kunststoffgehäuse montiert.

Kabeleingang und -ausgang: Zwei M20-Kabelverschraubungen, Schwarz PA66. Interner elektrischer Anschluss über Schraubklemmen. 2-Phasen-Stromversorgung (Netz+Nullleiter, 220~250V, 50Hz~60Hz) sind obligatorisch.

Erdung: Interne und externe Schraubklemme.

Kontrollleuchte: Ermöglicht die Anzeige der Ausgangsposition des Thermostat-Kontakts. Standard für alle Modelle ist ein transparentes Fenster. Nicht-Standard und auf besondere Anfrage nur für Modelle mit glatter Aluminiumabdeckung.

Montage: Wandmontage, durch 4 Löcher für Schrauben Ø 4 bis 5mm, 94 x 92mm Abstand.

Kennzeichnung: Metallisches Typenschild, vernietet.

Kontakt: SPST. 16A (2.6), 250VAC. Öffnet bei Temperaturanstieg.

Elektrische Lebensdauer: >100.000 Zyklen. **Min. Lagertemperatur:** -35°C (-30°F) **Max. Umgebungstemperatur:** 60°C (140°F)

Optionen: Modelle mit abgesetztem Temperatursensor

Für weitere technische Informationen über den elektronischen Teil siehe das technische Datenblatt des Thermostats

2PE2N6 im Katalog Nr. 1.

Hauptreferenzen für Begleitheizung

Temperatur-Eins °C (°F		Differential°C (°F)	Referenzen mit Außeneinstellung	Referenzen mit Inneneinstellung
-35-35°C (-30	0+95°F) 0	,5~0.8°C (0.9~1.4°F)	Y1B2PN6F235035AJ	Y1A2PN6F235035AJ
4-40°C (40-	105°F) 0	,5~0.8°C (0.9~1.4°F)	Y1B2PN6F204040AJ	Y1A2PN6F204040AJ

[°]F-Aufdruck: letztes Zeichen (J) durch K ersetzen.

Knopf-Aufdrucke				(Weitere Information	Produkte en zu diesen Modellen Nr. 2, zweite Ausgabe)
°F-Au	fdruck	°C-Au	fdruck	Y1G2P	Y1I2P
-30+95°F	40+105°F	-35+35°C	4-40°C	Elektronik- Temperaturregelung mit Fernsensor und Inneneinstellung	Elektronik- Temperaturregelung mit Fernsensor und Einstellung unter Fenster
90 35	100 %	*30 % = = = = = = = = = = = = = = = = = =	40 25		


Cat12-3-7-6 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Elektronik-Raumthermostate für Begleitheizung

Gehäuse	Тур	Verfahren	Kontakt	Messung	Bereich °C	Тур
IP66, IK10	Regelung	Mechanisch	SPNC	Umgebung	-+40°C	
Material						YF62NC
PA66 & PC			1:	34	35°C	Trozinc







Beispiel für die Montage an zwei Begleitheizungskabeln, in Kombination mit Y29 Anschlusskasten



Montagebeispiel an einem Begleitheizungskabel, mit Y24-Anschlussdose, für PVC-Rohr-Frostschutz

Anwendungen

- Geräte, die einen sehr starken Widerstand gegen das Eindringen von Wasser erfordern. Der transparente Deckel ermöglicht die Sicht auf den Sollwert und die 2 Kontrollleuchten.
- Außen-Frostschutz-Temperaturregelung von Heizungen und Begleitheizungskabeln.
- Wandmontage für die Innen- oder Außentemperaturregelung von Kühlräumen.
- Temperaturregelung von Industrie- oder Geschäftsräumen.
- Temperaturregelung von Gewächshäusern und Viehställen.
- Sehr kleines Differential

Technische Merkmale

Gehäuse: Schutzart IP 66 nach EN 60529 (wasserdicht gegen Spritzwasser unter Hochdruck und Seespritzer, absolut staubdicht). Körper aus schwarzem PA66, glasfaserverstärkt. Der transparente Polycarbonatdeckel kann von Hand

Produktverbesserungen dien eier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Elektronik-Raumthermostate für Begleitheizung

abgeschraubt werden. Es ist aber auch möglich, einen Hakenschlüssel zu verwenden.

Mechanische Schlagfestigkeit: IK10. Hohe UV-Beständigkeit.

Sollwert-Einstellung: Mit bedrucktem °C-Knopf . Alle Typen verfügen über ein einstellbares Drehbegrenzungssystem im Inneren des Knopfes, das eine Verringerung der Einstellspanne für den Sollwert ermöglicht. Bedruckte °F-Knopf sind als Option erhältlich.

Verfahren: Elektronik-Thermostat mit Mikroprozessor.

Fühlerelement: NTC-Sensor, montiert auf der Oberseite des Kunststoffgehäuses.

Kontrollleuchten: Eine Kontrollleuchte zeigt die Ausgangsposition des Thermostat-Kontakts an. Die andere zeigt den Eingang der Stromversorgung an. Für diese Kontrollleuchten ist eine Phasen- und Netzstromversorgung von 230V obligatorisch.

Sollwert-Einstellbereich: -35-35°C (-30+95°F), 0-10°C (32-50°F), 4-40°C (40-105°F).

Differential: Das Differential ist auf den Mindestwert voreingestellt, kann aber mit einem Potentiometer unter dem Einstellknopf für den Sollwert erhöht werden.

Kabeleingang und -ausgang: Zwei M20-Kabelverschraubungen, integriert, schwarz PA66.

Elektrische Anschlüsse: Innen, auf Schraubklemmen-Anschlussblock. Es ist möglich, 2 Drähte 1,5mm² an jeder Klemme anzuschließen.

Erdung: Interne Schraubklemme.

Montage: Wandmontage, durch 2 Beine mit Löchern für Schrauben Ø 4 bis 5mm, Abstand 114mm.

Kennzeichnung: Kennzeichnungsschild auf der Rückseite.

Kontakt: SPST. 16A (2.6), 250VAC. Öffnet bei Temperaturanstieg.

Elektrische Lebensdauer: >100.000 Zyklen. **Min. Lagertemperatur:** -35°C (-30°F). **Max. Umgebungstemperatur:** 60°C (140°F).

Optionen: Modelle mit abgesetztem Temperatursensor

Für weitere technische Informationen siehe das technische Datenblatt des Thermostats 2PE2N6 im Katalog Nr. 1.

Hauptreferenzen für Begleitheizung

Referenzen mit Kontakt-Öffnen bei Temperaturanstieg	Temperatur- Einstellbereich °C (°F)*	Min. Differential°C (°F)
YF62NC350350000J	-35+35°C (-30+95°F)	0,5~0,8°C (0,9~1,4°F)
YF62NC000100000J	0+10°C (32-50°F)	0,5~0,8°C (0,9~1,4°F)
YF62NC040400000J	+4+40°C (40-105°F)	0,5~0,8°C (0,9~1,4°F)

^{* °}F-Aufdruck: letztes Zeichen (J) durch K ersetzen.

Knopf-Aufdrucke

	°C-Aufdruck			°F-Aufdruck	
-35+35°C	0-10°C	4-40°C	-30+95°F	32-50°F	40+105°F
		40 %		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Modell mit Fernsensor

(Technisches Datenblatt erhältlich im Katalog Nr. 2, zweite Auflage)




Cat12-3-7-8 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage

Temperaturbereich	Montage	Einstellung	Sensor	Funktion	Typen
-35+35°C (-30+95°F) 0-10°C (32-50°F) 4-40°C (40-105°F) 30-90°C (85-190°F) 30-110°C (85-230°F) 20-125°C (68-260°F)	Wandmontage	Bedruckter Knopf	NTC-Thermistor	Ein-Aus	Y8WR-X Y8WR-Y









Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12): Y8WR-X

Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung: Y8WR-Y





Beispiel für den Anschluss an einen Anschlusskasten Y29C Beispiel für den Anschluss an einen Anschlusskasten Y29D mit abgesetztem Rohrmontagebein

mit abgesetztem Rohrmontagebein

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen mit Wandmontage ermöglichen die Fernregelung der Oberflächentemperatur der Rohre. Der Anschluss an die Heizelemente erfolgt über einen Anschlusskasten mit oder ohne Abstandsmontagefuß, Typ Y26, Y27, Y28, Y29, oder mit einem 3-adrigen Stromkabel und einem separaten NTC-Temperatursensorkabel, oder durch einen Abstandsmontagefuß Anschlusskasten Typ Y29B und ein einzelnes 5-adriges Kabel, das mit einem 5-Wege-Anschluss ausgestättet ist. Die Benutzung dieses Modells ist einfach und intuitiv, ähnlich wie bei Eeektromechanischen Thermostaten, und erfordert keine speziell geschulten Benutzer.

Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Deckel und Fenster verschließbar.

Wandmontage: Vier abnehmbare und drehbare Beine.

Elektrischer Anschluss:

- Bei allen Modellen auf internem Klemmenblock für die Stromversorgung.
- Bei dem Modell mit 3 Kabelverschraubungen: Auf internem Klemmenblock für den Ausgang und den Temperatursensor.
- Bei dem Modell mit Ausgang über 5-Wege-Anschluss wird die interne Verdrahtung des Stromausgangs und des Temperatursensors zum Anschluss vorgenommen.

Kabelverschraubungen:

- Modell mit drei Kabelverschraubungen: Zwei M24-Kabelverschraubungen für Stromversorgung und Stromausgang und eine M12-Kabelverschraubung für den Temperatursensor.
- Modell mit 5-Wege-Stecker: Eine 5-Wege-Buchse zur Montage an der Gehäusewand und ein 5-Wege-Stift zur Montage am Kabel, sowie eine M24-Kabelverschraubung für das Stromkabel.

Sonstige Einrichtungen: Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung.

Elektronik-Thermostat: Einstellung über bedruckten °C- oder °F-Knopf.

Funktion: Ein-Aus. (Die differentielle Einstellung ist durch ein Potentiometer möglich, das durch Entfernen des

Drehknopfes zugänglich ist)

Temperatursensor: NTC, R @ 25°C: 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50° 3380 Kohms (± 1%). Auswechselbare Sensoren.

Stromausgang: Durch 16A 230V Widerstandsrelais

Stromversorgung: 220-230V AC, 50-60Hz.

Selbsttest: Erkennung eines offenen Sensorstromkreises. **Umgebungstemperatur:** -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend.

Option: Halterung für Rohrmontage. Wird auf die Rückseite des Gehäuses geschraubt und ermöglicht die Montage an einem horizontalen oder vertikalen Rohr in einem Abstand von ca. 50 mm (Siehe Zubehör 6YTPT).

Cat12-3-7-10 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com



Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage

Haupt-Teilnummern, Temperatursensor nicht enthalten (Mit bedrucktem°C-Knopf*)

Temperaturbereich	Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12)	Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung
-35+35°C (-30+95°F)	Y8WRC02100000AUX	Y8WRC02100000AUY
0-10°C (32-50°F)	Y8WRR02100000AUX	Y8WRR02100000AUY
4-40°C (40-105°F)	Y8WRD02100000AUX	Y8WRD02100000AUY
30-90°C (85-190°F)	Y8WRE02100000AUX	Y8WRE02100000AUY
30-110°C (85-230°F)	Y8WRF02100000AUX	Y8WRF02100000AUY
20-125°C (68-260°F)	Y8WRM02100000AUX	Y8WRM02100000AUY

^{*} Für bedruckte °F-Knöpfe: in der Referenz 100 durch 102 ersetzen.

^{**} Für Modelle mit rückseitig montierter Edelstahlhalterung zur Rohrmontage: in der Referenz 021 durch V21 ersetzen.




Beispiel für eine Montage mit der Option der rückseitigen Montagehalterung 6YTPT auf horizontalem Rohr




Beispiel für eine Montage mit der Option der rückseitigen Montagehalterung 6YTPT auf vertikalem Rohr


Verdrahtung



Stromanschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen



Temperatursensor-Anschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen



Strom- und Temperatursensor-anschluss am Modell mit Steckverbindung

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-7-11




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


Elektronik-Temperaturregler mit Digitalanzeige, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage

Temperaturbereich	Montage	Einstellung	Sensor	Funktion	Typen
-45+120°C (-49+250°F)	Wandmontage	Digital	NTC- Thermistor	Ein-Aus	Y8WH-X Y8WH-Y









Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12): Y8WH-X

Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung: Y8WH-Y

Cat12-3-7-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage







Verdrahtungsbeispiel an einem Rohrmontage-Anschlusskasten Y29C

Verdrahtungsbeispiel an einem Rohrmontage-Anschlusskasten Y29D

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen mit Wandmontage ermöglichen die Fernregelung der Oberflächentemperatur der Rohre. Der Anschluss an die Heizelemente erfolgt über einen Anschlusskasten mit oder ohne Abstandsmontagefuß, Typ Y26, Y27, Y28, Y29, oder mit einem 3-adrigen Stromkabel und einem separaten NTC-Temperatursensorkabel, oder durch einen Abstandsmontagefuß Anschlusskasten Typ Y29B und ein einzelnes 5-adriges Kabel, das mit einem 5-Wege-Anschluss ausgestattet ist. Die Benutzung dieses Modells mit Digitalanzeige ist einfach und intuitiv, und erfordert keine speziell geschulten Benutzer.

Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Deckel und Fenster verschließbar.

Wandmontage: Vier abnehmbare und drehbare Beine.

Elektrischer Anschluss:

Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

- Bei allen Modellen auf internem Klemmenblock für die Stromversorgung.
- Bei dem Modell mit 3 Kabelverschraubungen: Auf internem Klemmenblock für den Ausgang und den Temperatursensor.
- Bei dem Modell mit Ausgang über 5-Wege-Anschluss wird die interne Verdrahtung des Stromausgangs und des Temperatursensors zum Anschluss vorgenommen.

Kabelverschraubungen:

- Modell mit drei Kabelverschraubungen: Zwei M24-Kabelverschraubungen für Stromversorgung und Stromausgang und eine M12-Kabelverschraubung für den Temperatursensor.
- Modell mit 5-Wege-Anschluss: Eine 5-Wege-Buchse zur Montage an der Gehäusewand und ein 5-Wege-Stecker zur Montage am Kabel sowie eine M24-Kabelverschraubung für das Stromkabel.

Schalteinrichtungen: Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung.

Regler: Mit sehr einfacher Endbenutzerschnittstelle. Sollwertänderung erfolgt ohne Passwort, mit Auf- und Ab-Tasten.

Funktion: Ein-Aus mit einstellbarem Differential.

Anzeige: Wählbar in°C oder °F **Sensor-Eingang:** NTC, R@25°C: 10 Kohms (±1%), B@25/50°C: 3380 (±1%).

Stromausgang: 16A 230V ohmsches Relais.

Anzeige: 3 Ziffern

Stromversorgung: AC 220-230V 50-60Hz.

Genauigkeit: ±1°C (±2°F) oder 0,3% Skalenendwert ± eine Stelle. Selbsttest: Übersteuerung, Untersteuerung und offener Sensorkreis.

> Kontaktiere Uns Cat12-3-7-13 www.ultimheat.com

Elektronik-Temperaturregler mit Digitalanzeige, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage



Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. **Optionen:**

- Pt100- oder K-Thermoelement-Sensor.
- Halterung für die Rohrmontage. Wird auf die Rückseite des Gehäuses geschraubt und ermöglicht die Montage an einem horizontalen oder vertikalen Rohr in einem Abstand von ca. 50 mm. (Siehe Zubehör 6YTQT)

Haupt-Teilnummern*, Temperatursensor nicht enthalten

Teilnummern	Ausgang zu Heizelementen und Temperatursensoren		
Y8WHQ02100000AUX	Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12)		
Y8WHQ02100000AUY	Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung		

^{*} Für Modelle mit rückseitig montierter Edelstahlhalterung für die Rohrmontage: in der Referenz 021 durch V21 ersetzen.




Montagebeispiel mit der Option rückseitiger Montagehalterung auf horizontalem Rohr




Montagebeispiel mit der Option rückseitiger Montagehalterung auf vertikalerm Rohr


Verdrahtung



Stromanschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen



Temperatursensor-Anschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen



Strom- und Temperatursensor-Anschluss am Modell mit Steckverbindung

Cat12-3-7-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


Elektronik-Temperaturregler mit Doppeldigitalanzeige, Multi-Sensoren, PID- oder Ein-Aus-Funktion, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage


2	

Temperatur- bereich	Montage	Einstellung	Sensor	Funktion	Typen
Multi- parameter	Wandmontage	Doppel- digitalanzeige	Multi- parameter	Multi- parameter	Y8WJ-X Y8WJ-Y









Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12): Y8WJ-X

Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung: Y8WJ-Y

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.





Verdrahtungsbeispiel an einem Rohrmontage-Anschlusskasten Y29D

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen mit Wandmontage ermöglichen die Fernregelung der Oberflächentemperatur der Rohre. Der Anschluss an die Heizelemente erfolgt über einen Anschlusskasten mit oder ohne Abstandsmontagefuß Typ Y26, Y27, Y28, Y29, oder mit einem 3-adrigen Stromkabel und einem separaten NTC-Temperatursensorkabel, oder über einen Abstandsmontagefuß Anschlusskasten Typ Y29B und einem einzelnen 5-adrigen Kabel, das mit einem 5-Wege-Anschluss ausgestattet ist.

Der verwendete Elektronik-Regler ist so konzipiert, dass er möglichst universell einsetzbar ist. Er ist vollständig konfigurierbar. Seine Verwendung erfordert das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung.

Er verfügt über eine Autotune-Funktion, die eine automatische Einstellung der PID-Parameter ermöglicht. Der Einbau eines Mikroprozessors mit Fuzzy-Logic-Technologie ermöglicht es, einen vorgegebenen Sollwert so schnell wie möglich zu erreichen, mit einem Minimum an Überhitzung bei Störungen im Zusammenhang mit dem Hochlauf oder der externen Last.

Eine 20A 250V Halbleiterrelaisplatine ist im Standard enthalten.

Der Temperatursensoreingang ist konfigurierbar und erlaubt insbesondere die Verwendung von Pt100 RTD. Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Deckel und Fenster verschließbar. Wandmontage: Vier abnehmbare und drehbare Beine.

Elektrischer Anschluss:

- Bei allen Modellen auf internem Klemmenblock für die Stromversorgung.
- Bei dem Modell mit 3 Kabelverschraubungen: Auf internem Klemmenblock für den Ausgang und den Temperatursensor.
- Bei dem Modell mit Ausgang über 5-Wege-Anschluss wird die interne Verdrahtung des Stromausgangs und des Temperatursensors zum Anschluss vorgenommen.

Kabelverschraubungen:

- Modell mit drei Kabelverschraubungen: Zwei M24-Kabelverschraubungen für Stromversorgung und Stromausgang und eine M12-Kabelverschraubung für den Temperatursensor.
- Modell mit 5-Wege-Anschluss: Eine 5-Wege-Buchse zur Montage an der Gehäusewand und ein 5-Wege-Stecker zur Montage am Kabel sowie eine M24-Kabelverschraubung für das Stromkabel.

Schalteinrichtungen: Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung.

Regler: Doppelanzeige, für Istwert und Sollwert

Funktion: PID mit automatischer Parametereinstellung durch Autotune-Funktion. Es kann auch auf Ein-Aus-Funktion mit einstellbarem Differential eingestellt werden.

Cat12-3-7-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Negen ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Elektronik-Temperaturregler mit Doppeldigitalanzeige, Multi-Sensoren, PID- oder Ein-Aus-Funktion, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, entfernte Wandmontage

Fühlereingang: Konfigurierbar für Pt100, K-Thermoelement und andere Sensoren.

Stromausgang: 20A 230V Halbleiterrelais.

Alarm: 3A 230V Relais.

können ohne Vorankündigung

Anzeige: 4-stelliges Display, konfigurierbar in °C oder °F

Stromversorgung: AC 220-230V 50-60Hz.

Genauigkeit: ±1°C (±2°F) oder 0,3% Skalenendwert ± eine Stelle. Selbsttest: Übersteuerung, Untersteuerung und offener Sensorkreis.

Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

Option: Halterung für die Rohrmontage. Wird auf die Rückseite des Gehäuses geschraubt und ermöglicht die Montage

an einem horizontalen oder vertikalen Rohr in einem Abstand von ca. 50 mm. (Siehe Zubehör 6YTPT)

Haupt-Teilnummern*, Temperatursensor nicht enthalten

Teilnummern	Ausgang zu Heizelementen und Temperatursensoren
Y8WJU021D0000AUX	Modell mit 3 Kabelverschraubungen (2 x M24 +1 x M12)
Y8WJU021D0000AUY	Modell mit einem 5-Wege-Anschluss und einer M24-Kabelverschraubung

Für Modelle mit rückseitig montierter Edelstahlhalterung für die Rohrmontage: in der Referenz 021 durch V21 ersetzen.




Montagebeispiel mit der Option rückseitiger Montagehalterung auf horizontalem Rohr




Montagebeispiel mit der Option rückseitiger Montagehalterung auf vertikalerm Rohr


Verdrahtung



Stromanschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen



Temperatursensor-Anschluss am Modell mit 3 Kabelverschraubungen




Strom- und Temperatursensor-**Anschluss am Modell mit** Steckverbindung

Kontaktiere Uns Cat12-3-7-17 www.ultimheat.com

Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr

Temperaturbereich	Montage	Einstellung	Sensor	Funktion	Typen
-35+35°C (-30+95°F) 0-10°C (32-50°F) 4-40°C (40-105°F) 30-90°C (85-190°F) 30-110°C (85-230°F) 20-125°C (68-260°F)	Vertikale Fußmontage am Rohr	Bedruckter Knopf	NTC- Thermistor	Ein-Aus	Y8WR-Z







Beispiel für die Montage am Rohr

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen für die **vertikale Montage an Rohren** ermöglichen die Regelung der Oberflächentemperatur von Rohren **vor Ort**. Die Verbindung zu den Heizelementen und dem Temperatursensor erfolgt über einen Rohrmontagefuß, der die Dichtung enthält.

erfolgt über einen Rohrmontagefuß, der die Dichtung enthält. Die Benutzung dieses Modells ist einfach und intuitiv, ähnlich wie bei elektromechanischen Thermostaten, und erfordert keine speziell geschulten Benutzer.

Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Cat12-3-7-18 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr



Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Verschließbarer Deckel und Fenster. **Montage:** Rohrmontage durch PPS-Fuß mit Heizkabeln, die die wasserdichte Dichtung durchqueren. Im Fuß sind zwei Öffnungen vorgesehen, um ihn mit zwei Nylonbändern oder Metallschlauchschellen auf dem Rohr zu befestigen. **Kabelverschraubung und Fuß:** Montiert auf einer abnehmbaren Platte, die die Montage erleichtert. Diese Platte hat

eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. Die Heizkabel werden durch den Fuß geführt. (Der PPS-Fuß wird unmontiert in der Verpackung geliefert)

Fußdichtung: Standardmäßig ist im Fuß eine Silikon-Dichtung montiert, die für zwei Heizkabel und ein Loch für das Temperatursensorkabel mit Ø von 2 bis 3 mm (weitere Informationen zu diesen Dichtungen finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTPP-Rohrmontagefüßen)

Zubehör: Enthalten sind zwei flexible Manschetten aus Silikon mit zwei Bustrichtern, Länge 100mm, die dazu bestimmt sind, die Leiter der selbst-regulierenden Kabel nach dem Abschalten der Heizzone abzuschirmen. (Weitere Informationen über diese Manschetten siehe die Zubehörseiten 6YTNB in diesem Katalog)

Elektrischer Anschluss: Auf internen Klemmenblock mit Schraubklemmen **Kabelverschraubung:** Eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. **Sonstige Einrichtungen:** Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung. **Elektronik-Thermostat:** Einstellung über Drehknopf mit Aufdruck in °C oder in °F.

Funktion: Ein-Aus. (Die differentielle Einstellung ist durch ein Potentiometer möglich, das durch Entfernen des

Drehknopfes zugänglich ist)

Temperatursensor: NTC, R @ 25°C: 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50° 3380 Kohms (± 1%). Auswechselbare Sensoren.

Stromausgang: Durch 16A 230V ohmsches Relais **Stromversorgung:** 220-230V AC, 50-60Hz.

Selbsttest: Erkennung eines offenen Sensorkreises.

Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend.

Option: Rohrdichtungen mit verschiedenen Kabeldurchführungen (siehe die Palette der 6YTRP-Dichtungen auf den

verschiedenen Zubehörseiten)

Haupt-Teilnummern, Temperatursensor nicht enthalten* (Mit bedrucktem °C-Knopf **)

	Teilnummern***						
Temperaturbereich	Zwei Löcher für Heizkabel von 11x4mm bis 13x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP11)	Zwei Löcher für Heizkabel von 9,5x2,5mm bis 11x3,5mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP1)	Zwei Löcher für Heizkabel von 8x5mm bis 9,5x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP21)				
	25mm	25mm 20mm 23mm 11x 3.5mm (x2) 9.5mm 9.5mm	25mm 9.5 x 6mm (x2) 9.5mm P21				
-35+35°C (-30+95°F)	Y8WRC02100200AUZ	Y8WRC02100100AUZ	Y8WRC02100300AUZ				
0-10°C (32-50°F)	Y8WRR02100200AUZ	Y8WRR02100100AUZ	Y8WRR02100300AUZ				
4-40°C (40-105°F)	Y8WRD02100200AUZ	Y8WRD02100100AUZ	Y8WRD02100300AUZ				
30-90°C (85-190°F)	Y8WRE02100200AUZ	Y8WRE02100100AUZ	Y8WRE02100300AUZ				
30-110°C (85-230°F)	Y8WRF02100200AUZ	Y8WRF02100100AUZ	Y8WRF02100300AUZ				
20-125°C (68-260°F)	Y8WRM02100200AUZ	Y8WRM02100100AUZ	Y8WRM02100300AUZ				

^{*} Kompatible Temperatursensoren finden Sie auf der Seite über TNR6-Produkte in diesem Katalog.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-7-19


^{**} Für bedruckte °F-Knöpfe: in der Referenz 100 durch 102 ersetzen

^{***} Diese Dichtung wird mit einem Stecker geliefert, der die Verwendung von nur einem Heizkabel ermöglicht.


Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr


Schraubenschlüssel für die Beinmontage (separat zu bestellen)



Abisoliermaße der geflochtenen selbst-regulierenden Kabel, und des Stromkabels und deren Verdrahtung



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel



1: Schneiden Sie das Kabel ab und ziehen Sie den Außenmantel auf die gewünschte Länge ab.


2: Entfernen Sie das Geflecht auf der gesamten Länge mit einem Werkzeug mit abgerundeten Kanten oder einem Schraubenzieher (weitere Details zu diesem Schritt 2 siehe die technische Einführung).

* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-7-20 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr





* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

<mark>egen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden</mark>

(RTV).

Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.

Elektronik-Thermostat, NTC-Sensor, zur Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr








11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage muss diese kleine, halbkreisförmige Feder entfernt werden).

12: Legen Sie die Dichtung in die obere Aussparung des Fußes, dann die Regeleinheit darüber. Richten Sie den Kasten entsprechend der gewünschten Position aus, setzen Sie dann die Zahnmutter auf und ziehen Sie sie fest, bis sie festsitzt.



13: Schließen Sie die Leiter und den Temperatursensor gemäß dem Verdrahtungsplan an. Schließen Sie das Stromkabel an. Schließen Sie den Regelkasten.

Abisoliermaße und Verdrahtung des Stromkabels




Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Cat12-3-7-22 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Elektronik-Thermostat mit Digitalanzeige, NTC-Sensor, zur Rohrtemperatur-regelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr

Temperaturbereich	Montage	Einstellung	Sensor	Funktion	Тур
-45+120°C (-49+250°F)	Vertikale Fußmontage am Rohr	Digital	NTC-Thermistor	Ein-Aus	Y8WH-Z







Beispiel für die Montage am Rohr

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen für die **vertikale Montage an Rohren** ermöglichen die Regelung der Oberflächentemperatur von Rohren **vor Ort**. Die Verbindung zu den Heizelementen und dem Temperatursensor erfolgt über einen Rohrmontagefuß, der die Dichtung enthält.

Die Benutzung dieses Modells ist einfach. Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Elektronik-Thermostat mit Digitalanzeige, NTC-Sensor, zur Rohrtemperatur-regelunge von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr

Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Verschließbarer Deckel und Fenster. **Montage:** Rohrmontage durch PPS-Fuß mit Heizkabeln, die die wasserdichte Dichtung durchqueren. Im Fuß sind zwei Öffnungen vorgesehen, um ihn mit zwei Nylonbändern oder Metallschlauchschellen auf dem Rohr zu befestigen. **Kabelverschraubung und Fuß:** Montiert auf einer abnehmbaren Platte, die die Montage erleichtert. Diese Platte hat eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. Die Heizkabel werden durch den Fuß geführt. (Der PPS-Fuß wird unmontiert in der Verpackung geliefert)

Fußdichtung: Standardmäßig ist im Fuß eine Silikon-Dichtung montiert, die für zwei Heizkabel und ein Loch für das Temperatursensorkabel mit \emptyset 2 bis 3 mm (weitere Informationen zu diesen Dichtungen finden Sie auf der Katalogseite zu den 6YTPP-Rohrmontagefüßen)

Zubehör: Enthalten sind zwei flexible Manschetten aus Silikon mit zwei Bustrichtern, Länge 100mm, die dazu bestimmt sind, die Leiter der selbst-regulierenden Kabel nach dem Abschalten der Heizzone abzuschirmen. (Weitere Informationen über diese Manschetten siehe die Zubehörseiten 6YTNB in diesem Katalog).

Elektrischer Anschluss: Auf internen Klemmenblock mit Schraubklemmen **Kabelverschraubung:** Eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. **Sonstige Einrichtungen:** Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung.

Regler: Mit sehr einfacher Endbenutzerschnittstelle. Sollwertänderung erfolgt ohne Passwort, mit Auf- und Ab-Tasten.

Funktion: Ein-Aus mit einstellbarem Differential.

Anzeige: Wählbar in °C oder °F

Fühlereingang: NTC, R@25°C: 10 Kohms (±1%), B@25/50°C: 3380 (±1%).

Stromausgang: 16A 230V ohmsches Relais.

Anzeige: 3 Ziffern

Stromversorgung: AC 220-230V 50-60Hz.

Genauigkeit: ±1°C (±2°F) oder 0,3% Skalenendwert ± eine Stelle. **Selbsttest:** Übersteuerung, Untersteuerung und offener Sensorkreis.

Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

Optionen:

- Pt100- oder K-Thermoelement-Sensor.

Teilnummern, Temperatursensor nicht enthalten**


Teilnummern		Löcher in der Beindichtung *
Y8WHQ02100200AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 11x4mm bis 13x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs-Referenz 6YTP11)	Ø30mm Ø3mm 13 x 6mm (x2) 9.5mm 9.5mm
Y8WHQ02100100AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 9,5x2,5mm bis 11x3,5mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP1)	25mm
Y8WHQ02100300AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 8x5mm bis 9,5x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs-Referenz 6YTP21)	9.5 x 6mm (x2) P21

^{*} Diese Dichtung wird mit einem Stecker geliefert, der die Verwendung von nur einem Heizkabel ermöglicht.


Cat12-3-7-24 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

^{**} Kompatible Temperatursensoren finden Sie auf der Seite über TNR6-Produkte in diesem Katalog.


Schraubenschlüssel für die Beinmontage (separat zu bestellen)



Abisoliermaße der geflochtenen selbst-regulierenden Kabel




Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Kontaktiere Uns

Elektronik-Thermostat mit Digitalanzeige, NTC-Sensor, zur Rohrtemperatur-regelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr



10: Schieben Sie die Manschette über die Leiter der Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.


Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

(RTV).

9: Füllen Sie die Öffnung der Silikonmuffe mit Silikonharz

Cat12-3-7-26 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com





11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage muss diese kleine, halbkreisförmige Feder entfernt werden).


12: Legen Sie die Dichtung in die obere Aussparung des Fußes, dann die Regeleinheit darüber. Richten Sie den Kasten entsprechend der gewünschten Position aus, setzen Sie dann die Zahnmutter auf und ziehen Sie sie fest, bis sie festsitzt.



13: Schließen Sie die Leiter und den Temperatursensor gemäß dem Verdrahtungsplan an. Schließen Sie das Stromkabel an. Schließen Sie den Regelkasten.

egen ständigen Produktverbesserungen diendie hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Abisoliermaße und Verdrahtung des Stromkabels




* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.



Negen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Temperaturbereich	Mounting	Einstellung	Sensor	Funktion	Тур
Multi-Parameter	Vertikale Fußmontage am Rohr	Digital- doppelanzeige	Multi- Parameter	Multi- Parameter	Y8WJ-Z





Beispiel für die Montage am Rohr

Anwendungen

Diese wasserdichten Regelkästen für die **vertikale Montage an Rohren** ermöglichen die Regelung der Oberflächentemperatur von Rohren **vor Ort**. Die Verbindung zu den Heizelementen und dem Temperatursensor erfolgt über einen Rohrmontagefuß, der die Dichtung enthält.

Der verwendete Elektronik-Regler ist so konzipiert, dass er möglichst universell einsetzbar ist. Er ist vollständig konfigurierbar. Seine Verwendung erfordert das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung.

Er verfügt über eine Autotune-Funktion, die eine automatische Einstellung der PID-Parameter ermöglicht. Der Einbau eines Mikroprozessors mit Fuzzy-Logic-Technologie ermöglicht es, einen vorgegebenen Sollwert so schnell wie möglich zu erreichen, mit einem Minimum an Überhitzung bei Störungen im Zusammenhang mit dem Hochlauf oder der

Cat12-3-7-28 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen

Elektronik-Temperaturregler mit Doppeldigitalanzeige, Multi-Sensoren, PID- oder Ein-Aus-Funktion, für Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr

externen Last. Eine 20A 250V Halbleiterrelaisplatine ist im Standard enthalten.

Der Temperatursensoreingang ist konfigurierbar und ermöglicht insbesondere die Verwendung von Pt100 RTD. Die Verwendung eines verdrahteten Temperaturmessfühlers, der abgetrennt werden kann, ermöglicht es, die Probleme der Wanddurchführung von Kolbenthermostaten, deren Kapillare nicht abgeschnitten werden kann, zu überwinden und mit der Installation von Anschluss- und Regelkästen fortzufahren, nachdem die Heizkabel und der Temperatursensor montiert, die Rohrisolierung angebracht und der Isolierschutzmantel installiert wurde.

Hauptmerkmale

Gehäuse: IP69K, verstärktes PA66, mit Sichtfenster aus Polycarbonat. Deckel und Fenster verschließbar.

Wandmontage: Vier abnehmbare und drehbare Beine.

Montage: Rohrmontage durch PPS-Fuß mit Heizkabeln, die die wasserdichte Dichtung durchqueren. Im Fuß sind zwei Öffnungen vorgesehen, um ihn mit zwei Nylonbändern oder Metallschlauchschellen auf dem Rohr zu befestigen. Kabelverschraubung und Fuß: Montiert auf einer abnehmbaren Platte, die die Montage erleichtert. Diese Platte hat eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. Die Heizkabel werden durch den Fuß geführt. (Der PPS-Fuß wird unmontiert in der Verpackung geliefert)

Fußdichtung: Standardmäßig ist im Fuß eine Silikon-Dichtung montiert, die für zwei Heizkabel und ein Loch für das Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3 mm. (Weitere Informationen zu diesen Dichtungen finden Sie auf der

Katalogseite zu den 6YTPP-Rohrmontagefüßen)

Zubehör: Enthalten sind zwei flexible Manschetten aus Silikon mit zwei Bustrichtern, Länge 100mm, die dazu bestimmt sind, die Leiter der selbst-regulierenden Kabel nach dem Abschalten der Heizzone abzuschirmen. (Weitere Informationen über diese Manschetten siehe die Zubehörseiten 6YTNB in diesem Katalog)

Elektrischer Anschluss: Auf internen Klemmenblock mit Schraubklemmen Kabelverschraubung: Eine M25-Kabelverschraubung für das Stromkabel. Schalteinrichtungen: Beleuchteter Hauptschalter und Schmelzsicherung.

Regler: Doppelanzeige, für Istwert und Sollwert

Funktion: PID mit automatischer Parametereinstellung durch Autotune-Funktion. Es kann auch auf Ein-Aus-Funktion

mit einstellbarem Differential eingestellt werden.

Fühlereingang: Konfigurierbar für Pt100-, K-Thermoelement und andere Sensoren

Stromausgang: 20A 230V Halbleiterrelais. Alarm: 3A 230V Relais.

Anzeige: 4-stelliges Display, konfigurierbar in °C oder °F Stromversorgung: AC 220-230V 50-60Hz.

Genauigkeit: ±1°C (±2°F) oder 0,3% Skalenendwert ± eine Stelle.

Selbsttest: Übersteuerung, Untersteuerung und offener Sensorkreis.

Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, 20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.


Teilnummern, Temperatursensor nicht enthalten **

Referenzen		Löcher in der Beindichtung *
Y8WJU021D0200AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 11x4mm bis 13x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP11)	25mm
Y8WJU021D0100AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 9,5x2,5mm bis 11x3,5mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP1)	25mm
Y8WJU021D0300AUZ	Zwei Löcher für Heizkabel von 8x5mm bis 9,5x6mm und ein Loch für Temperatursensorkabel mit Ø 2 bis 3mm (Dichtungs- Referenz 6YTP21)	25mm 9.5 x 6mm (x2) P21


- Diese Dichtung wird mit einem Stecker geliefert, der die Verwendung von nur einem Heizkabel ermöglicht.
 Kompatible Temperatursensoren finden Sie auf der Seite über TNR5-Produkte in diesem Katalog.
 Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


Schraubenschlüssel für die Beinmontage (separat zu bestellen)



Abisoliermaße der geflochtenen selbst-regulierenden Kabel



Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel



1: Schneiden Sie das Kabel ab und ziehen Sie den Außenmantel auf die gewünschte Länge ab.


2: Entfernen Sie das Geflecht auf der gesamten Länge mit einem Werkzeug mit abgerundeten Kanten oder einem Schraubenzieher (weitere Details zu diesem Schritt 2 siehe die technische Einführung).

* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-7-30 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Elektronik-Temperaturregler mit Doppeldigitalanzeige, Multi-Sensoren, PID- oder Ein-Aus- Funktion, für Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr





* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

<mark>egen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden</mark>

(RTV).

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.

Elektronik-Temperaturregler mit Doppeldigitalanzeige, Multi-Sensoren, PID- oder Ein-Aus- Funktion, für Rohrtemperaturregelung von Begleitheizung, vertikale Fußmontage am Rohr








11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage muss diese kleine, halbkreisförmige Feder entfernt werden).

12: Legen Sie die Dichtung in die obere Aussparung des Fußes, dann die Regeleinheit darüber. Richten Sie den Kasten entsprechend der gewünschten Position aus, setzen Sie dann die Zahnmutter auf und ziehen Sie sie fest, bis sie festsitzt.



13: Schließen Sie die Leiter und den Temperatursensor gemäß dem Verdrahtungsplan an. Schließen Sie das Stromkabel an. Schließen Sie den Regelkasten.


Abisoliermaße und Verdrahtung des Stromkabels



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Temperatursensoren: 100 Ohm Platin-RTD, Ø 5mm x 30mm Edelstahlsonde zur Verwendung in der Begleitheizung.

			<u> </u>		
Temperatur- bereich	Cable insulation	Sondenschutz	Temperatur-messgerät	Signal -Typ	Тур
20- 200°C (120- 390°F)	FEP	Edelstahl-Sonde, Ø 5mm x 30mm	Pt100- Platinwiderstand	Ohmsch, linear	TSR5



Hauptanwendungen

Der Hauptvorteil dieser Pt100-Sensoren bei der Temperaturmessung von flexiblen Heizelementen ist ihre Robustheit. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie geklebt oder in flexible flache Elemente eingebaut werden. Sie sind resistent gegen Stöße und Vibrationen, aber ihre Reaktionszeit ist länger und sie sind teurer als Modelle mit gekapseltem Messelement.

Hauptmerkmale

Der Platinwiderstand hat eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit und hohe Genauigkeit über einen erweiterten Temperaturbereich. Die Widerstandsveränderungskurve von Platin als Funktion der Temperatur ist viel linearer als die von Thermoelementen oder Thermistoren. Elektronik-Reglern mit Pt100 sind einfacher und preiswerter als

Außerdem benötigen sie keine temperatur-kompensierte Leitung wie Thermoelemente. Pt100 werden weltweit verwendet und sind unter Verwendung der DIN 43760-Kurve austauschbar.

Aufbau: Auf ein Keramiksubstrat wird eine Platinschicht aufgebracht, Leiter werden darauf geschweißt, und das Ganze wird in eine Edelstahl-Schutzsonde eingesetzt.

Montage: Das Ende mit dem Messelement Pt100 wird dann mit einer Schutzkappe vom Typ 9BFS3, 9BFM1 oder 9BFV2 (siehe technische Seiten zu den Silikonkappen), die vulkanisiert oder geklebt sein kann, auf dem flexiblen Heizelement befestigt.

Temperaturbereich: Die Einsatztemperatur ist aufgrund der FEP-isolierten Kabel auf 200°C begrenzt.

Genauigkeiten und Toleranzen: - Nennwert bei 0°C: 100 Ohm.

- Nennwert bei 100°C: 138,51 Ohm

Die internationale Norm IEC 751-1983 und DIN EN 60751 2009-05 geben die Parameter der Temperaturgangkurve an. Die Klasse B, die am weitesten verbreitet ist, hat eine Toleranz von $\pm 0.3^{\circ}$ C bei 0°C. ($\pm 0.12 \Omega$ bei 0°C).

Farbcode: Die beiden roten Drähte werden zusammen mit ihren Lötstellen an einer der Klemmen des Keramiksubstrats angeschlossen, der weiße Draht wird an die andere Klemme angeschlossen.

Kabelaufbau: 3 x 0,35mm², (AWG24), FEP-Isolierung + Geflecht + FEP-Schlauch, T 200°C, Außen-Ø 3mm

Haupt-Teilnummern (Genauigkeitsklasse B)

Teilnummer	Kabellänge (mm)
TSR50030I0200BK6	200
TSR50030I0500BK6	500
TSR50030I1000BK6	1000
TSR50030I2000BK6	2000
TSR50030I3000BK6	3000


Hinweis: Diese Temperatursensoren werden nicht von Ultimheat hergestellt, und die angegebenen Informationen stammen von unseren Lieferanten.

Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. ständigen Produktverbesserungen

> Kontaktiere Uns Cat12-3-7-33 www.ultimheat.com

Ω	

Temperatur- bereich	Kabel- isolierung	Sondenschutz	Temperatur- messgerät	Signal -Typ	Тур
20 - 120°C (68 - 390°F)	FEP	Vernickelte Kupfersonde, Ø 6mm x 30mm	10 kOhm Thermistor	Ohmsch, logarithmisch	TNR6



Hauptanwendungen

Der Hauptvorteil dieser NTC-Sensoren bei der Temperaturmessung von flexiblen Heizelementen ist ihre Robustheit und eine relativ kurze Ansprechzeit. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie geklebt oder in flexible flache Elemente eingebaut werden. Sie sind resistent gegen Stöße und Vibrationen, ihre Temperaturbeständigkeit ist jedoch begrenzt.

Hauptmerkmale

Der Thermistor ist besonders wirtschaftlich. Seine Genauigkeit ist für den Temperaturbereich von 0 bis 120°C korrekt. Sein Widerstand nimmt logarithmisch mit der Temperatur ab. Seine Wiederholbarkeit ist gut, aber die Austauschbarkeit der Sensoren zwischen verschiedenen Anbietern ist durchschnittlich. Aus diesem Grund haben die meisten Elektronik-Regler, die diese Thermistor-Sensoren verwenden, ein Nullpunkt-Korrektursystem. Diese Regler sind im Allgemeinen einfach und preiswert.

Aufbau: Das Messelement ist eine Glasperle, die die Sinterlegierung mit negativem Temperaturkoeffizienten umhüllt, aus der zwei Drähte austreten. Die Leiter des Anschlusskabels sind darin eingeschweißt, und die Baugruppe ist in ein vernickeltes Kupferschutzrohr mit geringer thermischer Trägheit eingesetzt.

Montage: Das Ende mit dem NTC-Messelement wird dann mit einer Schutzkappe vom Typ 9BFS4, 9BFM2 oder 9BFV3 (siehe technische Seiten zu Silikonkappen), die vulkanisiert oder geklebt sein kann, am flexiblen Heizelement befestigt. Temperaturbereich: Die Betriebstemperatur ist auf 120°C begrenzt.

Genauigkeiten und Toleranzen:

- Nennwert bei 25°C: 10 Kohms +/- 1%. B = 3380 +/- 1%

Farbcode: Die beiden Leiter sind farblich identisch und entsprechen jeweils einem der Anschlüsse des Thermistors. Aufgrund des hohen Widerstands des Messelements ist ein dritter Leiter nicht erforderlich.

Kabelaufbau: 2 x 0,35mm², (AWG24) Silikonisolierung mit FEP-Ummantelung, Außen-Ø 3,3mm.

Haupt-Teilnummern (Genauigkeitsklasse 1%)

Teilnummer	Kabellänge (mm)
TNR60030C02001F4	200
TNR60030C05001F4	500
TNR60030C10001F4	1000
TNR60030C20001F4	2000
TNR60030C30001F4	3000

Hinweis: Diese Temperatursensoren werden nicht von Ultimheat hergestellt, und die angegebenen Informationen stammen von unseren Lieferanten.

Cat12-3-7-34 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

M20x1,5 Temperatursensoren für die Montage in Kabelverschraubungslöchern oder Gewinden, für die Messung der Außenumgebungstemperatur von Kästen

Q

Gewinde	Körp	er-Ø	Drahtstärke	Sensoren	Körper	material	Typen
M20 × 1,5 Ø18,2 × 15mm		0,5mm² (AWG24)	Pt100 NTC- Thermoelement	Eloxi	ertes inium	TNJB TPJB TSJB TJJB	
Pt100 (TSJB)			NTC (TNJB)	Thermoeleme (TPJB)	nt K	The	rmoelement J (TJJB)
		Ø18.2mm	FEP+ FEP AWG24 3mm 9mm M20x1.5 Ø18.2mm	3.3mm L	FEP+ FEP AWG24 3mm 9mm M20x1	Ø18.2mm	
		Versi	onen der Wandm	ontage durch den Sch	ırank		
In einem M20x1,5 (Dichtung in			Bohrung Ø 20 mm utter in grün)	In einem M20x1,5	Gewinde	In einer	Bohrung Ø 20mm

<mark>ungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.</mark>

Anwendungen

Diese Temperatursensoren sind für die Montage in Bohrungen mit Ø 20mm (mit einer Kontermutter und einer Dichtung) oder in M20x1,5 Gewinden (mit einer Dichtung), die ursprünglich für Montage Kabelverschraubungen auf Anschlusskästen oder Schaltkästen vorgesehen waren. Sie ermöglichen die einfache Montage eines Umgebungstemperatursensors auf diesen Kästen. Die Umgebungstemperaturmessung erfolgt dann außen, 15mm von der Wand entfernt, und das System ist vollständig wasserdicht.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-7-35

M20x1,5 Temperatursensoren für die Montage in Kabelverschraubungslöchern oder Gewinden, für die Messung der Außenumgebungstemperatur von Kästen



Hauptmerkmale

Pt1 00 3-Drähte RTD-Temperatursensor:

- Anschluss: 3 Drähte 0,5mm² (AWG24), FEP-Isolierung + Metallgeflecht + FEP. Die 2 weißen Drähte werden an einen Pol des Pt100 angeschlossen, der rote Draht an den anderen Pol.

Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) als Temperatursensor:

- Anschluss: Schwarzes 2-adriges 0,5mm² Kabel (AWG24), FEP + Silikonisolierung. Ein schwarzer Draht, ein roter Draht. Jeder dieser Drähte entspricht einem Pol des Thermistors. Widerstandsänderungskurve: Wert 10 Kilo-Ohm bei 25°C, Koeffizient B 3380.


K-Thermoelement Sensor:

- Anschluss: Grünes 2-adriges 0,5mm²-Kabel (AWG24), FEP + FEP-Isolierung. Farbcode gemäß IEC 584-3. Der weiße Draht ist negativ, der grüne Draht ist positiv. (Farbcode nach anderen Normen auf Anfrage)

J-Thermoelement Sensor:

- Anschluss: Schwarzes 2-adriges 0,5mm²-Kabel (AWG24), FEP + FEP-Isolierung. Farbcode gemäß IEC 584-3. Der weiße Draht ist negativ, der schwarze Draht ist positiv. (Farbcode nach anderen Normen auf Anfrage)

Zubehör



Referenzen

Sonsor Tun	Kabellänge (L)						
Sensor-Typ	300mm	1m	2m	3m			
Pt100	TSJBD150A0302BK6	TSJBD150A1002BK6	TSJBD150A2002BK6	TSJBD150A3002BK6			
NTC (10 Kohms @ 25°C)	TNJBD150A03022F6	TNJBD150A10022F6	TNJBD150A20022F6	TNJBD150A30022F6			
Thermoelement K	TPJBD150A03022D6	TPJBD150A10022D6	TPJBD150A20022D6	TPJBD150A30022D6			
Thermoelement J	TJJBD150A03022D6	TJJBD150A10022D6	TJJBD150A20022D6	TJJBD150A30022D6			

Cat12-3-7-36 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Sektion 8 Verschiedene Konfektionen auf vom Kunden gelieferten Heizkabeln

Wegen ständigen Produktverbesserungen dien die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Warum fertigen wir Konfektionen an von Kunden gelieferten Heizkabeln an?


- Wir kennen die verschiedenen Techniken zum Verbinden von Heizkabeln und verwenden die für das jeweilige Modell am besten geeignete Technik.
- Unsere hochmodernen Industrieanlagen, mit denen wir jedes Jahr Hunderttausende von verschiedenen Kabelverbindungen herstellen, sind i.d.R. effizienter als die Anlagen unserer Kunden.
 - Dank dieser Anlagen werden die Montagezeiten und -kosten erheblich reduziert.
- Die Verarbeitung ist professionell und das Verfahren ist garantiert und geprüft.

Thermostate umspritzt auf vom Kunden gelieferte Begleitheizungskabel



Heizkabel-Typ	Stecker-Stil	Kabellänge	Kabelbreite	Sollwert	4	Тур
Selbst- regulierend, Konstantstrom, seriell	Euro UL	2m 3m	2×0.75 mm ² 2×1 mm ² 3×1 mm ² 3×1.5 mm ²	4+/-3°C	RoHS REACH	49C





- A: Stecker (Modell hängt vom Land ab)
- B: Stromkalbel
- C: PA66-Ummantelung des Stromkabels
- D: Heizkabel (vom Kunden bereitzustellen)
- E: PA66-Umspritzung des Kabelabschlusses
- F: Scheibenthermostat mit fester Temperaturinstellung

Anwendungen

Dieses System ermöglicht es, einen Satz bestehend aus einem Stromkabel, einem Heizkabel und einem Frostschutz-Thermostat auf professionelle, wasserdichte und wirtschaftliche Weise herzustellen. Das Umspritzen des Heizkabels mit einem Scheibenthermostat ermöglicht es, dieses einzuschalten, wenn die Umgebungstemperatur unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, und es auszuschalten, wenn die Temperatur steigt. Das Umspritzen verbessert die mechanische Festigkeit der Baugruppe und bietet einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Dank des in unseren Labors entwickelten Spezialverfahrens wird beim Spritzgießen von Polyamid 66 die Scheibe des Thermostats nicht überhitzt, wodurch die Sollwert-Temperaturdrift, die dieses Verfahren normalerweise mit sich bringt, vermieden wird.

Die Produktion erfolgt ausschließlich im Werk, wobei das Heizkabel vom Kunden geliefert wird.

Es ist kompatibel mit allen Typen von flachen oder runden Heizkabeln des selbst-regulierenden parallelen Typs oder von Konstantstrom, oder des seriellen Typs mit zwei Leitern nebeneinander. Der Stecker ist variabel und hängt vom Bestimmungsland, der Spannung, der Stärke und der Anzahl der Adern ab. Eine MOQ von 1000 Stück ist erforderlich.

Hauptmerkmale

Material: Ummantelung aus flexiblem schwarzem Polyamid. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Temperaturmpfindliches Teil: Edelstahlkappe, nicht überspritzt, um die Temperaturmessung zu verbessern.

Schutz gegen Eindringen: IP67

Kontakt: Öffnen bei Temperaturanstieg.

Elektrische Leistung:

- 10A ohmsch, 250V AC, 100.000 Zyklen, oder 16A ohmsch, 250V AC, 30.000 Zyklen

Temperatur-Kalibrierung: Kontakt-Öffnen bei 10±3°C und Schließen bei 4±3°C. Für andere Temperaturn kontaktieren Sie uns.

Stromkabel:

- Für Heizkabel mit Metallgeflecht: 3 Leiter, Typ H05VVF (PVC-Isolierung), mit europäischem oder amerikanischem umspritztem Stecker. Ausführung abhängig von der Leistung des verwendeten Heizkabels.
- Für Heizkabel ohne Metallgeflecht: 2 Leiter, Typ H05VVF (PVC-Isolierung), mit umspritztem Europa- oder US-Stecker ohne Erdung. Ausführung abhängig von der Leistung des verwendeten Heizkabels.

Verbindung des Heizkabels: Die Vorrichtung wird nur an das vom Kunden gelieferte Heizkabel angespritzt. Die Umspritzwerkzeuge werden dann an die Maße der Kabel angepasst.

Optionen:

- Andere Thermostat-Sollwert-Kalibrierung
- Blister oder Kundenverpackung
- Anderer Steckertyp (UK, Japan, Australien)
- Andere Art der Kabel-Isolierung (Gummi, Gummi + PVC)

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-8-3

Thermostate umspritzt auf vom Kunden gelieferte Begleitheizungskabel

0

Haupt-Teilnummern (mit Thermostat, Öffnen bei 10±3°C und Schließen bei 4±3°C)

Тур	Stecker	Max. Leistung	Kabelbreite	Kabel- länge	Teilnummer
4	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 0,75mm²	2m	49C0TTPPP8LLLA4
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 0,75mm²	3m	49C0TTPPP8LLLB4
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 1mm²	2m	49C0TTPPP8LLLC4
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 1mm²	3m	49C0TTPPP8LLLD4
	Europa (CEE 7/7)	10A 250V	$3 \times 1 \text{mm}^2$	2m	49C0TTPPP8LLLE1
	Europa (CEE 7/7)	10A 250V	3 × 1mm ²	3m	49C0TTPPP8LLLF1
18 A 250 B	Europa (CEE 7/7)	16A 250V	3 × 1,5mm²	2m	49C0TTPPP8LLLG1
'	Europa (CEE 7/7)	16A 250V	3 × 1,5mm ²	3m	49C0TTPPP8LLLH1
	USA (Nema 1/15)	10A 125V	2 × AWG18 (2 × 0,75mm²)	2m	49COTTPPP8LLLJ3
3	USA (Nema 1/15)	10A 125V	2 × AWG18 (2 × 0,75mm²)	3m	49COTTPPP8LLLK3
	USA, Canada (NEMA 5-15)	10A 125V	3 × AWG18 (3 × 0,75mm²)	2m	49COTTPPP8LLLL2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	10A 125V	3 × AWG18 (3 × 0,75mm²)	3m	49C0TTPPP8LLLM2
2	USA, Canada (NEMA 5-15)	13A 125V	3 × AWG16 (3 × 1,25mm²)	2m	49C0TTPPP8LLLN2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	13A 125V	3 × AWG16 (3 × 1,25mm²)	3m	49C0TTPPP8LLLP2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	15A 125V	3 × AWG14 (3 × 2mm²)	2m	49C0TTPPP8LLLQ2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	15A 125V	3 × AWG14 (3 × 2mm²)	3m	49C0TTPPP8LLLR2

TT: Variable Zeichen, abhängig vom Typ des vom Kunden gelieferten Kabels (selbst-regulierend mit PE-Kern, selbst-regulierend mit Silikon-Kern, Konstantstrom, seriell mit 2 Leitern nebeneinander, mit oder ohne Geflecht oder Erdunging-Band, usw.)

PPP: Gesamtleistung des Kabels in Dezawatt.

V: Versorgungsspannung, mit 8 = 230V (220-240V) und 6 = 115V (110-120V).


LLL: Länge L2 des Heizkabels in Dezimetern.

Umspritzen der Endverschlüsse des vom Kunden gelieferten Heizkabels



Heizkabel-Typ	Stecker-Stil	Kabellänge	Kabelbreite		Тур
Selbst- regulierend, Konstantstrom, seriell	Euro UL	2m 3m	$2 \times 0.75 \text{mm}^2$ $2 \times 1 \text{mm}^2$ $3 \times 1 \text{mm}^2$ $3 \times 1.5 \text{mm}^2$	RoHS REACH	9UW





- A: Stecker (Modell hängt vom Land ab)
- B: Stromkalbel
- C: PA66-Ummantelung des Stromkabels
- D: Heizkabel (vom Kunden bereitzustellen)
- E: PA66-Umspritzung des Kabelabschlusses

Anwendungen

Dieses System ermöglicht die **professionelle, wasserdichte und wirtschaftliche** Herstellung eines Satzes aus einem Stromkabel und einem Heizkabel. **Die Herstellung erfolgt ausschließlich im Werk, wobei das Heizkabel vom Kunden geliefert wird.**

Es ist kompatibel mit allen Typen von flachen oder runden Heizkabeln des selbst-regulierenden parallelen Typs oder von Konstantstrom, oder des seriellen Typs mit zwei Leitern nebeneinander. Das Kabel kann ein Metallgeflecht und einen Außenmantel enthalten oder auch nicht. Der Stecker ist variabel, je nach Bestimmungsland, Spannung, Stromstärke und Anzahl der Adern.

Eine Mindestproduktion von 1000 Stück ist erforderlich.

Hauptmerkmale

Material: Ummantelung aus flexiblem schwarzem Polyamid. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Wasserdicht: IP67 Stromkabel:

- Für Heizkabel mit Metallgeflecht: 3 Leiter, Typ H05VVF (PVC-Isolierung), mit umspritztem Europa- oder US-Stecker. Ausführung abhängig von der Leistung des verwendeten Heizkabels.
- <u>- Für Heizkabel ohne Metallgeflecht:</u> 2 Adern, Typ H05VVF (PVC-Isolierung), mit Europa- oder US-Stecker ohne Erdung. Ausführung in Abhängigkeit von der Leistung des verwendeten Heizkabels.

Optionen:

- Blister oder Kundenverpackung
- Andere Steckertypen (UK, Japan, Australien).
- Andere Art der Kabel-Isolierung (Gummi, Gummi + PVC).

gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-8-5

Haupt-Teilnummern

Тур	Stecker	Max. Leistung	Kabelbreite	Kabel- länge	Teilnummer
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 0,75mm ²	2m	9UWTTPPPP8LLLA4
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 0,75mm ²	3m	9UWTTPPPP8LLLB4
4	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 1mm²	2m	9UWTTPPPP8LLLC4
	Europa (CEE 7/16 "Eurostecker")	6A 250V	2 × 1mm²	3m	9UWTTPPPP8LLLD4
	Europa (CEE 7/7)	10A 250V	3 × 1mm²	2m	9UWTTPPPP8LLLE1
	Europa (CEE 7/7)	10A 250V	3 × 1mm²	3m	9UWTTPPPP8LLLF1
16 A 250 B -	Europa (CEE 7/7)	16A 250V	3 × 1,5mm ²	2m	9UWTTPPPP8LLLG1
	Europa (CEE 7/7)	16A 250V	3 × 1,5mm ²	3m	9UWTTPPPP8LLLH1
	USA (Nema 1/15)	10A 125V	2 × AWG18 (2 × 0,75mm²)	2m	9UWTTPPPP8LLLJ3
3	USA (Nema 1/15)	10A 125V	2 × AWG18 (2 × 0,75mm²)	3m	9UWTTPPPP8LLLK3
	USA, Canada (NEMA 5-15)	10A 125V	3 × AWG18 (3 × 0,75mm ²)	2m	9UWTTPPPP8LLLL2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	10A 125V	3 × AWG18 (3 × 0,75mm²)	3m	9UWTTPPPP8LLLM2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	13A 125V	3 × AWG16 (3 × 1,25mm²)	2m	9UWTTPPPP8LLLN2
2	USA, Canada (NEMA 5-15)	13A 125V	3 × AWG16 (3 × 1,25mm²)	3m	9UWTTPPPP8LLLP2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	15A 125V	3 × AWG14 (3 × 2mm²)	2m	9UWTTPPPP8LLLQ2
	USA, Canada (NEMA 5-15)	15A 125V	3 × AWG14 (3 × 2mm²)	3m	9UWTTPPPP8LLLR2

TT: Variable Zeichen, abhängig vom Typ des vom Kunden gelieferten Kabels (selbst-regulierend mit PE-Kern, selbst-regulierend mit Silikon-Kern, Konstantstrom, seriell mit 2 Leitern nebeneinander, mit oder ohne Geflecht oder Erdunging-Band, usw.) PPP: Gesamtleistung des Kabels in Dezawatt.

V: Versorgungsspannung, mit 8 = 230V (220-240V) und 6 = 115V (110-120V). LLL: Länge L2 des Heizkabels in Dezimetern.

egen ständigen Produktverbesserungen dien die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sektion 9 Heizkabelabschlüsse und kleines Zubehör

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com



Silikon-Formteile


- Wir haben ein Sortiment entwickelt, das die verschiedenen Anwendungen in Heizkabeln abdeckt, denn diese Lösung ist oft die wirtschaftlichste und am einfachsten zu realisieren.
 - Da wir seit mehr als 10 Jahren flexible Silikonkappen zum Schutz der elektrischen Verbindungen in elektrothermischen Anwendungen gießen, können wir dank unserer Erfahrung effiziente technische Lösungen anbieten.

Kleines Zubehör

- Die vollständige Integration des Schneid-, Stanz- und Schweißverfahrens der Edelstahlteile in unserem Werk ist der Ursprung der verschiedenen Zubehörteile für die Befestigung der Gehäuse und der Heizkabel.

	1
<u> </u>	亼

Temperatur	Stecker-Stil	Kabellänge	Kabelstarke		Тур
Öffnen 10°C+/-3°C Schließen 4°C +/- 3°C	Euro UL	2m 3m	3 × 1mm ² 3 × 1,5mm ²	RoHS REACH	6YTDKA



Anwendungen

Dieses System ermöglicht den **professionellen**, **wasserdichten und kostengünstigen** Anschluss eines Stromkabels mit einem frostsicheren Festtemperatur-Thermostat an ein Heizkabel. **Die Montage ist vor Ort oder in der Werkstatt möglich** und erfordert kein Spezialwerkzeug.

Es ist mit allen Typen von flachen oder runden Parallel-Heizkabeln kompatibel. Es eignet sich besonders für Hausinstallationen zum Frostschutz von Zählern, Pumpen, Leitungen.

Hauptmerkmale

Material: Thermostatkörper umspritzt mit schwarzem Polyamid. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Thermostat: Elektrische Leistung 16A 230V, Kontakt-Öffnen bei Temperaturanstieg auf 10° C \pm 3° C, Schließen bei Temperaturabfall auf 4° C \pm 3° C. (Andere Temperaturn auf Anfrage)

Wasserdichtigkeit: IP66

Befestigung: Kann mit einer Schlauchschelle aus Nylon auf einem Rohr befestigt werden.

Anschlusskabel: Typ H05VVF (PVC-Isolierung) mit 3 Leitern, mit umspritztem europäischem oder amerikanischem Stecker (Andere Modelle bei Mindestbestellung möglich). Querschnitt 3x1mm² oder 3x1,5mm² je nach Leistung des verwendeten Heizkabels.

Optionen:

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

- Kundenspezifische OEM-Versionen
- Andere Steckertypen (UK, Japan, Australien).
- Anderer Typ der Kabelisolierung (Gummi, Gummi + PVC).
- Kabel und Stecker ohne Schutzleiter.

Haupt-Teilnummern

Stecker	Kabelbreite	Kabellänge	Teilnummern*
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1mm ²	2m	6YTDKABPE2001060
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1.5mm ²	2m	6YTDKAAPE2001060
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1mm ²	3m	6YTDKABPE3001060
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1.5mm ²	3m	6YTDKAAPE3001060
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1mm ²	2m	6YTDKABPU2001060
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1.5mm²	2m	6YTDKAAPU2001060
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1mm²	3m	6YTDKABPU3001060
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1.5mm²	3m	6YTDKAAPU3001060


^{*} Doppelwandiger Schrumpfschlauch nicht enthalten.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-3


gen ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Maße zur Heizkabel-Verdrahtung

(Siehe die Technische Einführung für die Abisolierverfahren, die je nach Modell des Kabels unterschiedlich sind)




Montageschritte der Thermostatleitung auf selbst-regulierendem Kabel



5: Den elektrischen Isolierschlauch auf der gewünschten Länge abziehen.

6: Die Heizzone zwischen den beiden Busdrähten auf der gewünschten Länge abschneiden und entfernen.

Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.




11: Den Schrumpfschlauch über die Rippen des Thermostatkörpers schieben.


ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

-	()
. <		_

Temperatur	Stecker-Stil	Kabellänge	Kabelbreite		Тур
Öffnen 10°C+/-3°C Schließen 4°C +/- 3°C	Euro UL	2m 3m	3 × 1mm ² 3 × 1,5mm ²	RoHS REACH	6YTDKB





Anwendungen

Dieses System ermöglicht den **professionellen**, **wasserdichten und wirtschaftlichen** Anschluss eines Stromkabels mit einem frostsicheren, fest eingestellten Temperaturthermostat an ein Heizkabel. **Die Montage ist vor Ort oder in der Werkstatt möglich** und erfordert kein Spezialwerkzeug.

Es ist mit allen Typen von flachen oder runden Parallel-Heizkabeln kompatibel. Es ist besonders geeignet für Hausinstallationen zum Frostschutz von Zählern, Pumpen, Rohrleitungen.

Hauptmerkmale

Material: Thermostatkörper umspritzt mit schwarzem Polyamid. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Thermostat: Elektrische Leistung 16A 230V, Kontakt- Öffnen bei Temperaturanstieg auf 10° C \pm 3° C, Schliessen bei Temperaturabfall auf 4° C \pm 3° C. (Andere Temperaturen auf Anfrage)

Wasserdichtigkeit: IP66

Befestigung: Kann mit einer Nylon-Schlauchschelle an einem Rohr befestigt werden.

Anschlusskabel: Typ H05VVF (PVC-Isolierung) mit drei Leitern, mit europäischem oder amerikanischem umspritztem Stecker (Andere Modelle bei Mindestbestellung möglich). Querschnitt 3x1mm² oder 3x1,5mm² je nach Leistung des verwendeten Heizkabels.

Optionen:

- Kundenspezifische OEM-Versionen
- OEM-Versionen mit nur einer Dimension der Silikonhülle.
- Andere Art von Stecker (UK, Japan, Australien).
- Andere Art der Kabel-Isolierung (Gummi, Gummi + PVC).
- Kabel und Stecker ohne Schutzleiter.

Haupt-Teilnummern


Stecker	Kabelbreite	Kabel- länge	Teilnummer mit Silikonmuffen K1	Teilnummer mit Silikonmuffen K2	Teilnummer mit Silikonmuffen K3	Teilnummer mit Silikonmuffen K4
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1mm²	2m	6YTDKBBPE2001061	6YTDKBBPE2001062	6YTDKBBPE2001063	6YTDKBBPE2001064
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1,5mm ²	2m	6YTDKBAPE2001061	6YTDKBAPE2001062	6YTDKBAPE2001063	6YTDKBAPE2001064
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1mm ²	3m	6YTDKBBPE3001062	6YTDKBBPE3001062	6YTDKBBPE3001062	6YTDKBBPE3001062
Europa (CEE 7/7, 16A)	3 × 1,5mm ²	3m	6YTDKBAPE3001061	6YTDKBAPE3001062	6YTDKBAPE3001063	6YTDKBAPE3001064
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1mm²	2m	6YTDKBBPU2001061	6YTDKBBPU2001062	6YTDKBBPU2001063	6YTDKBBPU2001064

Cat12-3-9-6 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

	()	
۷	-		7


Stecker	Kabelbreite	Kabel- länge	Teilnummer mit Silikonmuffen K1	Teilnummer mit Silikonmuffen K2	Teilnummer mit Silikonmuffen K3	Teilnummer mit Silikonmuffen K4
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1,5mm²	2m	6YTDKBAPU2001061	6YTDKBAPU2001062	6YTDKBAPU2001063	6YTDKBAPU2001064
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1mm²	3m	6YTDKBBPU3001061	6YTDKBBPU3001062	6YTDKBBPU3001063	6YTDKBBPU3001064
USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp)	3 × 1,5mm²	3m	6YTDKBAPU3001061	6YTDKBAPU3001062	6YTDKBAPU3001063	6YTDKBAPU3001064

Silikonmuffen (Teilnummern sind nur für Muffen-Ersatzteile)



Maße der Heizkabel-Verdrahtung

(Siehe die Technische Einführung für die Abisolierverfahren, die je nach Modell des Kabels unterschiedlich sind)




Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-7

0

ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Montageschritte der Thermostatleitung auf selbst-regulierendem Kabel

(Siehe Technische Einführung zur Montage auf Konstantstromkabeln)



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-9-8 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com




Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-9


Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


Material	Zugtest Nennfestigkeit	Kabel-Typen	Fertigung		Тур
Silikon	>12DaN*	Flach	Silikon-RTV- Füllung	RoHS REACH	6YTNL


* Variabler Wert von 12 bis 21DaN je nach Modell und Ausführung der Kabel. Siehe die Testergebnisse in der Technischen Einführung











Anwendungen

Diese Silikonkappen ermöglichen es, auf wirtschaftliche und wasserdichte Weise, in der Werkstatt oder sogar vor Ort, einen fest eingestellten Temperatur-Scheibenthermostat am freien Ende eines Reihen-Heizkabels mit zwei Leitern nebeneinander zu installieren. Gleichzeitig verschließen und dichten sie dieses Ende ab. Sie machen den Einsatz von Schrumpfschläuchen überflüssig. Diese Kappen sind vor allem für häusliche Anwendungen gedacht. Sie können nicht auf Parallelkabeln von selbst-regulierenden oder von Konstantstrom-Typen verwendet werden.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: UL 94-VO, schwarzes oder orangefarbenes Silikon (andere Farben auf Anfrage). Temperaturbeständigkeit 220°C.

Abmessungen der Muffe: Die Elastizität des Silikons, die mehr als 200% beträgt, ermöglicht eine genaue Anpassung an die Form des Kabels. Wir empfehlen, eine Kappe zu wählen, die etwas kleiner ist als der Kabelquerschnitt, um zu vermeiden, dass das Harz während des Füllens reißt.

Thermostat: Es ist möglich, diese Muffe mit einem Thermostat zum Anlöten der Drähte des Heizkabels zu liefern. Öffnen bei Temperatur 10 ± 3°C, Schließen bei Temperatur 4 ± 3°C, elektrische Leistung 16A 250V. Andere Temperaturen auf Anfrage.

Optionen: Wir können jede spezielle Maße oder Design mit MOQ von 1000 Stück produzieren.

Haupt-Teilnummern (Schwarzes Silikon*)


Referenz der Muffe allein	Größe der Bohrung	Min. und max.** Kabelmaße	Kennzeichnung der Muffe
6YTNL01N09800045	8,5 × 4,5mm	9 × 5mm ~ 9,5 × 6mm	L1
6YTNL02N08620032	8,2 × 3mm	8,7 × 3,5mm ~ 11 × 3,5mm	L2
6YTNL03N13006075	11 × 4mm	11,5 × 4,5mm ~ 13 × 6mm	L3
6YTNL04N10005546	13,5 × 8,2mm	14 × 8,7mm~14 × 9,2 mm	L4

Farbe Orange: in der Referenz das 8. Zeichen N durch M ersetzen.

Thermostat-Teilnummer (separat zu bestellen)



Abisoliermaße von Heizdrähten



und Beschreibungen nur zur Orientierung und I Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen


> Kontaktiere Uns Cat12-3-9-11 www.ultimheat.com

^{*} Die maximalen Maße sind nur zur Information angegeben und können innerhalb der elastischen Grenze des Silikons erhöht werden.

0

sändigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Methoden zum Einbau eines fest eingestellten Scheibenthermostats in ein serielles Heizkabel mit 2 nebeneinander liegenden Drähten



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-9-12 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Cat12-3-9-13





9: Schieben Sie die Silikonmuffe auf das Thermostatgehäuse. Achten Sie darauf, dass der Metallteil mit dem Temperaturfühler nach unten zeigt. Schließen Sie dann den Deckel. 10: Legen Sie die Einheit auf eine waagerechte Fläche und füllen Sie flüssiges RTV-Silikon durch den Einfülltrichter ein, bis das Silikon in der kleinen Entgasungsöffnung aufzusteigen beginnt. Lassen Sie es etwa 24 Stunden lang aushärten.



11: Wenn das Silikon ausgehärtet ist, schneiden Sie die Füll- und Entgasungstrichter ab.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


\sim


Megen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.


Material	Zugtest Nennfestigkeit	Heizkabel- Typen	Fertigung		Тур
Silikon	> 8DaN*	Flach	Silikon-RTV- Füllung	RoHS REACH	6YTNM


^{*} Variabler Wert von 8 bis 18DaN je nach Modell und Ausführung der Kabel. Siehe die Testergebnisse in der Technischen Einführung.











Cat12-3-9-14 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Silikonmuffen für den Anschluss von Heizkabeln an Stromkabel (Feld- oder Werkstattmontage). Füllung mit raumtemperatur-vulkanisierendem Silikonharz (RTV

Anwendungen

Diese Silikonkappen ermöglichen eine wirtschaftliche, wasserdichte und temperaturbeständige Installation von Stromdrähten (sogenannte "kalte Drähte") auf flachen Heizkabeln in der Werkstatt oder sogar vor Ort. Sie machen den Einsatz von Schrumpfschläuchen überflüssig. Diese Kappen sind vor allem für den Hausgebrauch bestimmt.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: UL 94-VO, schwarzes oder orangefarbenes Silikon (andere Farben auf Anfrage). Temperaturbeständigkeit 220°C.

Abmessungen der Muffe: Die Elastizität des Silikons, die mehr als 200% beträgt, ermöglicht eine genaue Anpassung an die Form des Kabels. Wir empfehlen, eine Kappe zu wählen, die etwas kleiner ist als der Kabelquerschnitt, um zu vermeiden, dass das Harz während des Füllens reißt.

Optionen: Wir können jede spezielle Maße oder Design mit MOQ von 1000 Stück produzieren.

Haupt-Teilnummern (Schwarzes Silikon*)


Referenz	Größe der Bohrung	Min. und max.** Kabelmaße	Kennzeichnung der Muffe
6YTNM01N08504545	8,5 × 4,5mm	9 × 5mm ~ 9,5 × 6mm	M1
6YTNM02N08203032	8,2 × 3mm	8,7 × 3,5mm ~ 11 × 3,5mm	M2
6YTNM03N11004075	11 × 4mm	11,5 × 4,5mm ~ 13 × 6mm	M3
6YTNM04N13508246	13,5 × 8,2mm	14 × 8,7mm ~ 14 × 9,2mm	M 4

Farbe Orange: in der Referenz das 8. Zeichen N durch M ersetzen.

zur Orientierung und können ohne

hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur

Abisoliermaße für Heizdrähte




Verbindungsschritte von Stromleitungen ("kalte Drähte") an einem selbst-regulierenden Heizkabel (Methoden für andere Typen von Heizdrähten sind in der Technischen Einführung beschrieben)



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.


^{**} Die maximalen Maße sind nur zur Information angegeben und können innerhalb der elastischen Grenze des Silikons erhöht werden.

Silikonmuffen für den Anschluss von Heizkabeln an Stromkabel (Feld- oder Werkstattmontage). Füllung mit raumtemperatur-vulkanisierendem Silikonharz (RTV)




Cat12-3-9-16 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



12: Die Einheit auf eine waagerechte Fläche stellen und flüssiges RTV-Silikon durch den Einfülltrichter einfüllen, bis das Silikon in der kleinen Entgasungsöffnung aufzusteigen beginnt. Etwa 24 Stunden lang aushärten lassen.




13: Wenn das Silikon ausgehärtet ist, die Füll- und Entgasungstrichter abschneiden.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Material	Zugtest Nennfestigkeit	Kabel-Typen	Fertigung		Тур
Silikon	>5DaN*	Rund oder fflach	Verklebt	RoHS REACH	6YTNE

^{*} Variabler Wert von 5 bis 46 DaN je nach Modell und Ausführung des Kabels. Siehe die Testergebnisse in der Technischen Einführung.



Anwendungen

Das Verschließen des freien Endes von Heizkabeln, insbesondere von Konstantstromkabeln oder selbstregulierenden Kabeln, wird durch diese **sehr wirtschaftlichen Kabelendmuffen** vereinfacht, die die Verwendung von Schrumpfschläuchen überflüssig machen. Diese Muffen sind für häusliche Anwendungen bestimmt.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: UL 94-VO, schwarzes Silikon (andere Farben auf Anfrage). Temperaturbeständigkeit 220°C. Abmessungen der Muffe: Die Elastizität des Silikons, die mehr als 200% beträgt, ermöglicht eine genaue Anpassung

ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Abschlusskappen zum Verschließen des freien Endes von runden und flachen Heizkabeln (Werkstatt- ode Feldeinsatz). Trockene Montage oder Füllung mit raumtemperatur-vulkanisierendem Silikonharz (RTV)

an die Form des Kabels. Wir empfehlen, eine Muffe zu wählen, die 10 bis 20% kleiner ist als der Kabelquerschnitt. Wir empfehlen außerdem, die Muffe mit RTV-Silikonharz zu verkleben, um ein versehentliches Reißen zu vermeiden. **Optionen:**

- Diese Muffen können mit einer Teilfüllung aus Silikon-Gel hergestellt werden.
- Wir können jede spezielle Maße oder Design mit MOQ von 1000 Stück produzieren.

Haupt-Teilnummern (Schwarzes Silikon**, ohne Silikongelfüllung)

Referenz	Größe der Bohrung	Min. Kabelmaße*	Kennzeichnung der Muffe
6YTNE07N09800045	Ø 9,8mm	Ø 11,5mm	E7
6YTNE08N08620032	Ø 6,2mm	Ø 7,5mm	E8
6YTNE09N13006075	13 × 6mm	15,5 × 7,2mm	E9
6YTNE10N10005546	10 × 5,5mm	12 × 6,6mm	E10
6YTNE11N12004275	12 × 4,2mm	14,4 × 5mm	E11
6YTNE12N14004275	14 × 4,2mm	16,8 × 5mm	E12
6YTNE13N06804675	6,8 × 4,6mm	8,2 × 5,5mm	E13
6YTNE14N09203575	9,2 × 3,5mm	11 × 4,2mm	E14
6YTNE15N12206366	12,2 × 6,3mm	14,5 × 7,5mm	E15
6YTNE16N16007566	16 × 7,5mm	19 × 9mm	E16

^{*} Abmessungen für verklebte Muffen, die die Einhaltung der Mindestzugfestigkeit ermöglichen.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-19

^{**} Farbe Orange: in der Referenz das 8. Zeichen N durch M ersetzen.

Druckschraubenkappen IP67 aus wasserdichtem PA66 (Endverschlüsse)



zum Verschließen des freien Endes von flachen oder runden Heizkabeln					
Material	Min. Zugfestigkeit	Heizkabel- Typen	Fertigung	(C.)	Тур
PA66, Edelstahl, Silikon	>25 DaN	Flach oder rund	Am Kabel verriegelt	ATEX IECEX CCCEX	6YTEW
			migl	INA	
		sene	tohe	ne	en
	aller steel as a seel as a	aus	Sing		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		rodul	Citoria de	alten	
,	Vor der Montage am Kab	el	Nach dem Einlege	n des Kabels Festzie am Rohr	hen und Montage
	24.4mm 28.4mm	6YTEW2 6YTEW2 011x5-12x5.5 0 0222 005	24.4mm 28.4mm	0 YTEW3 0 12x5-13x5 5 0223 005	24.4mm 28.4mm
JPCI CONTROLS JPCI CONTROLS 50mm	Ex bilCTs db Ex bilCTs@Cbb -30°CsTas80°C	TÜV 22 ATEX 8895X JPCI CONTROLS	Ex to IIC TS Gb Ex to IIC TS GC Ex to IIC TS CD -30" CsTas:80"C	JPCI CONTROLS JPCI CONTROLS	Ex th liCT85°C bb Ex b tilCT85°C bb -30°C≤Tas80°C
301111	10~11mm 5~5.5mm	50mm	5~5.5mm	50mm	12-13mm 5-5.5mm
5.8	6YTEW1	5.5mm	6YTEW2	<u>5.5mm</u>	6YTEW3
6YTEW4 0 13x6-14x7 0 0223 005	24.4mm 28.4mm	6YTEW5 0 08-07 0 0223 005	24.4mm 28.4mm	6YTEWB 0 077-08 0 0223 005	24.4mm 28.4mm
JPCI CONTROLS 50mm	⊕et bil 15 to 6 to 15 t	JPCI CONTROLS 50mm	Ex to IICTS Gb Ex to IICTS Gb Ex to IICTS CD -30°Csffas80°C	IECEX TUR 22 0080X TÜV 22 ATEX 8895X JPCI CONTROLS 50mm	Ex to IICTS CD Ex to IICTS CD -30°C6Tas80°C
	6~7mm		J		

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

6YTEW6

Ø7~Ø8mm

7mm

6YTEW4

6YTEW5

Ø6~Ø7mm

Druckschraubenkappen IP67 aus wasserdichtem PA66 (Endverschlüsse) zum Verschließen des freien Endes von flachen oder runden Heizkabeln



Anwendungen

Diese Kabelenden werden verwendet, um schnell und ohne die Notwendigkeit für das Kleben oder Füllen mit Harz oder die Abschlüsse von flexiblen selbst-regulierend oder Konstantstrom-Heizkabel zu schließen. Sie werden ohne spezielles Werkzeug oder Ausrüstung sofort auf den Kabeln festgezogen und blockiert.

Das Festziehen auf dem Kabel erfolgt durch eine Flügelschraube, die bei einem voreingestellten Drehmoment bricht. Ein Abschrauben ist dann unmöglich. Nach der Installation bieten sie eine IP67-Dichtung am Ende des Kabels. Dank ihrer verschiedenen Abmessungen können sie an den meisten bestehenden Begleitheizungen <u>in industriellen oder explosiven Umgebungen</u> verwendet werden. Ihre Zugfestigkeit ist unabhängig vom Material des Außenmantels des Heizkabels gewährleistet (Polyolefine, PVC, Fluorelastomere, FEP usw.)

Hauptmerkmale

Körpermaterial: UV-beständiges PA66. Interne Dichtung aus Silikon.

Die Flügel des Körpers ermöglichen es, ihn von der Rohrleitung weg zu bewegen und seine Kühlung zu verbessern. Sie ermöglichen auch eine stabile Befestigung an der Rohrleitung mit einem Kabelbinder. Eine Kerbe verhindert das Verrutschen des Kabelbinders.

Max.Temperaturbeständigkeit: + 80°C. (Für höhere Temperaturen, siehe Silikon Kabelendmuffen 6YTNJ mit Silikonharzfüllung).

Beständigkeit bei min. Temperatur: - 30°C (Für niedrigere Temperaturen, siehe die Silikon Kabelendmuffen 6YTNJ mit Silikonharzfüllung).

Zugfestigkeit: Größer als 25 DaN für alle Modelle.

Dieser Wert entspricht oder übertrifft die Anforderungen der Norm EN 60079-0 für Kabelendverschlüsse in explosiven Umgebungen und liegt über den Anforderungen der Norm IEC 62395-1 für Heizkabel in industrieller Umgebung. **Optionen:** Sondermaße möglich, bei einer Mindestbestellmenge von 1000 Stück.

Andere Modelle: In einigen Fällen, insbesondere bei Konstantstromkabeln mit einem Aderabstand von weniger als 5 mm, ist es erforderlich, die Version mit Silikon-Gel-Füllung zu verwenden.

Achtung: Diese Produkte können nicht für Kabel mit einem äußeren Metallgeflecht verwendet werden, das nicht von einem Außenmantel umhüllt ist, da in diesem Fall die Wasserdichtigkeit nicht erreicht werden kann. Verwenden Sie dann Endverschlüsse mit Silikonharzfüllung. (Siehe Typ 6YTNJ am Ende des Katalogs)

Klassifizierung für Gefahrenbereiche:

Gaz: 🐼 II 2G Ex eb IIC T5 Gb Dust: 🐼 II 2D Ex tb IIIC T95°C Db

Zertifikate:

ATEX: TÜV 22 ATEX 8895X IECEx: IECEx TUR 22.0060X

Haupt-Teilnummern

Teilnummer*	Min. Kabelmaße Max. Kabelmaße		Kennzeichnung
6YTEW16S0F5010	10 x 5mm	11 x 5,5mm	W1
6YTEW26S0F50110	11 x 5mm	11 x 5mm 12 x 5,5mm	
6YTEW36S0F50120	12 x 5mm	13 x 5,5mm	W3
6YTEW46S0F60130	13 x 6mm	13 x 6mm 14 x 7 mm	
6YTEW56S0R60000	Ø 6mm	Ø 7mm	W5
6YTEW66S0R70000	Ø 7mm	Ø8mm	W6

^{*} Typen mit Silikon-Gel-Füllung: in der Referenz SO durch SG ersetzen.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-21

Druckschraubenkappen IP67 aus wasserdichtem PA66 (Endverschlüsse) zum Verschließen des freien Endes von flachen oder runden Heizkabeln



Abisoliermaße für Heizdrähte

(Siehe die Technische Einführung zur Erläuterung dieser Maße, die in einigen Fällen reduziert werden können)

Konstantstrom-Kabel mit **Selbst-regulierendes Kabel Selbst-regulierendes Kabel Konstantstrom-Kabel mit** mit ummanteltem Geflecht mit ummanteltem Geflecht ummanteltem Geflecht, ummanteltem Geflecht, und mit einem Abstand und einem Abstand Abstand zwischen den Bus-Abstand zwischen den Buszwischen den Bus-Adern zwischen den Bus-Adern Adern mindestens 5mm Adern kleiner als 5mm von mindestens 5mm von weniger als 5mm 4 3 Zwischen dem Ein Leiterdraht muss Zwischen den Busdrähten Ein Leiterdraht muss Halbleiterkern und dem abgeschnitten werden, um und dem Metallgeflecht abgeschnitten werden, um Metallgeflecht muss ein einen Mindestabstand von muss ein Mindestabstand einen Mindestabstand von Mindestabstand von 10 mm 5 mm zwischen den von 10 mm eingehalten 5 mm zwischen den werden. Der kleine eingehalten werden. 2 Busdrähten einzuhalten. 2 Busdrähten einzuhalten. Heizdraht darf nicht aus Zwischen dem Zwischen dem Busdraht und Halbleiterkern und dem seinem Isoliermantel dem Metallgeflecht muss Metallgeflecht muss ein herausragen. ein Mindestabstand von Mindestabstand von 10 mm 10 mm eingehalten werden. eingehalten werden. Der kleine Heizdraht muss so abgeschnitten werden, dass er nicht aus seinem Isoliermantel herausragt. Es ist zwingend erforderlich, den Abschluss mit Silikon-

Montage-Anleitung

- Bereiten Sie das Ende des Kabels entsprechend den in der obigen Tabelle angegebenen Abmessungen vor. - Prüfen Sie, ob die Abmessungen mit den Angaben auf der gewählten Verschlusskappe übereinstimmen. - Überprüfen Sie, dass die berechnete oder gemessene Betriebstemperatur den


Grenzwert von 120° C an

der Verschlusskappe nicht


überschreitet.

48mm - Führen Sie das Kabel in die Verschlusskappe ein und drücken Sie es kräftig bis zum Anschlag.

(Es muss 48mm eindringen)



- Ziehen Sie die Flügelschraube an, bis sie bündig mit der Verschlusskappe abbricht.
- Diese Schraube ist so kalibriert, dass sie bricht, wenn das für die normgerechte Zugkraft des Kabels erforderliche Drehmoment erreicht ist.
- Die gesamte Einheit ist nicht mehr abnehmbar. (Wenn die Anwendung eine spätere Demontage erfordert, kann die Flügelschraube vor dem Einbau durch eine einfache M4x8 mm Madenschraube mit Sechskant-Hohlkopf ersetzt werden. Das empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt dann 1,3 N.m)



Gel-Füllung zu verwenden.


- Befestigen Sie die Verschlusskappe mit einem Kabelbinder oder einer Metallklammer an der Rohrleitung oder auf der Oberfläche und setzen Sie sie in die dafür vorgesehene Aussparung, damit sie nicht verrutschen kann. - Das Anziehen sollte moderat erfolgen, um die Verschlusskappe
- nicht zu beschädigen. Wenn die Temperatur der Rohrleitung auf bis zu 80°C ansteigen kann, halten Sie den Verschluss vom Rohr fern.

Cat12-3-9-22 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

۷	-	-	_	

Material	Zugtest Nennfestigkeit	Heizkabel-Typen	Fertigung		Тур
Silikon	>8 DaN*	All	Silikon-RTV- Füllung	RoHS REACH	6YTNJ

[¢] Variabler Wert von 8 bis 36 DaN je nach Modell und Sektion des Kabels. Siehe die Testergebnisse in der Technischen Einführung.



Anwendungen

Diese Silikonkappen ermöglichen es, auf wirtschaftliche, wasserdichte und temperaturbeständige Weise in der Werkstatt oder sogar vor Ort eine Endabdichtung an Heizkabeln anzubringen. Sie machen den Einsatz von Schrumpfschläuchen überflüssig.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: UL 94-VO, schwarzes oder orangefarbenes Silikon (andere Farben auf Anfrage). Temperaturbeständigkeit 220°C.

Abmessungen der Muffe: Die Elastizität des Silikons, die mehr als 200% beträgt, ermöglicht eine genaue Anpassung an die Form des Kabels. Wir empfehlen, eine Kappe zu wählen, die etwas kleiner ist als der Kabelquerschnitt, um zu vermeiden, dass das Harz während des Füllens reißt.

Optionen: Wir können jedes Sondermaß oder -design mit einer MOQ von 1000 Stück herstellen.

Haupt-Teilnummern (Schwarzes Silikon*)

Referenz	Größe der Bohrung	Min. und max.** Kabelmaße	Kennzeichnung der Muffe
6YTNJ01N08504550	8,5 × 4,5mm	9 × 5mm ~ 9,5 × 6mm	J1
6YTNJ02N08203053	8,2 × 3mm	8,7 × 3,5mm ~ 11 × 3,5mm	J2
6YTNJ03N11004063	11 × 4mm	11,5 × 4,5mm ~ 13 × 6mm	J3
6YTNJ04N13508265	13,5 × 8,2mm	14 × 8,7mm ~ 14 × 9,2mm	J4
6YTNJ05N00200027	Ø 2mm	Ø 3mm ~ Ø 5mm	J5
6YTNJ06N00500040	Ø 5mm	Ø 6mm ~ Ø 8mm	J6
6YTNJ07N00800050	Ø 8mm	Ø 9mm ~ Ø 10mm	J7

^{*} Farbe Orange: in der Referenz das 8. Zeichen N durch M ersetzen.


Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

^{**} Die maximalen Maße sind nur zur Information angegeben und können im Rahmen der Elastizitätsgrenze des Silikons erhöht werden.




ändigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Abisoliermaße für Heizdrähte



Montageschritte an einem selbst-regulierenden Heizkabel

(Methoden für andere Typen von Heizdrähten sind in der Technischen Einführung beschrieben)



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

setzen, bevor das Silikonharz polymerisiert ist.


5: Legen Sie die Baugruppe flach hin, warten Sie etwa 24 Stunden und schneiden Sie die Entgasungsöffnung auf, wenn das Silikon ausgehärtet ist. Nicht unter Strom

Ummantelung und Isoliermuffe für selbst-regulierende Heizkabelleiter nach Entfernung der Heizzone

2

Material	Zugtest Nennfestigkeit	Heizkabel-Typen	Fertigung		Тур
Silikon	Schlecht	selbst- regulierend	Geschoben auf Leiter	RoHS REACH	6YTNB





Anwendungen

Diese Silikonkappen werden zur **Wiederherstellung der elektrischen Isolierung** der Leiter der selbst-regulierenden Kabel verwendet, wenn die Heizzone entfernt wurde, um die Erwärmung über eine bestimmte Länge zu unterdrücken. Der um die Drähte verbleibende Halbleiterkunststoff ist nämlich ein elektrischer Leiter und kein Isolator. Sie bestehen aus 2 oder 3 flexiblen Schläuchen, die durch einen Kollektor verbunden sind, und müssen auf die Busdrähte gelegt werden. Sie werden hauptsächlich für den Anschluss von Heizkabeln an Klemmenblöcken von Verteilerkästen für elektrische Begleitheizungen verwendet, um deren Erwärmung im Inneren zu vermeiden.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: UL 94-VO, schwarzes oder orangefarbenes Silikon (andere Farben auf Anfrage). Temperaturbeständigkeit 220°C.

Abmessungen der Muffe: Die Elastizität des Silikons, die über 200% liegt, ermöglicht es, dass sich die Muffe genau an die Form des Kabels anpasst. Wir empfehlen, eine Muffe zu wählen, deren Öffnung etwas kleiner ist als der Kabelquerschnitt, um dessen Position zu fixieren. Aus demselben Grund ist es zwingend erforderlich, den Kollektor mit RTV Silikonharz zu füllen.

Die Kabelrohre der Muffen müssen auf die Länge der Busdrähte zugeschnitten sein und dürfen nur die nackte Länge des Leiters freigeben, die für den Anschluss an den Klemmenblock erforderlich ist.

Optionen: Wir können jede spezielle Maße oder Design mit MOQ von 1000 Stück produzieren.

Haupt-Teilnummern (Schwarzes Silikon*)

Referenz	Größe des Eintrittlochs	Anzahl der Rohre	Max. Umhüllungslänge der Busdrähte	Kennzeichnung der Muffe
6YTNB01N120040A5	12 × 4mm	2	130mm	B1
6YTNB02N125055A2	12,5 × 5,5mm	3	100mm	B2
6YTNB03N116046A0	11,6 × 4,6mm	2	90mm	В3
6YTNB04N110040A1	11 × 4mm	2	100mm	B4

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

2


ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und Können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ummantelung und Isoliermuffe für selbst-regulierende Heizkabelleiter nach Entfernung der Heizzone

Referenz	Größe des Eintrittlochs	Anzahl der Rohre	Max. Umhüllungslänge der Busdrähte	Kennzeichnung der Muffe
6YTNB05N130048A2	13 × 4,8mm	2	100mm	B5
6YTNB06N110038A2	11 × 3,8mm	2	100mm	В6


^{*} Orange Farbe: in der Referenz das 8. Zeichen N durch M ersetzen.

Abisoliermaße der Heizdrähte mit Durchgang der Kabelverschraubungen



Abstand B sollte so gering wie möglich gehalten werden, um eine Erwärmung des Schrankinneren zu vermeiden. Die Länge L hängt von der Entfernung zu den Anschlussklemmen ab.

Schritte der Neuisolierung von selbst-regulierenden Heizkabel-Busdrähten nach Entfernen der Heizzone, mit Durchgang der Kabelverschraubung



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.


Ummantelung und Isoliermuffe für selbst-regulierende Heizkabelleiter nach Entfernung der Heizzone






- 5: Den elektrischen Isolierschlauch auf der gewünschten Länge abziehen.
- 6: Die Heizzone zwischen den beiden Busdrähten auf der gewünschten Länge abschneiden und entfernen.






- 7: Den Halbleiterkunststoff, der an den Enden des Busdrahtes verbleibt, auf die gewünschte Länge abisolieren.
- 8: Das Kabel durch die Kabelverschraubung schieben.





- 9: Silikonharz (RTV) in die Kabeldurchführungsöffnung der Silikonmuffe einfüllen.
- 10: Die Isoliermuffe über die Leiter der Heizkabel schieben, wobei der Schutzleiter außen liegen muss, oder mit dem Schutzleiter im Inneren, wenn die Muffe 3 Rohre hat.




- 11: Die Kabelverschraubung an der Dichtung festziehen.
- * Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Ummantelung und Isoliermuffe für selbst-regulierende Heizkabelleiter nach Entfernung der Heizzone




Negen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Abisoliermaße der Heizdrähte mit Durchgang der Fußdichtung



Abstand B sollte so gering wie möglich gehalten werden, um eine Erwärmung des Schrankinneren zu vermeiden. Die Länge L hängt von der Entfernung zu den Anschlussklemmen ab.

Schritte der Neuisolierung von selbst-regulierenden Heizkabel-Busdrähten nach Entfernen der Heizzone, mit Durchgang der Fußdichtung



* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich

Ummantelung und Isoliermuffe für selbst-regulierende Heizkabelleiter nach Entfernung der Heizzone







- 5: Schneiden Sie die Heizzone zwischen den beiden Busdrähten auf die gewünschte Länge ab und entfernen Sie sie.
- 6: Ziehen Sie den Halbleiterkunststoff, der an den Enden der Busleitung verbleibt, auf die gewünschte Länge ab-





7: Schneiden Sie die abisolierten Busdrähte und das Erdungskabel auf die gewünschte Länge zu.

Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

8: Setzen Sie den Fuß auf die Heizkabel und auf das Temperatursensorkabel, führen Sie sie oben heraus und schieben Sie dann die Dichtung über die Kabel. Der äußere Isoliermantel muss über die Dichtung hinausragen.





- 9: Füllen Sie das Drahteingangsloch mit Silikonharz (RTV).
- 10: Schieben Sie den Isolierschlauch über die Leiter der Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.




- 11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage muss diese kleine, halbkreisförmige Feder entfernt werden).



Vegen ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Material	Gewinde	Rundkabel-Ø	Flachka- bel-Größen		Тур
PA6	M20	4mm ~ 12mm	4 × 11mm ~ 6 × 13mm	RoHS REACH	6YTP (M20)





Anwendungen

Diese Kabelverschraubungen haben eine reduzierte Gewindelänge, dies erlaubt es, sie auf Gehäusen mit einer dünnen Wand zu montieren, ohne den Innenraum zu sehr einzuschränken. Ihr Design erlaubt es, Dichtungen für Rund- und Flachkabel zu verwenden.

Hauptmerkmale

Schutzart: IP68

Vibrationsfestigkeit: Selbstsichernde Überwurfmutter.

Material des Körpers: PA6 UL94V2

Zulässige Kabelmaße: Rundkabel bis Ø 12mm und Flachkabel bis 13x6 mm.

Material der Dichtungen: Silikon 65 shore oder NBR 70 shore.

Weitere Informationen zu Anzugsmomenten und Kabelzugkräften siehe Technische Einführung.

Hauptreferenzen

	Referenzen ohne M20 Gewindedichtung Dichtungs- material	Referenzen mit NBR O-Ring, M20 Gewindedichtung	Referenzen mit M20 Gewinde- flachdichtung in Silikon	Referenzen mit NBR O-Ring, M20 Gewindedichtung und Kontermutter	Referenzen mit M20 Gewindeflachdich- tung in Silikon und Kontermutter	
Kabel-Ø						
4mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM20S040080N	6YTPFM20S040080N	6YTPGM20S040080N	6YTPIM20S040080N	6YTPKM20S040080N
8mm	Silikon 65 shore	6YTPEM20S040080S	6YTPFM20S040080S	6YTPGM20S040080S	6YTPIM20S040080S	6YTPJM20S040080S
8mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM20S080120N	6YTPFM20S080120N	6YTPGM20S080120N	6YTPIM20S080120N	6YTPKM20S080120N
12mm	Silikon 65 shore	6YTPEM20S080120S	6YTPFM20S080120S	6YTPGM20S080120S	6YTPIM20S080120S	6YTPJM20S080120S
1 × 11mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM20SF60130N	6YTPFM20SF60130N	6YTPGM20SF60130N	6YTPIM20SF60130N	6YTPKM20SF60130N
4 × 11mm ~ - 6 × 13mm	Silikon 65 shore	6YTPEM20SF60130S	6YTPFM20SF60130S	6YTPGM20SF60130S	6YTPIM20SF60130S	6YTPJM20SF60130S

Cat12-3-9-30 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


M20-Kabelverschraubung, kurzes Gewinde, aus schwarzem PA6, IP68, mit Dichtungen für Rund- und Flachkabel

人	ノ
	_

Dichtungs-		Referenzen ohne M20 Gewindedichtung	Referenzen mit NBR O-Ring, M20 Gewindedichtung	Referenzen mit M20 Gewinde- flachdichtung in Silikon	Referenzen mit NBR O-Ring, M20 Gewindedichtung und Kontermutter	Referenzen mit M20 Gewindeflachdich- tung in Silikon und Kontermutter
Kabel-Ø Dichtungs- material						
	NBR 70 shore	6YTPEM20SSRF000N	6YTPFM20SSRF000N	6YTPGM20SSRF000N	6YTPIM20SSRF000N	6YTPKM20SSRF000N
Satz aller Größen *	Silikon 65 shore	6YTPEM20SSRF000S	6YTPFM20SSRF000S	6YTPGM20SSRF000S	6YTPIM20SSRF000S	6YTPJM20SSRF000S

^{*} Satz Dichtungen für alle Größen von Rund- und Flachkabeln, mit nur einem Kabelverschraubungskörper.

Ersatzteile (Referenzen für den Einkauf als Ersatzteile)




Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Material	Gewinde	Rundkabel -Ø	Flachkabel- Größen		Тур
PA6	M24	6mm ~ 14mm	8 × 5mm ~ 14.2 × 9.2mm	RoHS REACH	6YTP (M24)





Anwendungen

Diese Kabelverschraubung ist für Anwendungen entwickelt worden, bei denen das Standardmodell M25 zu sperrig ist. Die reduzierte Länge des Gewindes (8,5 mm) ermöglicht die Montage an Gehäusen mit einer dünnen Wand, ohne den Innenraum zu sehr einzuschränken. Seine Konstruktion erlaubt die Verwendung von Dichtungen für Rund- und Flachkabel aller üblichen Abmessungen von flexiblen Heizkabeln.

Hauptmerkmale

Schutzart: IP68

Vibrationsfestigkeit: Selbstsichernde Überwurfmutter.

Material des Körpers: PA6 UL94V2

Zulässige Kabelmaße: Rundkabel bis Ø 14mm und Flachkabel bis 14.2x9.2mm.

Material der Dichtungen: Silikon 65 shore oder NBR 70 shore.

Weitere Informationen zu Anzugsmomenten und Kabelzugkräften siehe Technische Einführung.

Hauptreferenzen

		Referenzen ohne M24 Gewindedichtung	Referenzen mit NBR O-Ring, M24 Gewindedichtung	Referenzen mit M24 Gewinde- flachdichtung in Silikon	Referenzen mit NBR O-Ring, M24 Gewindedichtung und Kontermutter	Referenzen mit M24 Gewindeflac- hdichtung in Silikon und Kontermutter
Kabel-Ø	Dichtungs- material					
6mm ~ 8mm	NBR 70 shore	6YTPEM24S060080N	6YTPFM24S060080N	6YTPGM24S060080N	6YTPIM24S060080N	6YTPKM24S060080N
OHIII SHIIII	Silikon 65 shore	6YTPEM24S060080S	6YTPFM24S060080S	6YTPGM24S060080S	6YTPIM24S060080S	6YTPJM24S060080S
8mm ~ 12mm	NBR 70 shore	6YTPEM24S080120N	6YTPFM24S080120N	6YTPGM24S080120N	6YTPIM24S080120N	6YTPKM24S080120N
	Silikon 65 shore	6YTPEM24S080120S	6YTPFM24S080120S	6YTPGM24S080120S	6YTPIM24S080120S	6YTPJM24S080120S
10mm~14mm	NBR 70 shore	6YTPEM24S100140N	6YTPFM24S100140N	6YTPGM24S100140N	6YTPIM24S100140N	6YTPKM24S100140N
10///// 14/////	Silikon 65 shore	6YTPEM24S100140S	6YTPFM24S100140S	6YTPGM24S100140S	6YTPIM24S100140S	6YTPJM24S100140S

Cat12-3-9-32 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

M24-Kabelverschraubung, kurzes Gewinde, aus schwarzem PA6, IP68, mit Dichtungen für Rund- und Flachkabel

_

		Referenzen ohne M24 Gewindedichtung	Referenzen mit NBR O-Ring, M24 Gewindedichtung	Referenzen mit M24 Gewinde- flachdichtung in Silikon	Referenzen mit NBR O-Ring, M24 Gewindedichtung und Kontermutter	Referenzen mit M24 Gewindeflac- hdichtung in Silikon und Kontermutter
Kabel-Ø	Dichtungs- material					
8 × 5mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF60095N	6YTPFM24SF60095N	6YTPGM24SF60095N	6YTPIM24SF60095N	6YTPKM24SF60095N
9,5 × 6mm	Silikon 65 shore	6YTPEM24SF60095S	6YTPFM24SF60095S	6YTPGM24SF60095S	6YTPIM24SF60095S	6YTPJM24SF60095S
9,5 × 2,5mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF35110N	6YTPFM24SF35110N	6YTPGM24SF35110N	6YTPIM24SF35110N	6YTPKM24SF35110N
11 × 3,5mm	Silikon 65 shore	6YTPEM24SF35110S	6YTPFM24SF35110S	6YTPGM24SF35110S	6YTPIM24SF35110S	6YTPJM24SF35110S
11 × 4mm ~	NBR 70 shore	6YTPEM24SF60130N	6YTPFM24SF60130N	6YTPGM24SF60130N	6YTPIM24SF60130N	6YTPKM24SF60130N
13 × 6mm	Silikon 65 shore	6YTPEM24SF60130S	6YTPFM24SF60130S	6YTPGM24SF60130S	6YTPIM24SF60130S	6YTPJM24SF60130S
12,5 × 8mm	NBR 70 shore	6YTPEM24SF92142N	6YTPFM24SF92142N	6YTPGM24SF92142N	6YTPIM24SF92142N	6YTPKM24SF92142N
~14,2 × 9,2mm	Silikon 65 shore	6YTPEM24SF92142S	6YTPFM24SF92142S	6YTPGM24SF92142S	6YTPIM24SF92142S	6YTPJM24SF92142S
Satz aller	NBR 70 shore	6YTPEM24SSRF000N	6YTPFM24SSRF000N	6YTPGM24SSRF000N	6YTPIM24SSRF000N	6YTPKM24SSRF000N
Größen*	Silikon 65 shore	6YTPEM24SSRF000S	6YTPFM24SSRF000S	6YTPGM24SSRF000S	6YTPIM24SSRF000S	6YTPJM24SSRF000S

^{*} Satz Dichtungen für alle Größen von Rund- und Flachkabeln, mit nur einem Kabelverschraubungskörper.

Ersatzteile (Referenzen für den Einkauf als Ersatzteile)


16.5mm 14mm 06mm 0 15mm 0 18.5mm		Ø8mm Ø15n	16.5mm 14mm Ø 18.5mm	Ø 12mm Ø 15r	16.5mm 14mm Ø 18.5mm
M24 Dichtung für Rundkabel von 6 bis 8mm		M24 Dichtung von 8 bi	für Rundkabel s 12mm	M24 Dichtung von 10mm	für Rundkabel bis 14mm
NBR	Silikon	NBR	Silikon	NBR	Silikon
66JGN080P5185	66JGT080P5185	66JGN120P5185	66JGT120P5185	66JGN140P5185	66JGT140P5185

ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

M24-Kabelverschraubung, kurzes Gewinde, aus schwarzem PA6, IP68, mit Dichtungen für Rund- und Flachkabel



en ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden




Cat12-3-9-34 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com


Edelstahl-Vorrichtungen zur Montage von Temperatursensoren, Sonden und Thermostatkolben auf Rohrleitungen




	Material	Kompatibilität	Montage am Rohr	Fertigung		Тур
))))	Edelstahl	Thermostatkolben, Thermosensoren, und Sonden	wietalischellen	An der Rohroberfläche	RoHS REACH	6ҮТВА


Montagehalterung für Temperatursensoren Ø 5 und 6mm, Fühlerlänge max. 40mm





Montagehalterung für Thermostatkolben Ø 5 und 6mm, Fühlerlänge max. 120mm.









Installation

Beispiel für das Modell des Thermostatkolbens nach der Installation

Anwendungen

Das Hauptproblem bei der Messung der Oberflächentemperatur von Rohren ist die Aufrechterhaltung des permanenten thermischen Kontakts zwischen dem Temperaturmessgerät und dem Rohr. Diese speziell für diese Anwendung entwickelten Platten sind flexibel und elastisch, um trotz thermischer Ausdehnungen ihre Dichtigkeit am Rohr dauerhaft zu halten. Sie passen sich automatisch an den Durchmesser des Rohres an und verformen die Messgeräte nicht.

Hauptmerkmale

Befestigung: Mit Metallschlauchschellen (Nylonkabelbinder werden nicht empfohlen).

Teilnummern


Länge 80mm	6YTBA015503040H0
Länge 160mm	6YTBA015503040P0

die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Beispiel für das Modell des Temperatursensors nach der Sensor-Ø: 5 bis 6,5 mm. Material: 304 Edelstahl, 0,5 mm dick

Bänder zur Montage elektrischer Begleitheizungskabel auf Rohren, 🕰 auf Dächern oder auf dem Boden




ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden



Cat12-3-9-36 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Bänder zur Montage elektrischer Begleitheizungskabel auf Rohren, 🕰 auf Dächern oder auf dem Boden





Anwendungen

Diese Metallbänder sind für die Herstellung von Heizkabelnetzen bestimmt und gewährleisten deren mechanischen Halt, deren Abstand und deren Befestigung auf einem Träger.

Sie werden z.B. zum Halten auf der Erdung, bevor der Beton verlegt wird, beim Bau von Rampen und Frostschutzheizungsdurchgängen oder beheizten Fußböden in Kühlräumen, aber auch zur Schnee- und Eisschmelze auf Dächern verwendet.

Hauptmerkmale

Material: Edelstahl 304 oder verzinkter Stahl.

Befestigung: Diese Streifen sind in regelmäßigen Abständen mit Löchern versehen, die es ermöglichen, sie auf einer Unterlage zu befestigen, z. B. an einer Wand, einem Bewehrungsgitter für Beton oder einem Dach.

Versionen: In Rollen von 25 Metern unter einer Papprolle, (zur Verwendung in kontinuierlichen Streifen zum Abrollen auf der Erdung) oder in kleinen Streifen mit 2 Haken und 3 Löchern zur Befestigung auf Dächern.

Teilnummern

Breite	Schritt- weite	Max. Größe des Heizkabels	Material	Referenz in Rollen	Referenz der 3-Loch- Streifen
12mm	25mm	Ø8mm/9,5 × 6mm	304 Edelstahl	6YTBT01250304B25	6YTBT01250304BE5
12mm	25mm	Ø8mm/9,5 × 6mm	Verzinkter Stahl	6YTBT01250SGCB25	6YTBT01250SGCBE5
20mm	50mm	Ø8mm/9,5 × 6mm	304 Edelstahl	6YTBT02025304C25	6YTBT02025304CK0
20mm	50mm	Ø8mm/9,5 × 6mm	Verzinkter Stahl	6YTBT02025SGCC25	6YTBT02025SGCCK0
20mm	100mm	Ø12mm/14,2 × 9,2mm	304 Edelstahl	6YTBT02025304D25	6YTBT02025304DU0
20mm	100mm	Ø12mm/14,2 × 9,2mm	Verzinkter Stahl	6YTBT02025SGCD25	6YTBT02025SGCDU0


Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen

> Kontaktiere Uns Cat12-3-9-37 www.ultimheat.com

Supports in stainless steel for mounting M20x1,5 disc thermostats and M20x1.5 Temperatur sensors on pipe walls.

Material	Befestigung	Abstand zum Rohr	Montage am Kasten		Тур
Edelstahl	Auf Rohr	0mm	M20 × 1,5	RoHS REACH	6YTQS







Beispiel für die Auf-Rohr-Montage von Scheibenthermostat Typ 49JB



Beispiel für die Auf-Rohr-Montage von Pt100 Temperatursensor Typ TSJB

Anwendungen

Diese Edelstahlvorrichtung dient zur **Montage von Temperatursensoren oder fest eingestellten Thermostaten** mit M20x1,5 Gewinden **auf Rohr**. Der Kontakt mit der Rohrwand wird, trotz der thermischen Ausdehnungen, durch die Elastizität der beiden seitlichen Beine erhalten.

Hauptmerkmale

Material: 304 Edelstahl. Kann auch in 316 Edelstahl hergestellt werden (Es gilt MOQ). Scheibenthermostat- oder Temperatursensor-Befestigung: Durch das M20x1,5-Gewinde.

Kompatible Typen: TSJB, TNJB, TPJB, TJJB, 49JB.

Rohrmontage: Durch Metallschlauchschelle oder durch Nylon-Kabelbinder.

Teilnummern(In 304 Edelstahl*)


Referenz	Material
6YTQS2420	304 Edelstahl
6YTQS2620	316 Edelstahl

^{*} Vernickelter Stahl ist auf Anfrage erhältlich.

Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Edelstahl-Montagefüße für Anschlusskästen, eingerastet oder verschraubt auf dem Kastenboden. Befestigung an Rohren mit Nylonbändern oder Metallschellen.

m	<u>a</u>



ständigen Produktverbesserungen dien die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Typ 6YTPTV499

Kontaktiere Uns

60mm

Edelstahl-Montagefüße für Anschlusskästen, eingerastet oder verschraubt auf dem Kastenboden. Befestigung an Rohren mit Nylonbändern oder Metallschellen.



Diese Metallhalterungen ermöglichen es, Anschlusskästen für Heizkabel auf Rohren zu montieren, wobei ein Abstand von ca. 50 mm zu den Rohren eingehalten wird, was die Installation der Wärmedämmung und deren Schutz ermöglicht. Die Einrast-Modelle erlauben es, diese Isolierung nach dem Verlegen der Heizkabel und vor dem Anbringen und Anschließen der Kästen vorzunehmen. Die Verwendung von Edelstahl begrenzt die Wärmeleitung durch die Füße vom Rohr zum Kasten.

Hauptmerkmale

Material: 304 Edelstahl. Kann auch in 316 Edelstahl und in Verzinktem Stahl hergestellt werden (Es gilt MOQ). **Rohrmontage:** Mit Metallschlauchschelle oder mit Nylonkabelbinder.

Haupt-Teilnummern (In 304 Edelstahl*)

Referenz	Kompatibilität	Montageart auf dem Kasten
6YTPTE440	Kästen vom Typ Y50 und Y51	Einrastend
6YTQTW46	Kästen vom Typ Y9 (Katalog 4)	Einrastend
6YTPTE499	Kästen vom Typ Y27, Y28, Y8	M4 Schrauben


^{*} Eco-Version aus verzinktem Stahl: in der Referenz das 7. Zeichen (4) durch S ersetzen. Lebensmittel-Version aus Edelstahl 316: in der Referenz das 7. Zeichen (4) durch 6 ersetzen.

Cat12-3-9-40 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

6	Flachkabel	
_		

Material	Befestigung	Abstand zum Rohr	Montage am Kasten		Тур
PPS	Auf Rohr	~120mm	Verschraubt	RoHS REACH	6ҮТРР
4			6 ×1	X 1 Ø30mm	X 2





1: Unterer Fußteil; 2: Dichtung des Heizkabels und des Temperatursensors; 3: Oberer Fußteil; 4: Dichtung des Gehäuses; 5: Sicherungsmutter des Kastens; 6: Isoliermuffe des Busdrahtes; 7: Selbstsichernde Feder; 8: Durchgang für den selbstsichernden Federstift; 9: Verriegelungs-Sackloch.

Anwendungen

Diese PPS-Füße ermöglichen die Montage von Heizkabel-Anschlusskästen auf den Rohren, wobei ein Abstand von ca. 120 mm zu den Rohren eingehalten wird, was die Installation von Wärmedämmung und deren Schutz ermöglicht. Der Fuß dient auch als wasserdichter Durchgang für ein oder zwei Heizkabel und eventuell ein Temperatursensorkabel. Das Anziehen der Dichtung ist selbstsichernd, um ein unzulässiges Abschrauben zu vermeiden.

Hauptmerkmale

Material der Muffe: PPS (Polyphenylsulfid). Dieses harte, teilkristalline Material hat eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, eine gute thermische Stabilität und eine hohe Beständigkeit gegen Feuer und hohe Temperaturen. Dichtung: Silikon, mit vielen möglichen Kombinationen von Kabeldurchgängen. Sonderabmessungen auf Anfrage. Isoliermuffe für abisolierten Busdraht: Wird im Standard geliefert.

Montage auf Kasten: Mittels einer Bohrung Ø 32,5 mm. Das Festziehen erfolgt durch eine Rillenmutter mit Sicherungslaschen. Außer mit einem Großteil der Kästen in diesem Katalog sind diese Füße auch mit allen auf dem Markt erhältlichen Kästen kompatibel, bei denen es möglich ist, ein Loch von Ø 32,5mm auf einer ihrer Seiten zu bohren. Rohrmontage: Mit 2 Metallschlauchschellen oder mit 2 Nylonkabelbindern.

Haupt-Teilnummern


Referenz	Dichtungstyp	Kompatibel mit Produkten aus diesem Katalog*
6YTPPCP98 <mark>01</mark> B32	6YTRP01	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z
6YTPPCP98 <mark>11</mark> B32	6YTRP11	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z
6YTPPCP98 <mark>21</mark> B32	6YTRP21	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z
6YTPPCP98 <mark>02</mark> B32	6YTRP02	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z
6YTPPCP98 <mark>12</mark> B32	6YTRP12	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z
6YTPPCP98 <mark>22</mark> B32	6YTRP22	Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z

* Diese Füße sind außerdem mit allen auf dem Markt erhältlichen Kästen kompatibel, bei denen es möglich ist, ein Ø 32,5mm großes Loch in eine der Seiten zu bohren.

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

0


Wasserdichte Hauptdichtungen am Fuß *



^{*} Die Dichtungen werden mit einem Stopfen geliefert, mit dem eine der beiden Öffnungen für die Heizkabel verschlossen werden kann, wenn der Fuß nur ein Heizkabel verwendet.

Abisoliermaße der Heizkabel

(Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Technischen Einführung)



gen ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

^{**} Diese Referenz muss verwendet werden, um die Dichtung allein als Ersatzteil zu kaufen.

0

Montageschritte der selbst-regulierenden Kabel





- 1: Schneiden Sie das Kabel ab und ziehen Sie den Außenmantel auf die gewünschte Länge ab.
- 2: Entfernen Sie das Geflecht auf der gesamten Länge mit einem Werkzeug mit abgerundeten Kanten oder einem Schraubenzieher (weitere Details zu diesem Schritt 2 siehe die technische Einführung).






3: Verdrehen Sie das Geflecht zu einem runden Draht.


Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

4: Ziehen Sie den Isolierschlauch auf die gewünschte Länge ab.





- 5: Schneiden Sie die Heizzone zwischen den beiden Busdrähten auf die gewünschte Länge ab und entfernen Sie sie.
- **6**: Ziehen Sie den Halbleiterkunststoff, der an den Enden der Busleitung verbleibt, auf die gewünschte Länge ab.





- 7: Schneiden Sie die abisolierten Busdrähte und das Erdungskabel auf die gewünschte Länge zu.
- 8: Setzen Sie den Fuß auf die Heizkabel und auf das Temperatursensorkabel, führen Sie sie oben heraus und schieben Sie dann die Dichtung über die Kabel. Der äußere Isoliermantel muss über die Dichtung hinausragen.
- * Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com








9: Füllen Sie die Öffnung der Silikonmuffe mit Silikonharz (RTV).

10: Schieben Sie die Isolierschläuche über die Leiter der Heizkabel und lassen Sie den Schutzleiter draußen.



11: Drücken Sie die Dichtung zusammen, indem Sie den oberen Teil des Fußes anschrauben. Nach dem Festziehen kommt eine kleine Feder zum Einsatz, die das Ganze versperrt (zur Demontage ist es notwendig, diese kleine halbkreisförmige Feder zu entfernen). Nun ist es möglich, das Bein zu installieren, indem man ein 32,5 mm Loch in den ausgewählten Kasten bohrt.

erständigen Produktverbesserungen dien die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Anwendungen

Ermöglicht den Anschluss von Leitern unterschiedlicher Stärke, einschließlich Heizdrähten, die auf Glasfaser- oder Aramidkern gewickelt sind.

Die Klemmen müssen durch einen einziehbaren Mantel geschützt werden, wenn keine wasserdichte Anschlussmuffe mit Silikonfüllung verwendet wird.

Diese Technik kann für alle Typen von Heizdrähten verwendet werden.

Hauptmerkmale

Material: Verzinntes Kupfer Abisolierlänge der Leiter: 7±1mm

Teilnummern

Drahtstärke (mm²)	Innen-Ø	Außen-Ø	Teilnummern (100 Stück Karton)
0,1 ~ 0,5	0,9	1,1	6YTCORC009011006
0,5 ~ 1,5	1,9	3,3	6YTCORC019033016
1,5 ~ 2,5	2,3	3,9	6YTCORC023036016

Auswahl der Zange und des Crimpraumes entsprechend der Querschnittsfläche des Leiters und des Klemmen-Modells


Rohr- förmiger Verbinder	Werkzeug	2 Leiter Ø 0,1 a 0,3mm miteinander verdrillt	Umwickelte Leiter auf Glasfaserkern Ø 0,5 bis 0,8 mm	0,75 mm²	AWG18 (0.8 mm²)	1,5 mm²	AWG15 (1.65mm²)	2,5 mm²
0.9 × 1.1	6YTTL07	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
1.9 × 3.3	6YTTL03	Nein	Nr.1	Nr.1	Nr.1	Nr.2	Nr.2	Nein
2.3 × 3.9	6YTTL03	Nein	Nein	Nein	Nein	Nr.2	Nr.2	Nr.3

nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.





Übliche Anschlussmethoden für verschiedene Heizkabeltypen mit Rohrkabelschuhen A: Durchgehend verseilte Leiter



B: Mehrdrähtiger Kaltleiter mit Heizelementdraht auf Glasfaser- oder Aramidkern gewickelt




beschichten. Lassen Sie es aushärten.

* Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich.

Cat12-3-9-46 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com





Diese exklusiven Werkzeuge sind im Bereich Zubehör erhältlich






gen ständigen Produktverbesserungen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden

Q

Flüssiges RTV-Silikon zum Füllen

)	Material	Aufbereitung	Temperatur- resistenz	Vulkanisieren		Тур
0.50	Silikon	45ml-Tube	280°C	Raum- Temperatur	RoHS REACH	6ҮТМС





Anwendungen

Raumtemperatur vulkanisierendes Silikonharz. Sehr geschmeidig, füllt die Silikonmuffen gut und blasenfrei aus. Sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Hauptmerkmale

Farbe: Rot

Verpackung: 45ml-Tube mit Spezialdüse, die das flüssige Silikon an die gewünschte Stelle lenkt, ohne es zu verschütten.

Temperaturbeständigkeit: 280°C.

Vulkanisationszeit bei Raumtemperatur: 12 bis 24 Stunden je nach Dicke.

Vulkanisierte Härte: 35 Shore A. **Volumenwiderstand:** 4 x10¹⁵ Ohm/cm.

Achtung, dieser Wert wird nach der Vulkanisation erreicht. Das Produkt ist im flüssigen Zustand elektrisch leitfähig.

Dehnung: >150%.

Durchbruchspannung der Isolierung: 16KV/mm.

Klebefähigkeit: Sehr gute Haftung auf sauberen, trockenen und entfetteten Silikonoberflächen sowie auf den

Ummantelungen von Heizkabeln und Metallgeflechten.

Lagerung: An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren (15-25°C, HR< 55%). Lagerfähigkeit: 12 Monate in

ungeöffneter Tube.

Verpacken: Tube und Düse im Karton mit Verfallsdatum.

Teilnummer

6YTMC2000ELH062A

zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. ständigen Produktverbesserungen die hier

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-9-49

Wegen ständigen Produktverbesserungen die nier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sektion 10 Spezielle Werkzeuge

Kontaktiere Uns

www.ultimheat.com

Spezielle Werkzeuge

- Die Vorbereitung der Enden von Heizkabeln und insbesondere von Kabeln mit Metallgeflecht und selbst-regulierenden Kabeln kann mühsam und oft unglücklich und teuer sein. Wir haben eine Reihe von Handwerkzeugen entwickelt, <u>um Zeit zu sparen und ein professionelles und sicheres Ergebnis zu erzielen.</u>
 - Diese <u>Werkzeuge werden in unserem Werk hergestellt</u>, in der Regel aus auf dem Markt befindlichen Mechanisch-Körpern.

Sechskantverpressungszange für kleine Drähte



Einsatz Drahtstärke			Тур	
Werkstatt oder vor Ort	0,5mm² ~2,5mm² (AWG22~AWG14)	RoHS REACH	6YTTL03	
		© A SYTTI	230mm	
410				
Koffer		Beispiel für das	Crimpen von 1mm² Drähten	

Anwendungen

Handzange mit Sechskantverpressung für Rohrstoßverbinder. Diese Zange wird verwendet, um ein Heizkabel Ende an Ende mit einem Stromkabel oder zwei Heizkabel miteinander zu verbinden. Sie ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Verbindung von Leitern mit gleichen oder unterschiedlichen Abmessungen. Die Abmessungen der Klemmbacken wurden speziell für Anwendungen bei Heizkabeln mit kleinen Leiterdurchmessern

Hauptmerkmale

Ermöglicht das Crimpen von nicht isolierten Stoßverbindern nach DIN.

- Konstante Crimpgröße dank des Ratschensystems.
- Die Kraft wird durch den Untersetzungsmechanismus verstärkt.
- Leichter Kabelaustritt dank des Entriegelungssystems der Zwangssperre
- Geringes Gewicht (500 grs).
- Kompatible Stoßverbinder: Ø 3,3 und 3,9 nach DIN 46267 Teil 1
- Geliefert in einem professionellen Koffer, mit 2 Satz Backen

Teilnummer

6YTTL03

Backen-Typen



Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-10-3

Verwendbar für das Crimpen der Modelle 6YTDK2.

und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die


entwickelt.

Exklusive Abisolierzange für Begleitheizungskabel mit speziellen Schneidmessern für alle Kabelabmessungen




Einsatz	Drahtstärke Kabel-Typ			Тур
Werkstatt oder vor Ort	0,5mm² ~2,5mm² (AWG22~AWG14)	Rund oder flach	RoHS REACH	6YTTL04











Koffer mit allen Abisolier-Backensätzen

Allgemeiner Aufbau eines selbst-regulierenden Kabels

- 1: Metallleiter, von 1 bis 2 mm²
- 2: Leiter, die noch mit Halbleitermasse bedeckt sind (deren Abisolierung am schwierigsten ist)
 - 3: Halbleiter-Heizbereich
 - 4: Elektrischer Isoliermantel der Heizzone
 - 5: Metallgeflecht oder -band + Schutzleiter
 - 6: Äußerer Schutzmantel







Mögliche Einsätze mit diesem Werkzeug:

- 1: Entfernen des Außenmantels
- 2: Entfernen des elektrischen Isoliermantels
 - 3: Abisolieren der Busdrähte

Cat12-3-10-4 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com

Exklusive Abisolierzange für Begleitheizungskabel mit speziellen Schneidmessern für alle Kabelabmessungen



Anwendungen

Spezielle Abisolierzange, besonders geeignet für flache Heizkabel mit zwei Leitern.

Das Abmanteln und Abisolieren dieser flachen Leiter ist ein langwieriges und schwieriges Verfahren, bei dem viel Abfall anfällt.

Wir haben diese Werkzeuge speziell entwickelt, um den Abfall zu reduzieren und die Installationszeiten erheblich zu verkürzen.

Hauptmerkmale

Es gibt eine ganze Reihe von Modellen in verschiedenen Größen von Heizkabeln. Diese Kabel können bis zu 4 verschiedene Schichten aus unterschiedlichen Materialien haben. Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Einführung zu diesem Katalog, in der sie beschrieben werden.

Diese Schichten können aus verschiedenen Materialien bestehen, die mehr oder weniger flexibel sind. Die steifste und am schwierigsten zu entfernende Schicht ist die mit Kohlenstoff gefüllte Polyethyleneinlage, die bei den selbstregulierenden Kabeln für niedrige und mittlere Temperaturen verwendet wird. **Klemmbacken:** Es gibt sie in zwei Konfigurationen.

- Abisolierbacken für Busdraht. Sie unterscheiden sich durch die Abstände der Leiter und deren Durchmesser. Bei selbstregulierenden Kabeln mit kohlenstoffgefülltem Polyethylen empfehlen wir, die Adern einzeln abzuisolieren. In einigen Fällen kann es notwendig sein, den Polyethylenkern mit einem Feuerzeug oder einer Heißluftpistole zu erweichen.
- Schutzmantel-Abisolierbacken: Sie werden durch die Außenabmessungen des Kabels nach dem Entfernen des Mantels bestimmt. Diese Backen haben eine Schnitttiefeneinstellung, um ein Einschneiden des Geflechts zu vermeiden. Herstellung von Spezialklemmen: Auf Anfrage möglich, senden Sie uns Kabelmuster.

Jede Zange wird in einem Kunststoff-Profi-Etui mit einem unten beschriebenen Satz 6 Backen ausgeliefert. Gewählte Backennummern müssen bei Bestellung angegeben werden.

Teilnummer

6YTTL04

Backen Ersatzteil-Nummern

Klemmbacken zum Busdraht-Abisolieren

Größe	Abstand der Busdrähte	Draht-Ø	Kabelbreite	Markierung	Teilnummern
A1 01.5mm 5mm 7mm		1 bis 1,5 mm	0,5 bis 1,5mm²	A1	6YTTL04A1
A2 Ø1.9mm 3.8mm 5.5mm 7mm	2,5 3.8 5 7	1,5 bis 1,9 mm	2 bis 2,5mm²	A2	6YTTL04A2
A3 Ø2.3mm 3.8mm 5mm 7mm		1,9 bis 2,3 mm	2,5 bis 4mm²	А3	6YTTL04A3

Exklusive Abisolierzange für Begleitheizungskabel mit speziellen Schneidmessern für alle Kabelabmessungen

0

Klemmbacken zum Entfernen des Außen- und Innenmantels von Flachkabeln

ſ		Kabelaußenmaße				Kabelaußenmaße		T
	Größe	nach Mantel- Entfernen	Marki- erung	Teil- nummern	Größe	nach Mantel- Entfernen	Marki- erung	Teil- nummern
	B1 R2.5mm	5 × 10 mm	B1	6YTTL04B1	B7 1.8mm R0.9mm	1,8 × 9,8mm	В7	6YTTL04B7
	15mm 15mm R1.1mm	2,1 × 7 mm	B2	6YTTL04B2	15mm B8 7.2mm	7,2 × 12,7mm	В8	6YTTL04B8
	B3 R2.75mm	5,5 × 10,5 mm	В3	6YTTL04B3	89 3.7mm R2mm	3,7 × 9,3mm	В9	6YTTL04B9
	15mm 15mm 15mm	2,2 × 7,5 mm	B4	6YTTL04B4	15mm B10 7.7mm	7,7 × 12,7mm	B10	6YTTL04B10
	B5 6.8mm R3.4mm	6,8 × 10,5mm	B5	6YTTL04B5	811 4.2mm R2mm	4,2 × 9,3mm	B11	6YTTL04B11
	15mm 15mm R2.5mm	5 × 12mm	B6	6YTTL04B6				

Guillotine-Ausklinkzange zum Schneiden der Heizzone zwischen den Leitern von flachen selbst-regulierenden Kabeln

1				·	
	Einsatz	Kerbbreite	Kabeltypen		Тур
	Werkstatt oder vor Ort	1,5mm 2mm 3,3mm	flach, selbs regulierend		6YTTL05
		8YTTLO5 Q	1.5mm	3.3mm 5mm 4.5mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2mm 5mm 4.5mm 97TL05CC
			6YTTL05A	6YTTL05B	6YTTL05C
			1 2		
			3 4	0 2 3 4 5	<u>(6)</u>
			5		
Arten von Schnitten, die vorgenommen werden können 1: Kurzer Einschnitt der Heizzone für den Einsatz in konventionellen Anschlusskästen. 2: Langer Einschnitt der Heizzone für den Anschluss an die Rohrmontagefüße. 3: Kurzer Einschnitt der Heizzone für den Anschluss in Kästen mit Isolations-Schneidklemmen-System, um den Abstand von 5 mm zwischen den Busdrähten einzuhalten 4: Halbbreiter Einschnitt der Heizzone für den Anschluss in Kästen mit Isolations-Schneidklemmen-System, um den Abstand von 5 mm zwischen den Busdrähten einzuhalten. 5: Halbbreiter Einschnitt mit Isolierung für den Anschluss am freien Ende des Kabels ohne Silikon-Gel-Füllung oder ohne RTV-Füllung.			Allgemeiner Aufbau eines so 1: Metallische Leite 2: Leiter, die noch mit einer sind (deren Abisolierung 3: Heizungs-Hall 4: Elektrischer Isoliern 5: Metallgeflecht oder 6: Äußerer Sc	r, von 1 bis 2mm². Halbleitermasse bedeckt am schwierigsten ist). pleiterbereich. nantel der Heizzoneband + Schutzleiter.	

Anwendungen

Wir haben diese Guillotine-Handschere speziell entwickelt, um zwei spezifische Probleme bei niedrig- und mitteltemperierten selbst-regulierenden Kabeln zu lösen:

- Die Schwierigkeit, die mit Kohlenstoff gefüllte Polyethylen-Heizzone zwischen den 2 Busdrähten zu schneiden.
- Die Verpflichtung, einen vorgeschriebenen Isolationsabstand zwischen den Busdrähten dieser Heizkabel einzuhalten, wenn sie an einen Klemmenblock oder an eine Kabelendabdichtung angeschlossen sind. Dieser Mindestisolationsabstand hängt von der Verwendung des Kabels ab: In einer industriellen Umgebung mit nicht-explosiver Atmosphäre kann dieser Abstand je nach Material zwischen 2 und 3,6 mm betragen. In industrieller Umgebung und mit explosiver Atmosphäre beträgt dieser Mindestabstand bei Verwendung einer Verbindung vom Typ EX "e" 5 mm (siehe Normen EN60079-7 und EN60947). Mit diesem Werkzeug kann die Polyethylenmatrix leicht geschnitten werden, um diese Abstände in jedem Fall einzuhalten.

Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktiere Uns www.ultimheat.com Cat12-3-10-7

Guillotine-Ausklinkzange zum Schneiden der Heizzone zwischen den Leitern von flachen selbst-regulierenden Kabeln

Hauptmerkmale

Je nach Modell der verschiedenen Hersteller von selbst-regulierenden Heizkabeln ist der Abstand zwischen den Busdrähten sehr unterschiedlich und reicht von 1,5 bis 4,2 mm.

Klemmbacken:

Kerblänge: 5mm für jedes manuelle Schneideverfahren.

Kerbbreite: Es gibt sie in drei Konfigurationen, die es ermöglichen, die verschiedenen Abstände zwischen den Busdrähten abzudecken.

- Kabel mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 1,5 bis 2 mm.
- Kabel mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 2 bis 3,3 mm.
- Kabel mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 3,3 bis 4,2 mm.

Dieses letzte Modell ermöglicht auch das Schneiden von Kabeln und Leitern nach Typ 4 und 5 Schnitten.

Herstellung von Spezialzangen: Auf Anfrage möglich, senden Sie uns Kabelmuster zu.

Jede Guillotine-Ausklinkzange wird in einem professionellen Koffer mit einem Satz Kabelabmessungshilfen geliefert.

Teilnummern

6YTTL05A	Guillotine-Ausklinkzange für Kabel mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 1,5 bis 2 mm.
6YTTL05B	Guillotine-Ausklinkzange für Kabel mit einem Abstand zwischen den Busdrähten von 2 bis 3,3 mm.
6YTTL05C	Guillotine-Ausklinkzange für Kabel mit Busdrahtabständen von 2 bis 3,3 mm und Typen 4 und 5 Schnitten.
6YTTL05D	Satz 3 Guillotine-Ausklinkzange mit den 3 Backensätzen.



Werkzeugkoffer

Cat12-3-10-8 Kontaktiere Uns www.ultimheat.com





Katalog-Sammlung auf

www.ultimheat.com

Hersteller von elektromechanischen Komponenten und OEM-Heizungsbauteilen

- · Mechanische Thermostate
- · Mechanische Sicherungen ein- und dreipolig
- ATEX-Thermostate und -Sicherungen
- Durchfluss-Flüssigkeitsheizungen
- Eintauchheizungen
- · Heizelemente für Luft und Flüssigkeit
- Anschlussblöcke

- Gehäuse für korrosive Umgebungen
- Durchflussschalter
- Niveauschalter
- Druckschalter und Luftschalter
- Schmelzsicherungen und Branddetektoren
- Begleitheizungen
- Taylor-Lösungen

EMPERATURREGLER UND ZUBEHÖF

O

12